



Analog 3-Hand Date




Date Setting

1. Pull the crown out to position 2.
2. Turn the crown either clockwise or counter-clockwise and set the date for the previous day. The direction that moves the date varies on different watch models.

Time Setting

1. Pull the crown out to position 3.
2. Turn the crown counter-clockwise to advance the time and continue until the day changes to the present day.
3. Set the correct time.
4. Push the crown back to position 1.

VJ53A Day/Date Watch



Date Setting

1. Pull the crown out to position 2.
2. Turn counter-clockwise and set the date for the previous day.

Day Setting

With crown still in position 2, turn clockwise and set the day for the previous day.

Time Setting

1. Pull crown out to setting 3.
2. Turn counter-clockwise to advance the time, and continue until the day/date changes to the present day.
3. Set the correct time.
4. Push crown back to position 1.

HFT-1658 Digital

EL BACKLIGHT

A

**D STOPWATCH
START/STOP**

MODE

B

C STOPWATCH RESET



Switching Between Modes

- Press "B" to advance through all different modes: Alarm mode, Stopwatch mode, Time Setting mode, Normal Time mode 12/24H Format
- In Normal Time mode, press "D" to toggle between 12 and 24H time formats.

Setting the Time

1. In Normal Time mode, press "B" 3 times to select seconds (seconds will flash). Press "D" to reset to "00".
2. Press "C" to select hour, then press "D" to advance the hour.
3. Press "C" to select minutes, then press "D" to advance minutes.
4. Press "C" to select month, then press "D" to advance month.
5. Press "C" to select date, then press "D" to advance date.
6. Press "C" to select day of week, then press "C" to advance.

7. Press "B" to exit Time Setting mode.


Setting the Alarm

1. Press "B" once to advance to Alarm mode.
2. Press "D" to turn Alarm/Chime on or off.
3. Press "C" to select hour, then press "D" to advance the hour.
4. Press "C" to select minutes, then press "D" to advance minutes.
5. Press "B" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. Press "B" twice to enter Stopwatch mode.
2. Press "D" to start/stop Stopwatch.
3. In Stopwatch running mode, press "C" to enter Split Time. Press "C" to exit Split and resume Stopwatch running mode.
4. Press "C" to reset Stopwatch.

HFT-183 Analog Digital



12/24H Format

- In Time mode, press "B" to toggle between 12 and 24H time formats.

EL Backlight

- Press "C" to make display light up for 3 seconds

Alarm and Chime On/Off

1. In Time mode, press and hold "C", and also press "D" to turn Alarm ON/OFF.
2. To test Alarm sound, press "C" then hold "D". Alarm will beep.
3. Press "C" to turn Alarm sound OFF.
4. To activate/deactivate Chime, press and hold "C", and also press "B" too
5. Release "C" to return to Normal Time mode.

Setting the Time

1. In Time mode, press "B" three times, day and seconds will flash.
2. Press "D" to reset seconds to "00".
3. Press "C" once to select minutes, then press "D" to advance the minutes.
4. Press "C" twice to select hour, then press "D" to advance the hour.
5. Press "C" three times to select month or date, then press "D" to advance.
6. Press "C" four times to select month or date, then press "D" to advance.
7. Press "C" five times to select day, then press "D" to advance.

8. Press "C" once to exit Time Setting mode.

12/24H Time

1. Press "B" three times, then press "C" to select AM/PM and 12/24H format. Press "D" to advance.
2. Press "B" to exit 12/24H Setting mode.

Setting the Alarm

1. In Time mode, press "B" twice to select day and hour, then press "D" to advance.
2. Press "C" to switch to minute setting, then press "D" to advance minutes.
3. Press "B" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. In Time mode, press "B" to enter Stopwatch mode.
2. Press "D" to start/stop Stopwatch.
3. For Split Time, press "C" while Stopwatch is counting. To exit Split Time, press "C" again.
4. Press "D" to stop Stopwatch counting, then "C" to reset.

BJ 3361 DIGITAL

EL BACKLIGHT



**STOPWATCH
RESET**

**STOPWATCH
START/STOP**

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time, Stopwatch, Alarm, Time Setting.

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "A"

Setting the Time

1. In Time mode, press "B" three times, seconds will flash. Press "D" to reset to "00".
2. Press "C" to select hour, then press "D" to advance. Set to desired 12H or 24H format by cycling through the hour sequence.
3. Press "C" to select minutes, then press "D" to advance.
4. Press "C" to select month, then press "D" to advance.
5. Press "C" to select day of week, then press "D" to advance.
6. Press "B" to exit Time Setting mode.

Setting the Alarm

1. In Time mode, press "B" twice, hour will flash and Alarm is activated.
2. Press "D" to advance the hour.
3. Press "C" to select minutes, then press "D" to advance minutes.
4. Press "B" to exit Alarm Setting mode.

Alarm and Chime ON/OFF

1. In Alarm mode, activate/deactivate Alarm by pressing "D".
2. Press "D" again and hourly Chime is activated.
3. Press "D" again and both Alarm/Chime are activated.
4. Press "D" again to deactivate both Alarm/Chime.

Stopwatch

1. In Time mode, press "B" to enter Stopwatch mode.
2. Press "D" to start/stop the Stopwatch.
3. Press "C" to reset Stopwatch.

HFT-2344 DIGITAL

EL BACKLIGHT



Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Alarm, Stopwatch, Countdown Timer

EL Backlight

- To make the display glow for 3 seconds, press "A".

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "C" for 3 seconds to select seconds. Press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "B" to select minutes, press "D" to advance minutes.
3. Press "B" to select hour, press "D" to advance hour.
4. Press "B" to select 12/24H, press "D" to toggle to 12 or 24H format.
5. Press "B" to select month, press "D" to advance month.
6. Press "B" to select date, press "D" to advance date.
7. Press "B" to select day, press "D" to advance day.
8. Press "C" to exit Time Setting mode.

Alarm/Chime Setting Mode

1. Press "D" to toggle Alarm and or Chime ON/OFF.
2. Press and hold "C" for 3 seconds to enter Alarm setting mode, hour will be flashing. Press "D" to advance hour.
3. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes.
4. Press "C" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. Press "D" to start/stop Stopwatch.
2. With Stopwatch running, press "C" to enter/exit Split Time mode.
3. Press "D" to stop Stopwatch.
4. Press "C" to reset Stopwatch.

Countdown Timer

1. In Countdown Timer mode, Press and hold "C" for 3 seconds to enter Timer Setting mode. Hours will flash, then press "D" to advance hours.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance.
3. Press "C" to exit Timer Setting mode and return to Countdown Timer readout.
4. Press "D" to start/stop the Timer.
5. With Timer stopped, press "C" to reset.

Dual Time Mode (Setting Secondary Time, T2)

1. In Time mode, press "D" to toggle between primary time and secondary time (T2) readouts.
2. To enter T2 Setting mode, toggle to T2, then press and hold "C" for 3 seconds. Minutes will flash, then press "D" to advance minutes.
3. Press "B" to select hour, then press "D" to advance hour.
4. Press "C" to exit T2 Setting Mode.

MD11258T(R) Y121E4 ANALOG DIGITAL

**STOPWATCH
RESET**



**STOPWATCH
START/STOP**

MODE B

C EL BACKLIGHT

Setting Analog Time

- Pull out crown and turn to adjust hour and minute hands.
- Push crown back to normal position once time is set.

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Alarm, Stopwatch, Dual Time

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "C"

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" until seconds flash, then press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "B" select hour, then press "D" to advance. Holding "D" will advance hour at a faster speed.

3. Repeat step 2 to set Minutes, Month, Date, Day, 12/24H Format.
4. Press "A" to exit Time Setting mode.

Alarm and Chime ON/OFF

- In Alarm mode, press "D" to turn on/off the Alarm and Chime sound in the following sequence: Alarm and Chime OFF, Alarm ON, Chime ON, Alarm and Chime ON.
- Alarm sounds at the preset time for 60 seconds if sound is set to ON. Pressing any button will silence it.

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance hour at a faster speed.
2. Repeat step 2 to set minutes
3. Press "A" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start/stop counting.
2. Press "A" to reset Stopwatch.
3. In Stopwatch counting mode, press "A" to enter/exit Split Time.
4. Press "D" to stop Stopwatch, and "A" to exit Stopwatch mode.

Setting Dual Time

1. In Dual Time mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.

3. Press "A" to exit Dual Time Setting Mode.

MD08181N DIGITAL

**STOPWATCH
RESET**

A

D

**STOPWATCH
START/STOP**



MODE B

EL BACKLIGHT C

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Alarm, Stopwatch, Dual Time

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "C"

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Alarm, Stopwatch, Dual Time

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "C"

Switching Between 12/24H Formats

- Press "A" to toggle between 12H or 24H readout formats

View Calendar

- Press and hold "D" to display Year, Month, Date

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" until seconds flash, then press "D" to reset to "00".
2. Press "B" to select hour, then press "D" to advance hour. Holding "D" will advance hour at a faster speed.
3. Repeat step 2 to set remaining features in the following order: Minutes, Year, Month, Date. Day of week will automatically set.
4. Press "A" to exit Time Setting.

Alarm and Chime ON/OFF

- In Alarm mode, press "D" to turn ON/OFF Alarm and Chime in the following order: Alarm and Chime OFF, Alarm ON, Chime ON, Alarm and Chime ON.
- Alarm sounds at preset time each day for 60 seconds. Pressing any button will silence it.

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance hour. Holding "D" will advance hour at a faster speed.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes.

Holding "D" will advance hour at a faster speed.

3. Press "A" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start/stop the Stopwatch.

2. Press "A" to reset the Stopwatch.

3. In Stopwatch counting mode, press "A" to enter/exit Split Time.

4. Press "D" to stop Stopwatch, and "A" to reset.

Setting Dual Time

1. In Dual Time mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance hour. Holding "D" will advance hour at a faster speed.

2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes.

3. Press "A" to exit Dual Time Setting mode.

MD11252 DIGITAL PEDOMETER

**STOPWATCH
RESET**



**STOPWATCH
START/STOP**

MODE

EL BACKLIGHT

Switching Between Modes

• Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Pedometer, Alarm, Stopwatch

EL Backlight

• To make display glow for 3 seconds, press "C"

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" to select items to set in the following order: Pedometer Step Goal, Weight, 12/24H, Seconds, Hour, Minutes, Year, Month, Date
2. Press "D" to advance the selected items, press "C" to decrease.
3. Press "A" to exit Time Setting mode.

Alarm and Chime ON/OFF

1. In Alarm mode, press "C" to select any of 5 Chime settings.
2. Press "D" to turn Chime ON/OFF.
3. Press "C" again to select any of 5 Alarm settings.
4. Repeat step 2.

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press and hold "A" until hour flashes, then press "D" to advance hour. (Press "C" to decrease hour.)
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes. (Press "C" to decrease minutes.)
3. Press "A" to exit Alarm Setting mode after setting any of 5 Alarms.

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start/stop Stopwatch.
2. Press "A" to reset Stopwatch.
3. In Stopwatch counting mode, press "A" to enter/clear Split Time. Stopwatch can track up to 50 Split Times or Laps.
4. Press "D" to stop Stopwatch, and "A" to reset.

Recall Stopwatch Split Lap Data

1. In Stopwatch mode, press "B" to display time of first split.
2. Press "D" or "C" to browse forward or backward through multiple Split Lap records recorded.
3. Press "A" to return to normal Stopwatch mode.

Pedometer

1. In Pedometer mode, press "D" to browse information in the following order: Steps, Distance, Speed, Calories, Walking Time.
2. Press "C" to view any of Records.
3. Press "D" to browse the information. Latest record will be record 1.
4. Press "C" to view Totals.
5. Press "D" to browse the information.
6. To reset data, press and hold "A" for 2 seconds in Pedometer, Record or Total view.
7. When not using the pedometer mode, press "B" to switch to Normal Time display and save battery power.

Pedometer Disclaimer: Please note that high impact or team sport activities will be counted as steps by the pedometer, unless you exit pedometer function beforehand.

To conserve battery life, exit out of pedometer mode during sedentary activities when you do not wish to count steps.

MD12277 DIGITAL PEDOMETER

**STOPWATCH
RESET**

A



**STOPWATCH
START/STOP**

D

MODE

B

EL BACKLIGHT

C

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Pedometer, Alarm, Stopwatch

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "C"

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" to select items to set in the following order: Pedometer Step Goal, Weight, 12/24H, Seconds, Hour, Minutes, Year, Month, Date
2. Press "D" to advance the selected items, press "C" to decrease.
3. Press "A" to exit Time Setting mode.

Alarm and Chime ON/OFF

1. In Alarm mode, press "C" to select any of 5 Chime settings.
2. Press "D" to turn Chime ON/OFF.
3. Press "C" again to select any of 5 Alarm settings.
4. Repeat step 2.

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press and hold "A" until hour flashes, then press "D" to advance hour. (Press "C" to decrease hour.)
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance minutes. (Press "C" to decrease minutes.)
3. Press "A" to exit Alarm Setting mode after setting any of 5 Alarms.

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start/stop Stopwatch.
2. Press "A" to reset Stopwatch.
3. In Stopwatch counting mode, press "A" to enter/clear Split Time. Stopwatch can track up to 50 Split Times or Laps.
4. Press "D" to stop Stopwatch, and "A" to reset.

Recall Stopwatch Split Lap Data

1. In Stopwatch mode, press "B" to display time of first split.
2. Press "D" or "C" to browse forward or backward through multiple Split Lap records recorded.
3. Press "A" to return to normal Stopwatch mode.

Pedometer

1. In Pedometer mode, press "D" to browse information in the following order: Steps, Distance, Speed, Calories, Walking Time.
2. Press "C" to view any of Records.
3. Press "D" to browse the information. Latest record will be record 1.
4. Press "C" to view Totals.
5. Press "D" to browse the information.
6. To reset data, press and hold "A" for 2 seconds in Pedometer, Record or Total view.
7. When not using the pedometer mode, press "B" to switch to Normal Time display and save battery power.

Pedometer Disclaimer: Please note that high impact or team sport activities will be counted as steps by the pedometer, unless you exit pedometer function beforehand.
To conserve battery life, exit out of pedometer mode during sedentary activities when you do not wish to count steps.

MD7133 DIGITAL

**STOPWATCH
RESET**

A



**STOPWATCH
START/STOP**

D

MODE

B

EL BACKLIGHT

C

Switching Between Modes

- Press "B" to advance through the different modes: Time, Alarm, Stopwatch, Dual Time
12/24H Format
In Time mode, press "A" to toggle between 12 and 24H time formats.

Calendar

- In Time mode, press and hold "D" to display Year, Month and Date.

EL Backlight

- Press "C" to make display light up for 3 seconds

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" to select seconds (seconds will flash).
2. Press "D" to reset seconds to "00".
3. Press "B" to select hour, then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
4. Repeat step 3 to finish setting time in the following order: Seconds, Hour, Minute, Year, Month, Date

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance the minutes. Holding "D" will advance the minutes at a faster speed.
3. Press "A" to exit Alarm Setting mode.

Alarm and Chime On/Off

- In Alarm mode, press "D" to turn on/off the alarm and chime in the following order: Alarm/Chime Off, Alarm On, Chime On, Alarm/Chime On

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start elapsed time, press "D" again

to stop elapsed time.

2. Press "A" to reset stopwatch.

3. For Split Time, press "D" to start Stopwatch, then press "A" to display Split Time (Stopwatch timing continues internally).

4. Press "A" to clear the Split Time and to continue Stopwatch.

5. Press "D" to stop the Stopwatch.

Dual Time

1. In Dual Time mode, press "A" to select hour., then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.

2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance the minutes. Pressing once advances minutes by "30".

3. Exit Dual Time Setting by pressing "A".

ED0368 DIGITAL



Setting the Time

1. Press "A" to advance the Date. Holding "A" advances Date at a faster speed.

2. Press "B" to advance the Hour. Holding "B" advances Hour at a

faster speed.

3. Press "C" to advance the Minutes. Holding "C" advances Minutes at a faster speed.

EL Backlight

- Press "D" to make display glow for 3 seconds.

J8279 DIGITAL

EL BACKLIGHT A



D **STOPWATCH
START/STOP**

MODE B

C **STOPWATCH RESET**

Switching Between Modes

- Press "B" to toggle through modes in the following order: Time, Stopwatch, Alarm, Time Setting

EL Backlight

- To make display glow for 3 seconds, press "A"

Setting the Time

1. In Time Setting mode, press "C" to select seconds, then press "D"

to reset to "00".

2. Press "C" to select hour, then press "D" to advance the hour. ("H" displayed represents 24H format, "A" and "P" represent 12H format.)
3. Repeat step 2 to set Minutes, Month, Day, and Date.
4. Press "B" to exit Time Setting mode.

Alarm and Chime ON/OFF

- Press "D" to toggle through settings to turn Alarm and Chime •
- Alarm sounds at the preset time for 60 seconds. Press any button to silence it.
- When Snooze function is on, Alarm will sound again 5 minutes later for 20 seconds.

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press "C" to select hour or minute, then press "D" to advance the selected item
2. Press "C" to exit Alarm Setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start/stop Stopwatch.
2. Press "C" to reset Stopwatch.
3. In Stopwatch counting mode, press "C" to enter/clear Split Time.
4. Press "D" to exit Split Time.
5. Press "B" to exit Stopwatch mode. If Stopwatch is not stopped before doing this, it will keep counting in the background.

MS057

Stopwatch A
Reset



D Stopwatch
Start/Stop

Mode B

C EL backlight

Switching Between Modes

- press "B" to advance through the different modes: Time, Alarm, Stopwatch, Dual Time

12/24H Format

- In Time mode, press "A" to toggle between 12 and 24H time formats.

Calendar

- In Time mode, press and hold "D" to display Year, Month and Date.

EL Backlight

- Press "C" to make display light up for 3 seconds

Setting the Time

1. In Time mode, press and hold "A" to select seconds (seconds will flash).
2. Press "D" to reset seconds to "00".

3. Press "B" to select hour, then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
4. Repeat step 3 to finish setting time in the following order: Seconds, Hour, Minute, Year, Month, Date

Setting the Alarm

1. In Alarm mode, press "A" to select hour, then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance the minutes. Holding "D" will advance the minutes at a faster speed.
3. Press "A" to exit Alarm Setting mode.

Alarm and Chime On/Off

- In Alarm mode, press "D" to turn on/off the alarm and chime in the following order: Alarm/Chime Off, Alarm On, Chime On, Alarm/Chime On

Stopwatch

1. In Stopwatch mode, press "D" to start elapsed time, press "D" again to stop elapsed time.
2. Press "A" to reset stopwatch.
3. For Split Time, press "D" to start Stopwatch, then press "A" to display Split Time (Stopwatch timing continues internally).
4. Press "A" to clear the Split Time and to continue Stopwatch.
5. Press "D" to stop the Stopwatch.

Dual Time

1. In Dual Time mode, press "A" to select hour., then press "D" to advance the hour. Holding "D" will advance the hour at a faster speed.
2. Press "B" to select minutes, then press "D" to advance the minutes. Pressing once advances minutes by "30".
3. Exit Dual Time Setting by pressing "A".

BJ3353 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/Month/Day/Day of Week/Seconds

3. Press "D" to advance each selection. (When changing Hour selection, "H" will indicate 24 Hour format; "A" or "P" will indicate 12 Hour Format.)
4. When all settings are complete, press "A" to exit setting mode.


Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.
2. Press "C" to select the hour, and press "D" to advance to desired setting.
3. Press "B" to select the minutes, and press "D" to advance to desired setting.
4. Press "C" to exit setting mode, and "B" to return to Normal Time mode.
5. Alarm sounds for 20 seconds, press C or D buttons to silence it.
6. Press "B" key during Alarm sounding to turn Snooze ON/OFF. If Snooze is ON, Alarm will sound again in 5 minutes.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To record Split Times, press "D" to start the stopwatch, then press "C" to display the Split Time record. (SP will appear on display.)
3. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.
4. Then press "D" exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.

J062 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/ Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate display for 3 seconds

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Day/Day of Week/Seconds
3. Press "D" to advance each selection. (When changing Hour selection, "H" will indicate 24 Hour format; "A" or "P" will indicate 12 Hour Format.)
4. When all settings are complete, press "B" to exit setting mode.


Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle ON/OFF settings for Alarm/Chime.
2. Press "C" to select the hour, and press "D" to advance to desired setting.
3. Press "B" to select the minutes, and press "D" to advance to desired setting.
4. Press "C" to exit setting mode, and "B" to return to Normal Time mode.
5. Alarm sounds for 20 seconds, press C or D buttons to silence it.
6. Press "B" key during Alarm sounding to turn Snooze ON/OFF. If Snooze is ON, Alarm will sound again in 5 minutes.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To record Split Times, press "D" to start the stopwatch, then press "C" to display the Split Time record. (SP will appear on display.)
3. Then press "D" exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.
4. To run a counting Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.

BJ2587 IN-006 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "C" to toggle through all modes in the following order: Time/ Stopwatch/Alarm/Time Setting

Setting the Time

1. In Time Setting Mode, press "A" to reset seconds to "00".
2. Press "B" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Day/Day of Week/Seconds
3. Press "A" to advance each selection. (When changing Hour selection, "H" will indicate 24 Hour format; "P" will indicate PM in 12 Hour Format.)
4. When all settings are complete, press "C" to exit setting mode.

Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "A" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.

2. Press "B" to select the hour, and press "A" to advance to desired setting.
3. Press "B" to select the minutes, and press "A" to advance to desired setting.
4. Press "C" to exit setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "A" to Start/Stop, then press "B" to reset.
2. To record Split Times, press "A" to start the stopwatch, then press "B" to display the Split Time record. Press "B" again to toggle back to main Stopwatch.
3. To stop Split Time and main Stopwatch, press "A". Press "B" to reset.
4. To run Stopwatch in the background, start the Stopwatch and press "C" until display returns to Normal Time Mode.

MD0375N-A4A4-E1 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Countdown Timer/Dual Time/Tempo

EL Backlight

- Press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press and hold "A" until seconds flash.
2. Press "D" to reset seconds to "00".
3. Press "B" to change to the next selection, and "D" to advance the setting. (Holding down "D" will advance the setting faster.)
4. Repeat Step 3 to continue setting the time/calendar in the following order: Seconds/Hour/Minute/Month/Date/Day of Week/12 or 24 hour format.
5. When all settings are complete, press "A" to exit setting mode.

Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.
2. Press "A" to select the hour, and press "D" to advance to desired setting.
3. Press "B" to select the minutes, and press "D" to advance to desired setting.
4. Press "A" to exit setting mode, and "B" to return to Normal Time mode.
5. Alarm sounds for 60 seconds, press any button to silence it.

Setting Dual Time

1. In Dual Time Mode, press "A" to select Hour, then "D" to advance it.
2. Press "B" to select Minutes, and "D" to advance in increments of 30 minutes.
3. Press "A" to exit setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "A" to reset.
2. To record Split Times, press "D" to start the stopwatch, then press "A" to display the Split Time record.
3. Then press "A" again to return to main stopwatch.
4. Repeat Steps 2 and 3 to alternate between tracking a Split Time and returning to the main stopwatch running the background.
5. Press "D" to stop the stopwatch and "A" to reset.

Countdown Timer

1. In Countdown Timer Mode, press "A" to select Hour, then "D" to advance (holding down "D" will advance it more quickly).
2. Press "B" to select the Minutes, then "D" to advance.
3. Press "A" to exit setting mode.
4. Press "D" to start the timer, then again to pause it.

Tempo

1. In Tempo Mode, press "A" to enter setting mode.
2. Press "D" to select from the following sequence: 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 120 / 160 / 240 / 320.

3. Press "A" to exit setting mode.
4. Press "D" to start/stop the Tempo.
5. If the Tempo runs for longer than 1 minute, display returns to Normal Time reading. Press any button to return to Tempo reading.

J8051 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

12/24 Hour Time

- In Normal Time Mode, press "D" to toggle between 12/24 Hour formats.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Day/Day of Week/Seconds
3. Press "D" to advance each selection, and press "B" to exit setting mode.


Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.
2. Press "C" to select hour, and press "D" to advance to desired setting.
3. Press "C" to select minutes, and press "D" to advance to desired setting.
4. Press "C" to exit setting mode.
5. Alarm sounds for 20 seconds, press any button to silence it.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To record Split Time, press "C" while stopwatch is running.
3. Press "D" to exit Split Time and stop counting. Press "C" to display all split counts.
4. Press "C" to reset to zero.

J8300 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/Month/Day/Day of Week/Seconds
3. Press "D" to advance each selection (holding down "D" will advance more quickly).
4. Press "B" to exit setting mode.

Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.
2. Press "C" to select the hour, then "D" to advance it.
3. Press "C" to select the minutes, then "D" to advance them.
4. Press "C" to exit setting mode.
5. Alarm sounds for 20 seconds, press "C" or "D" to silence it. Press "B" to turn Snooze ON/OFF. If Snooze is ON, Alarm will sound again in 5 minutes.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To record Split Times, press "C" while Stopwatch is running.
3. Press "D" to exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.
4. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.

MS064-A4-E1 DIGITAL



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Dual Time

EL Backlight

- Press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

12/24 Hour Format

- In Normal Time Mode, press "A" to switch between 12/24 Hour time.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press and hold "A" until seconds flash.
2. Press "D" to reset seconds to "00".
3. Press "B" to change to the next selection, and "D" to advance the setting. (Holding down "D" will advance the setting faster).
4. Repeat Step 3 to continue setting the time/calendar in the following order: Seconds/Hour/Minute/Year/Month/Date.
5. When all settings are complete, press "A" to exit setting mode. (Day of Week will automatically set based on the Year/Month/Date settings.)

Setting the Alarm

1. From Alarm Mode, press "D" to toggle through ON/OFF settings for Alarm and Chime as desired.
2. Press "A" to select the hour, and press "D" to advance to desired setting.

3. Press "B" to select the minutes, and press "D" to advance to desired setting.
4. Press "A" to exit setting mode, and "B" to return to Normal Time mode.
5. Alarm sounds for 60 seconds. Press any button to silence it.

Setting Dual Time

1. In Dual Time Mode, press "A" to select Hour, then "D" to advance it.
2. Press "B" to select Minutes, and "D" to advance in increments of 30 minutes.
3. Press "A" to exit setting mode.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "A" to reset.
2. To record Split Times, press "D" to start the stopwatch, then press "A" to display the Split Time record.
3. Then press "A" again to return to main stopwatch.
4. Repeat Steps 2 and 3 to alternate between tracking a Split Time and returning to the main stopwatch running the background.
5. Press "D" to stop the stopwatch and "A" to reset.

07356-YP(MD07134N)-A4A4-E1

RESET A



D START/STOP

MODE B

C EL BACKLIGHT

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Countdown/Dual Time/Tempo

EL Backlight

- In any mode, press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

- Calendar: In the timekeeping mode, press and hold "D" to display: Month/Date
- Time: In the timekeeping mode, press and hold "A" until seconds begin to flash.
- Press "D" to reset the seconds
- Press "B" to change to the next selection.
- Press "D" to increase the number. Press and hold to increase speed.

- Repeat steps 3 & 4 in the following sequence: Seconds/Hour/Minutes/Month/Date/Day of Week/12/24H Format
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

Setting the Alarm

- The alarm sounds at the present time each day for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Alarm & Chime: In the alarm mode, press "D" to on/off the alarm and chime in the following sequence: Alarm & Chime Off/Alarm On/Chime On/Alarm & Chime On
- Alarm Setting: In the alarm mode, press "A" to flash the hour. The alarm indicator will appear (flashing indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to increase the minutes. Press and hold to increase speed.
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

Stopwatch

- Lap Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- To stop the stopwatch, press "D" again
- Press "A" to reset the stopwatch
- Split Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- Press "A" to display the split time, the stopwatch time will continue internally

- Press "A" to clear the split time and to continue to time measurement.
- Repeat step 2 & 3 to measure the multi split time.
- Press "D" to stop the stopwatch.

Countdown

- When the countdown reaches zero, the alarm sounds for about 60 seconds. Press any button to break it.
- Setting Countdown Time: In the countdown mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to increase the minutes. Press and hold to increase speed.
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Use Countdown Time: Press "D" to start the countdown.
- To pause the countdown, press "D" again.

Dual Time

- In the dual time mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to change
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

Tempo

- Setting the Tempo: In the tempo mode, press "A" until the tempo number begins to flash (flashing indicates setting mode).
- Press "D" to select the tempo in the following sequence: 10/20/30/40/60/80/120/160/240/320
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Using the Tempo: Press "D" to start.
- To stop, press "D" again.
- After one minute, the display will go back to current time. Press any key to go back to Tempo display.

08407-YP(MD08172)-A4-E1



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Countdown/Alarm

EL Backlight

- In any mode, press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

- 12/24 Hour Format: In the timekeeping mode, press "D" to switch between 12 and 24 hour formats.
- Time: In the timekeeping mode, press and hold "A" until seconds begin to flash.
- Press "D" to reset the seconds
- Press "B" to change to the next selection.
- Press "D" to increase the number. Press and hold to increase speed.
- Repeat steps 3 & 4 in the following sequence: Seconds/Hour/Minutes/Year/Month/Date
- When all settings are complete, press "A" to confirm. (The day of the week is automatically displayed in accordance with the month and date setting).

Stopwatch

- Lap Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- To stop the stopwatch, press "D" again
- Press "A" to reset the stopwatch
- Split Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- Press "A" to display the split time, the stopwatch time will continue internally

- Press "A" to clear the split time and to continue to time measurement.
- Repeat step 2 & 3 to measure the multi split time.
- Press "D" to stop the stopwatch.

Countdown

- When the countdown reaches zero, the alarm sounds for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Setting Countdown Time: In the countdown mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to change to next selection.
- Press "D" to increase. Press and hold to increase speed.
- Repeat steps 3 & 4 to select countdown in the following sequence: Hour/Minutes/Seconds
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Use Countdown Time: Press "D" to start the countdown.
- To pause the countdown, press "D" again.

Setting the Alarm

- The alarm sounds at the present time each day for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Alarm & Chime: In the alarm mode, press "C" to select Chime/Alarm1/Alarm2/Alarm3/Alarm4/Alarm5
- In Chime state, press "D" to on/off the chime.

- In the Alarm1-Alarm5 state, press "D" to on/off the alarm.
- Alarm Setting: In the alarm mode, press "A" to flash the hour. The alarm indicator will appear (flashing indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to increase the minutes. Press and hold to increase speed.
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Setting and operation of Alarm1-Alarm5 are the same.

Setting Analog Time

- Pull out the crown, turn it to adjust the hour and minute hands.
- Once time has been set, push crown back in.

08408-YP(MS057)-A4-E



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Dual Time

EL Backlight

- In any mode, press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

- 12/24 Hour Format: In the timekeeping mode, press "D" to switch between 12 and 24 hour formats.
- Calendar: In the timekeeping mode, press and hold "D" to display: Month/Date
- Time: In the timekeeping mode, press and hold "A" until seconds begin to flash.
- Press "D" to reset the seconds
- Press "B" to change to the next selection.
- Press "D" to increase the number. Press and hold to increase speed.
- Repeat steps 3 & 4 in the following sequence: Seconds/Hour/Minutes/Year/Month/Date
- When all settings are complete, press "A" to confirm. (The day of the week is automatically displayed in accordance with the month and date setting).

Setting the Alarm

- The alarm sounds at the present time each day for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Alarm & Chime: In the alarm mode, press "D" to on/off the alarm and chime in the following sequence: Alarm & Chime Off/Alarm On/Chime On/Alarm & Chime On

- Alarm Setting: In the alarm mode, press "A" to flash the hour. The alarm indicator will appear (flashing indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to increase the minutes. Press and hold to increase speed.
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

Stopwatch

- Lap Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- To stop the stopwatch, press "D" again
- Press "A" to reset the stopwatch
- Split Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- Press "A" to display the split time, the stopwatch time will continue internally
- Press "A" to clear the split time and to continue to time measurement.
- Repeat step 2 & 3 to measure the multi split time.
- Press "D" to stop the stopwatch.

Dual Time

- In the dual time mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.

- Press "D" to change
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Data/Countdown/Alarm/Dual Time

EL Backlight

- In any mode, press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

- Calendar: In the timekeeping mode, press and hold "D" to display: Year/Month/Date
- Time: In the timekeeping mode, press and hold "A" until seconds begin to flash.

- Press "C" or "D" to reset the seconds
- Press "B" to change to the next selection.
- Press "D" to increase the number. Press and hold to increase speed. Press "C" to decrease the number. Press and hold to increase speed.
- Repeat steps 3 & 4 in the following sequence: Seconds/Hour/Minutes/Year/Month/Date/12/24H Format
- When all settings are complete, press "A" to confirm. (The day of the week is automatically displayed in accordance with the month and date setting).

Stopwatch

- Lap Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- To stop the stopwatch, press "A"
- Press "A" again to reset the stopwatch
- Split Time: In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch
- Press "D" again to display the split time, the stopwatch time will continue internally. After 2 seconds, the display will automatically show running time.
- Repeat step 2 to measure the multi split time.
- Press "A" to stop the stopwatch.

Data

- In the data mode, the watch will display the time of the first lap.
- Press "D" to forward browse the times.

- Press "C" to backward browse the times.
- Split: In the data mode, press "A" to display the time of first SPL.
- Press "D" to forward browse the times.
- Press "C" to backward browse the times.
- Press "A" to enter the stopwatch mode in the browse split time state.

Countdown

- When the countdown reaches zero, the alarm sounds for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Setting Countdown Time: In the countdown mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to change to next selection.
- Press "D" to increase. Press and hold to increase speed.
- Repeat steps 3 & 4 to select countdown in the following sequence: Hour/Minutes/Seconds
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Use Countdown Time: Press "D" to start the countdown.
- To pause the countdown, press "D" again.

Setting the Alarm


- The alarm sounds at the present time each day for about 60 seconds. Press any button to silence it.
- Alarm & Chime: In the alarm mode, press "A" to select Chime/Alarm1/Alarm2/Alarm3/Alarm4/Alarm5

- In Chime state, press "D" to on/off the chime.
- In the Alarm1-Alarm5 state, press "D" to on/off the alarm.
- Alarm Setting: In the alarm mode, press "A" to flash the hour. The alarm indicator icon will appear (flashing indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed. Press "C" to decrease the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" to increase the minutes. Press and hold to increase speed. Press "C" to decrease the minutes. Press and hold to increase speed.
- When all settings are complete, press "A" to confirm.
- Setting and operation of Alarm1-Alarm5 are the same.

Dual Time

- In the dual time mode, press "A" until hour begins to flash (flash indicates setting mode).
- Press "D" to increase the hour. Press and hold to increase speed. Press "C" to decrease the hour. Press and hold to increase speed.
- Press "B" to select the minutes.
- Press "D" or "D" to change the minutes (one press will increase by 30 minutes).
- When all settings are complete, press "A" to confirm.

HFT-2698



EL Backlight

- In any mode, press "S4" to illuminate the display for 3 seconds.

Normal Time Setting

- In normal Time Mode, press "S3" three (3) times. The seconds digits will flash indicating setting mode. Press "S1" to set the seconds to zero. Press "S2" to select Setting Modes. Press "S1" to advance through the setting sequence as follows: Minutes/Hour/Date/Month/Weekday.
- Press "S3" to return to normal Time Mode.

Alarm & Hourly Chime

- Alarm: In the normal Time Mode, press and hold "S2" (the display will show the alarm in hour and minute).

- Press "S1" to on/off Alarm Chime
- Press "S2" to return to Normal Time
- Hourly Chime: In the normal Time Mode, press and hold "S2" (the display will show the alarm in hour and minute).
- Press "S3" to turn the hourly chime on (indicated with all of the day showing).
- Press "S3" to turn the hourly chime off (icon will no longer be present).

Alarm Time Setting

- In the normal Time Mode, press "S3" two (2) times. The alarm hour digit will start flashing indicating setting mode. Press "S1" to advance. Press "S2" and the minute digit will start flashing. Advance by pressing "S1". Press "S3" to return to normal Time Mode
- Alarm Sound Test: In normal Time Mode, press "S1" and "S2" at the same time.
- Alarm Sound Off: Press "S2" to stop alarm sound

Chronograph Mode

- In the normal Time Mode, press "S3" once to enter Chronograph mode.
- Start/Stop by pressing "S1"
- Reset to zero by pressing "S2" (when chronograph is stopped).
- Return to normal Time Mode, press "S3"

Lap Time Operation

- In the normal Time Mode, press "S3" once to enter Chronograph mode. Start the chronograph.
- Press "S1" to start
- Press "S2" to measure splits or laps
- Press "S2" again to restart the count
- Press "S1" to stop at the end of the event
- Press "S2" to reset to zero (when chronograph is stopped)
- Press "S3" to return to normal Time Mode

12/24 Hour Format

- In normal Time Mode, press "S3" three (3) times and the seconds digit will flash indicating setting mode. Then press "S2" two (2) times and the hour digit will flash. Press "S1" and the hour will advance in the following format:
 - o A = AM
 - o P = PM
 - o H = 24 Hour Time
- Press "S3" to return to normal Time Mode.

6 digit + QA HFT-2637



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Minute/Hour/Day/Month/Day of Week/Seconds
3. Press "D" to advance each selection. (When changing Hour selection, "H" will indicate 24 Hour format; "A" or "P" will indicate 12 Hour Format.)
4. When all settings are complete, press "B" to confirm.

Setting the Alarm

1. From normal time mode, press "C" to select "Hour" or "Minute".
2. Press "D" to adjust, and "B" to confirm.
3. From normal time mode, hold down "C" and press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/OFF settings.
4. When Alarm sounds, press "C" to stop and "D" to Snooze. Alarm will sound again in 5 minutes.


Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.
3. Then press "D" in Stopwatch Mode to stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.

Setting Analog Time

1. Pull crown out to first click, then turn it to set the hour and minute hands to the desired time.
2. Push crown back to normal position.

10 Digit HFT-1609



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/ Alarm/ Stopwatch/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/Day/ Month/Day of Week/Seconds
3. Press "D" to advance each selection.
4. When all settings are complete, press "B" to confirm.

Setting 12H/24H Format

1. In Normal Time Mode, press "D" to toggle through 12H/24H readout settings.
2. "PM" will appear to indicate 12H mode, "24H" indicates 24H mode.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/OFF settings.
2. In Alarm Mode, press "C" to select "Hour" or "Minute" and "D" to advance the setting.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.
3. In Stopwatch Mode with stopwatch running, press "C" to start split time counting, press "C" again to exit split time counting. Then press "C" to display all count records.
4. Then press "D" exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.

12 Digit QA HFT-2636



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/ Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Date/Day of Week
3. Press "D" to advance each selection.
4. When all settings are complete, press "B" to confirm.

Setting 12H/24H Format

1. In Normal Time Mode, press "D" to toggle through 12H/24H readout settings.

2. "PM" will appear to indicate 12H mode, "24H" indicates 24H mode.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/OFF settings.
2. In Alarm Mode, press "C" to select "Hour" or "Minute" and "D" to advance the setting. Press "B" to confirm.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.

053 -BJ3475



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Dual Time

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "C" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Date/Day of Week/Second
3. Press "D" to advance each selection.
4. When all settings are complete, press "B" to confirm and exit setting mode.

Setting 12H/24H Format

1. In Time Setting Mode with Hour selected, press "D" to toggle through hours.
2. "A" and "P" indicate AM and PM for 12H readout, and "H" indicates 24H readout.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/ OFF settings.
2. In Alarm Mode, press "C" until hour flashes, and press "D" to advance. (Hold down "D" to advance at higher speed.)
3. Press "C" to select minutes, and "D" to advance.
4. Press "B" to confirm and exit setting mode.
5. Alarm sounds for 20 seconds, press "B" to turn Snooze function ON/OFF. Press "C" or "D" to silence Alarm. When Alarm is Snoozed, it will sound again in 5 minutes.

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.
3. In Stopwatch Mode with stopwatch running, press "C" to start split time counting, press "C" again to exit split time counting.
4. Then press "D" exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.

12580-YP(MD09203)-A4-E



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/ Alarm/ Stopwatch/Dual Time

EL Backlight

- Press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press and hold "A" until seconds flash, and press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "B" to select settings in the following order: Hour/Minute/Year/Month/Date
3. Press "D" to advance each selection.
4. When all settings are complete, press "A" to confirm and exit setting mode.

Setting 12H/24H Format

1. In Normal Time Mode, press "A" to toggle through 12H/24H readout settings.
2. "PM" will appear to indicate 12H mode, "24H" indicates 24H mode.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/OFF settings.
2. In Alarm Mode, press "A" until hour flashes, and press "D" to advance. (Hold down "D" to advance at higher speed.)
3. Press "B" to select minutes, and "D" to advance.
4. Press "A" to confirm and exit setting mode.
(Alarm sounds for 60 seconds, press any button to silence it.)

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "A" to reset.

2. To run Stopwatch in the background, press "B" to return to Normal Time Mode.
3. In Stopwatch Mode with stopwatch running, press "A" to start split time counting, press "A" again to exit split time counting.
4. Then press "D" exit Split Time and stop counting. Press "C" to reset Stopwatch.

Dual Time

1. In Dual Time Mode, press "A" until the hours flash, and press "D" to advance them.
2. Press "B" to toggle to minutes, and press "D" to advance them.
3. Press "A" to confirm and exit setting mode.

BJ3264



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/ Stopwatch/ Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to select settings in the following order: Hour/Minute/ Month/Date/Day of Week (when setting the Hour, "H" will appear in 24Hour format, and "A" and "P" will appear for 12Hour format.)
3. Press "D" to advance each selection.
4. When all settings are complete, press "B" to confirm.

Setting the Alarm


1. In Alarm Mode, press "D" to toggle through Alarm/Chime ON/ OFF settings.
2. In Alarm Mode, press "C" to select "Hour" or "Minute" and "D" to advance the setting. Press "B" to confirm.
3. When Alarm sounds, press "C" or "D" to stop it, then press "B" key to toggle Snooze function ON/OFF. (When Snooze is ON, Alarm will sound 5 minutes later, and stop after 20 seconds.)

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To enter Split Time, press "C" while Stopwatch is running, then press "D" to exit Split Time and stop counting.

3. Press "C" to display all count records, and then press "C" again to reset Stopwatch.
4. To operate Stopwatch in the background, press "B" while counting.

HFT-2624



Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Timer/Dual Time

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press and hold "C" to enter Time Setting Mode. Seconds will flash.
2. Press "A" to reset seconds to "00".
3. Press "B" and "D" to select settings in the following order: Second/Minute/Hour/Date/Month/Year.

4. Press "A" to advance each selection.
5. When all settings are complete, press "C" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting 12H/24H Format

1. In Normal Time Mode, press "D" to toggle through 12H/24H readout settings.
(“PM” on left side of display indicates 12H mode, and disappears to indicate 24H mode.)

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "A" to select the Alarm to be set (AL1 – AL5).
2. After selecting the Alarm, press and hold "C" until Hour flashes.
3. Press "A" to advance it, and press "B" and "D" to select Minutes. Press "A" to advance.
4. Press "C" to save Alarm settings.

Using Alarm and Chime

1. In Alarm Mode, press "D" to toggle Alarm to ON/OFF. When Alarm is set to ON, Snooze function is also on. (You can Snooze the Alarm for 5 minutes at a time, and up to 7 times.)
2. In Alarm Mode, press "A" toggle to Hourly Chime. Press "D" to select ON/OFF.
3. "■" indicates Alarm is ON. "SIG ■" indicates Chime is ON. "SNZ" indicates Snooze is ON.

Stopwatch

1. Stopwatch can count up to 23Hours, 59Minutes, 59 Seconds.
2. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
3. To enter Split Time, start the Stopwatch by pressing "D", then "C". To exit Split Time while Stopwatch runs, press "C" again.
4. Press "D" to stop and "C" to clear to zero.

Countdown Timer


1. The countdown timer can count down from a time of 24 hours.
2. Once countdown timer reaches "0", and alarm will sound.
3. In Countdown Timer Mode, press and hold "C" until the hours flash. Press "A" to advance.
4. Press "B" and "D" to toggle to minutes. Press "A" to advance, and "C" to save the timer settings.
5. Press "D" to Start/Stop counting. Press "C" to clear.

Dual Time

1. In Normal Time Mode, press "B" to enter Dual Time Mode.
2. Press and hold "C" until hour flashes and press "A" to advance.
3. Press "B" and "D" to toggle to minutes, and press "A" to advance.
4. Press "C" to exit Dual Time Setting Mode.

Note: If you don't save any setting changes, they will automatically save on their own if no button is pressed within 2 minutes.

BJ3719



Features

- Daily Alarm/Hourly Chime, with Snooze
- 12/24H time format options
- 1/100 second Stopwatch with split function
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Chronograph/Alarm/Timer/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Time Setting Mode and seconds will flash. Press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "A" to reset seconds to "00".

3. Press "B" to select time settings in the following order: Hour/Minute/Month/Day/Day of Week/Second
4. Press "D" to advance each selection.
5. When setting the hour, "H" will display indicating the hour will be set in 24-Hour Format, or "A"/"P" will display to indicate the hour will be set in 12-Hour format.
6. When all settings are complete, press "C" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Alarm Mode.
2. Press "C" select Hour, then press "D" to adjust it. Repeat to set Minute.
3. Press "C" to confirm Alarm setting, then press "B" to return to Normal Time Mode.

Using Alarm and Chime


1. In Alarm Mode, press "D" to toggle Alarm  and/or Chime  ON/OFF. When Alarm is set to ON, Snooze function is also on. (You can Snooze the Alarm for 5 minutes at a time, and Alarm stops sounding after 20 seconds.)

Stopwatch

1. In Stopwatch Mode, press "D" to Start/Stop, then press "C" to reset.
2. To view Normal Time while Stopwatch is running in background, press "B"

3. To enter Split Time while in Stopwatch Mode, start the Stopwatch by pressing "D", then press "C" while it is running to split the count.
4. To exit Split Time and stop counting, press "D".
5. Press "C" to clear to zero.

HFT-2680



Features

- Daily Alarm/Hourly Chime, with Snooze
- 12/24H time format options
- Stopwatch with split count function
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Chronograph/Alarm Setting/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Time Setting Mode and seconds will flash. Press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to toggle through remaining time settings in the following order: Minute/Hour/Date/Month/Day of Week
3. Press "D" to advance each selection.
4. When setting the hour, "H" will display indicating the hour will be set in 24-Hour Format, or "A"/"P" will display to indicate the hour will be set in 12-Hour format.
5. When all settings are complete, press "B" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Normal Time Mode, press "B" twice to toggle to Alarm Setting Mode. Hour will flash.
2. Press "D" to adjust the setting. Repeat pressing "B" then "D" to adjust the Minutes.
3. Press "B" to confirm Alarm setting and return to Normal Time Mode.

Using Alarm and Chime

1. In Normal Time Mode, press and hold "C", then press "D" to toggle Alarm  ON/OFF. (Bell symbol appears to show Alarm is ON and disappears to show Alarm is OFF.)
2. In Normal Time Mode, press and hold "C" then press "B" to toggle Hourly Chime ON/OFF. (When all weekdays are displayed this shows the Chime is ON.)

3. To test the Alarm, in Normal Time Mode press "D" and "C" at the same time.
4. Press "C" to stop the Alarm.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" once to enter Stopwatch Mode.
2. Press "B" to start/stop the Stopwatch. Press "C" to reset to zero.
3. To view Normal Time while Stopwatch is running in background, press "B".
4. To enter Split Time while in Stopwatch Mode, start the Stopwatch by pressing "D", then press "C" while it is running to split the count.
5. To exit Split Time and stop counting, press "D".
6. Press "C" to clear to zero.

MD14315



Features

- Alarm/Hourly Chime
- Dual Time
- Calendar

- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Dual Time

EL Backlight

- Press "C" or "E" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press "A" to switch between 12-H and 24-H format.
2. In Normal Time Mode, press and hold "D" to display calendar (Year/Month/Date)
3. To set time, press and hold "A" while in Normal Time Mode, seconds will flash. Press "D" to reset seconds to "00".
4. Press "B" to toggle through remaining time settings in the following order: Hour/Minute/Year/Month/Date.
5. Press "D" to advance each selection.
6. When all settings are complete, press "A" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Alarm Setting Mode. Press "A" to enter setting mode, and hour will flash.
2. Press "D" to adjust the setting. (Press and hold "D" to advance

at high speed.)

3. Press "B" to select Minutes, then "D" to adjust. (Press and hold "D" to advance at high speed.)
4. Press "A" to confirm Alarm setting and return to Normal Time Mode.

Using Alarm and Chime

1. In Alarm Mode, press and hold "D" to toggle Alarm  and/or Chime  to the desired ON/OFF setting.
2. Alarm will sound for 60 seconds, press any button to stop it.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.
2. Press "D" to start/stop the Stopwatch. Press "A" to reset to zero.
3. To view Normal Time while Stopwatch is running in background, press "B"
4. To count Split Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "A."
5. To clear the Split Time and continue counting, press "A".
6. Press "D" to stop the Stopwatch, and "A" to clear to zero.

Dual Time

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Dual Time Mode, then press "A" to enter setting mode. Hour will flash.
2. Press "D" to adjust Hour.
3. Press "B" to select Minutes, and "D" to adjust.
4. Press "A" to exit setting mode.

08380-YP(MD08149)-A4-E

RESET

A

D **START/STOP**

MODE

B

C **LIGHT**



Features

- Alarm/Hourly Chime
- Dual Time
- Calendar
- Stopwatch
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Alarm/Stopwatch/Dual Time

EL Backlight

- Press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press "A" to switch between 12-H and 24-H format.

2. In Normal Time Mode, press and hold "D" to display calendar (Year/Month/Date)
3. To set time, press and hold "A" while in Normal Time Mode, seconds will flash. Press "D" to reset seconds to "00".
4. Press "B" to toggle through remaining time settings in the following order: Hour/Minute/Year/Month/Date.
5. Press "D" to advance each selection.
6. When all settings are complete, press "A" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Alarm Setting Mode. Press "A" to enter setting mode, and hour will flash.
2. Press "D" to adjust the setting. (Press and hold "D" to advance at high speed.)
3. Press "B" to select Minutes, then "D" to adjust. (Press and hold "D" to advance at high speed.)
4. Press "A" to confirm Alarm setting and return to Normal Time Mode.

Using Alarm and Chime

1. In Alarm Mode, press and hold "D" to toggle Alarm  and/or Chime  to the desired ON/OFF setting.
2. Alarm will sound for 60 seconds, press any button to stop it.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.

2. Press "D" to start/stop the Stopwatch. Press "A" to reset to zero.
3. To view Normal Time while Stopwatch is running in background, press "B"
4. To count Split Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "A".
5. To clear the Split Time and continue counting, press "A".
6. Press "D" to stop the Stopwatch, and "A" to clear to zero.

Dual Time

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Dual Time Mode, then press "A" to enter setting mode. Hour will flash.
2. Press "D" to adjust Hour.
3. Press "B" to select Minutes, and "D" to adjust.
4. Press "A" to exit setting mode.

09458-YP(MD09206)-A4A4-E



Features

- Alarm/Hourly Chime
- Dual Time

- Calendar
- Stopwatch
- Timer
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Lap Data/Timer/Dual Time

EL Backlight

- Press "C" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Normal Time Mode, press and hold "D" to display calendar (Year/Month/Date)
2. To set time, press and hold "A" while in Normal Time Mode, seconds will flash. Press "C" or "D" to reset seconds to "00".
3. Press "B" to toggle through remaining time settings in the following order: Hour/Minute/Year/Month/Date/12/24H Format.
4. Press "D" to increase each selection, or "C" to decrease. Press and hold the button to do so at a higher speed.
5. When all settings are complete, press "A" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Alarm Setting Mode. Press "A" to enter setting mode, and hour will flash.
2. Press "D" to increase the setting, "C" to decrease it. (Press and hold either button to adjust at high speed.)
3. Press "B" to select Minutes, then "D" or "C" to adjust. (Press and hold "D" or "C" to adjust at high speed.)
4. Press "A" to confirm Alarm setting and return to Normal Time Mode.
5. Repeat steps 1-4 to set up to five separate Alarms.

Using Alarm and Chime

1. In Alarm Mode, press and hold "A" to toggle Alarm  and/or Chime  to the desired ON/OFF setting.
2. Alarm will sound for 60 seconds, press any button to stop it.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.
2. Press "D" to start the Stopwatch. Press "A" to stop it, and press "A" again to reset to zero.
3. To count Split Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "D" again. The new lap will display for 2 seconds before going back to main Stopwatch display.
4. To stop Split Time, press "A".
5. In Lap Data mode, press "D" or "C" to view records of up to 150 laps.

6. To view Split Laps, press "A" while in Lap Data mode, then "D" or "C" to move forward or backward to view the records.
7. Press "A" to return to Stopwatch from Split Lap viewing.
8. Press "D" to stop the Stopwatch, and "A" to clear to zero.

Countdown Timer

1. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Countdown Timer Mode, then press "A" to enter setting mode. Hour will flash.
2. Press "D" to increase the setting or "C" to decrease it. (Hold down either button to adjust at higher speed.)
3. Press "B" to toggle to Minutes setting, then press "D" or "C" to adjust it.
4. Repeat steps 3-4 to set Seconds. Press "A" to exit Setting Mode.
5. Press "D" to start the Timer, press "A" to pause it.

Dual Time

6. In Normal Time Mode, press "B" to toggle to Dual Time Mode, then press "A" to enter setting mode. Hour will flash.
7. Press "D" or "C" to adjust Hour.
8. Press "B" to select Minutes, and "D" or "C" to adjust.
9. Press "A" to exit setting mode.

BJ3461



Features

- Hourly Chime/Alarm with Snooze
- Calendar
- Stopwatch
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, press and hold "D" to, seconds will flash. Press "D" again to reset seconds to "00".
2. Press "C" to toggle through remaining time settings in the following order: Hour/Minute/Year/Month/Date/12/24H Format.

3. When setting Hour, "H" displayed indicates Hour will be set and displayed in 24H Format, "A" or "P" indicates 12H Format.
4. When all settings are complete, press "A" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "C" to enter setting mode, and hour will flash.
2. Press "D" adjust the Hour.
3. Repeat steps 1-2 to set Minutes. Press "C" to confirm settings, then "B" to return to Normal Time Mode.

Using Alarm and Chime


1. In Alarm Mode, press "D" to toggle Alarm  and/or Chime  to the desired ON/OFF setting.
2. Alarm will sound for 60 seconds, press "C" or "D" button to stop it, or press "B" to Snooze it.
3. Once Snooze is pressed, Alarm will sound again in 5 minutes. Alarm sounds for 20 seconds before it stops automatically.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.
2. Press "D" to start the Stopwatch. Press "D" to stop it, and press "C" again to reset to zero.
3. To count Split Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "C" again. "SP" will show on the display.

4. To stop/exit Split Time, press "D". Press "C" to reset Stopwatch to zero.
5. To return to Normal Time Mode with Stopwatch running in background, press "B".

HFT-1686



Features

- Hourly Chime/Alarm with Snooze
- Calendar
- Stopwatch
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, seconds will flash. Press "D" again to reset seconds to "00".
2. Press "C" to toggle through remaining time settings in the following order: Minute/Hour/Date/Month/Weekday.
3. Press "D" to advance and set each item.
4. When setting Hour, "H" displayed indicates Hour will be set and displayed in 24H Format, "A" or "P" indicates 12H Format.
5. When all settings are complete, press "B" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. Press "B" twice to toggle to Alarm Setting Mode, Hour will flash.
2. Press "D" adjust the Hour.
3. Press "C" to select Minutes, and "D" to adjust.
4. Press "B" to return to Normal Time Mode.
5. When Alarm sounds, press "C" to stop it.
6. To test Alarm sound, press "C" and "D" at the same time.

Using Alarm and Chime

1. In Normal Time Mode, press and hold "C" to display Alarm.
2. Press "D" to toggle Alarm  ON/OFF. Press "C" to exit.

3. Press "B" to toggle Chime 🎵 to the desired ON/OFF setting.
(Weekday will display when Chime is ON.)
4. Press "C" to exit Alarm/Chime ON and OFF setting mode.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.
2. Press "D" to start the Stopwatch. Press "D" to stop it, and press "C" again to reset to zero.
3. To count Split Lap Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "C".
4. Press "C" again to restart a new lap count.
5. To stop Split Time, press "D", then "C" to reset Stopwatch to zero.
6. Note: To return to Normal Time Mode with Stopwatch running in background, press "B".

J140



Features

- Hourly Chime/Alarm with Snooze
- Calendar
- Stopwatch
- EL Backlight

Toggling through All Modes

- Press "B" to toggle through all modes in the following order: Time/ Stopwatch/Alarm/Time Setting

EL Backlight

- Press "A" to illuminate the display for 3 seconds.

Setting the Time and Calendar

1. In Time Setting Mode, seconds will flash. Press "D" to reset seconds to "00".
2. Press "C" to toggle through remaining time settings in the following order: Hour/Minute/Month/Day/Weekday.
3. Press "D" to advance and set each item.
4. When setting Hour, "H" displayed indicates Hour will be set and displayed in 24H Format, "A" or "P" indicates 12H Format.
5. When all settings are complete, press "B" to confirm and return to Normal Time Mode.

Setting the Alarm

1. In Alarm Mode, press "C" and Hour will flash. Press "D" adjust the Hour.
2. Press "C" to select Minutes, and "D" to adjust.
3. Press "B" to return to Normal Time Mode.
4. When Alarm sounds, press "C" or "D" to stop it, to Snooze it press "B".
5. When Alarm is Snoozed, it will sound again in 5 minutes. Alarm sounding lasts 20 seconds before automatically stopping.

Using Alarm and Chime

1. In Normal Time Mode, press "D" to toggle Alarm  and Chime  ON/OFF. Press "B" to exit.
2. Press "C" to exit Alarm/Chime ON and OFF setting mode.

Stopwatch

1. In Normal Time Mode press "B" to toggle to Stopwatch Mode.
2. Press "D" to start the Stopwatch. Press "D" to stop it, and press "C" again to reset to zero.
3. To count Split Lap Time while in Stopwatch Mode with Stopwatch running, press "C".
4. Press "C" again to quit Split Lap timing, then press "D" to stop the Stopwatch and "C" to reset to zero.
5. Note: To return to Normal Time Mode with Stopwatch running in background, press "B".

Date de la montre



Réglage de la date

1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne soit dans le sens ou dans le sens inverse des aiguilles de la montre et affichez la date du jour précédent. Le sens qui modifie la date varie selon le modèle de la montre.

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles de la montre pour faire avancer l'heure et continuez jusqu'à ce que le jour qui s'affiche soit le jour actuel.
3. Réglez l'heure.
4. Repoussez la couronne en position 1.

VJ53A Montre Jour/Date



Réglage de la Date

1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles et réglez à la date du jour précédent.

Réglage du Jour


En gardant la couronne en position 2, tournez dans le sens des aiguilles et réglez à la date du jour précédent.

Réglage de l'Heure

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles pour mettre à l'heure et continuez jusqu'à ce que l'indication du jour/de la date
3. Mettez à l'heure exacte.
4. Push crown back to position 1.

HFT-1658 NUMÉRIQUE

Rétroéclairage EL A



**Démarrage/Arrêt
du chronomètre** D

Mode B

**Réinitialisation
du chronomètre** C

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre : mode Avertisseur, mode Chronomètre, mode Réglage de l'heure et de la date, mode Heure normale.

Formats 12 h/24 h

• En mode Heure normale, appuyez sur « D » pour passer du format 12 h au format 24 h.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure normale, appuyez sur « B » trois fois pour sélectionner les secondes (les secondes clignoteront). Appuyez sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure.
3. Press "C" to select minutes, then press "D" to advance minutes.

3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes.
4. Appuyez sur « C » pour sélectionner le mois, puis appuyez sur « D » pour faire avancer le mois.
5. Appuyez sur « C » pour sélectionner la date, puis appuyez sur « D » pour faire avancer la date.
6. Appuyez sur « C » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur « D » pour faire avancer le jour.
7. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Réglage de l'avertisseur

1. Appuyez sur « B » une fois pour passer au mode Avertisseur.
2. Appuyez sur « D » pour activer ou désactiver l'avertisseur/le signal sonore.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure.
4. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes.
5. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Avertisseur.


Chronomètre

1. Appuyez sur « B » deux fois pour passer au mode Chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur « C » pour

accéder au temps intermédiaire. Appuyez sur « C » pour quitter le temps intermédiaire et revenir au mode de fonctionnement du chronomètre.

4. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre

HFT-183



Réglage de l'heure analogique

- Tirez la couronne et tournez pour ajuster les aiguilles des heures et des minutes.
- Repoussez la couronne à sa position normale une fois l'heure réglée.

Formats 12 h/24 h

- En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « B » pour passer du format 12 h au format 24 h.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « C » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé, et appuyez également sur « D » pour activer/désactiver l'avertisseur.
2. Pour tester le signal sonore de l'avertisseur, appuyez sur « C », puis maintenez le « D » enfoncé. L'avertisseur émettra un bip.
3. Appuyez sur « C » pour désactiver le signal sonore de l'avertisseur.
4. Pour activer/désactiver le signal sonore, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé, et appuyez également sur « B ».
5. Relâchez le « C » pour retourner au mode Heure normale.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « B » trois fois. Le jour et les secondes clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour remettre à « 00 ».
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes.
4. Appuyez sur « C » deux fois pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure.
5. Appuyez sur « C » trois fois pour sélectionner le mois ou la date, puis appuyez sur « D » pour faire avancer le mois ou la date.
6. Appuyez sur « C » quatre fois pour sélectionner le mois ou la date, puis appuyez sur « D » pour faire avancer le mois ou la date.
7. Appuyez sur « C » cinq fois pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur « D » pour faire avancer le jour.

8. Appuyez sur « C » une fois pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Réglage 12 h/24 h

1. Appuyez sur « B » trois fois, puis appuyez sur « C » pour choisir entre les formats AM/PM et 12 h/24 h. Appuyez sur « D » pour faire avancer.
2. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Réglage 12 h/24 h.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « B » deux fois pour sélectionner le jour et l'heure, puis appuyez sur « C » pour faire avancer.
2. Appuyez sur « C » pour passer au réglage des minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes.
3. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Avertisseur.

Chronomètre

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « B » pour accéder au mode Chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Pour accéder au temps intermédiaire, appuyez sur « C » lorsque le chronomètre est en marche. Pour quitter le temps intermédiaire, appuyez à nouveau sur « C ».
4. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronométrage, puis sur « C »

pour réinitialiser.

BJ3361 Digital

Rétroéclairage EL A



**Réinitialisation
du chronomètre**

**Démarrage/Arrêt
du chronomètre**

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Chronomètre, Avertisseur, Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « A »

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « B » trois fois. Les secondes clignoteront. Appuyez sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer. Choisissez le format désiré de 12 h ou 24 h en avançant dans la séquence des heures.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer.

4. Appuyez sur « C » pour sélectionner le mois, puis sur « D » pour faire avancer.
5. Appuyez sur « C » pour sélectionner le jour de la semaine, puis sur « D » pour faire avancer.
6. Press "B" to exit Time Setting mode.
6. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Heure et date, appuyez sur « B » deux fois. L'heure clignotera et l'avertisseur sera activé.
2. Appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer les minutes.
4. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Avertisseur.

Avertisseur et activation/désactivation du signal sonore

1. En mode Avertisseur, activez/désactivez l'avertisseur en appuyant sur « D ».
2. Appuyez sur « D » une fois de plus et le signal sonore horaire sera activé.
3. Appuyez sur « D » une fois de plus, et l'avertisseur et le signal sonore seront activés.
4. Appuyez sur « D » une dernière fois pour désactiver et l'avertisseur et le signal sonore.

Chronomètre

1. En mode Heure et date, appuyez sur « B » pour accéder au chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

HFT-2344 DIGITAL

Rétroéclairage EL



Démarrage/Arrêt du chronomètre

Réinitialisation du chronomètre

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Avertisseur, Chronomètre, Minuterie compte à rebours.

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « A ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour sélectionner les secondes. Appuyez sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour faire

avancer les minutes.

3. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure et sur « D » pour faire avancer l'heure.

4. Appuyez sur « B » pour sélectionner 12 h/24 h et sur « D » pour passer du format 12 h au format 24 h.

5. Appuyez sur « B » pour sélectionner le mois et sur « D » pour faire avancer le mois.

6. Appuyez sur « B » pour sélectionner la date et sur « D » pour faire avancer la date.

7. Appuyez sur « B » pour sélectionner le jour de la semaine et sur « D » pour faire avancer le jour.

8. Appuyez sur « C » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Réglage de l'avertisseur et du signal sonore

1. Appuyez sur « D » pour activer et désactiver l'avertisseur ou le signal sonore.

2. Appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour passer au mode Réglage de l'avertisseur. L'heure clignotera. Appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure.

3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer les minutes.

4. Appuyez sur « C » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur.

Chronomètre

1. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.

2. Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur « C » pour

passer au mode Temps intermédiaire ou le quitter.

3. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre.

4. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

Minuterie compte à rebours

1. En mode Minuterie compte à rebours, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour passer au mode Réglage de la minuterie compte à rebours. Les heures clignoteront. Appuyez ensuite sur « D » pour faire avancer les heures.

2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer.

3. Appuyez sur « C » pour quitter le mode Réglage de la minuterie et retourner à l'affichage du compte à rebours.

4. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le compte à rebours.

5. Lorsque la minuterie compte à rebours est arrêtée, appuyez sur « C » pour la réinitialiser.

Mode Heure double (Réglage d'une heure secondaire, T2)

1. En mode Heure double, appuyez sur « D » pour passer de l'affichage de l'heure principale à l'affichage de l'heure secondaire (T2).

2. Pour accéder au mode Réglage de l'heure secondaire (T2), passez à l'affichage T2 puis appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Les minutes clignoteront. Ensuite, appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes.

3. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure.
4. Appuyez sur « C » pour quitter le mode Réglage T2.

MD11258T(R) Y121E4 Numérique Analogique

**Réinitialisation
du chronomètre**



**Démarrage/Arrêt
du chronomètre**

Mode

Rétroéclairage EL

Réglage de l'heure analogique

- Tirez la couronne et tournez pour ajuster les aiguilles des heures et des minutes.
- Repoussez la couronne à sa position normale une fois l'heure réglée.

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Avertisseur, Chronomètre, Heure doubleStop-watch, Dual Time

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « C ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les secondes clignotent. Appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour la faire avancer. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
3. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes, le mois, la date, le jour de la semaine et le format 12 h/24 h.
4. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

- En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour activer/désactiver l'avertisseur et le signal sonore dans l'ordre suivant : Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore, Activation de l'avertisseur, Activation du signal sonore, Activation de l'avertisseur et du signal sonore.
- L'avertisseur sonnera à l'heure réglée pendant 60 secondes si le signal sonore est activé. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.

2. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronométrage.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
3. En mode de chronométrage, appuyez sur « A » pour accéder au temps intermédiaire ou le quitter.
4. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour quitter le mode Chronomètre.

Réglage de l'heure double

1. En mode Heure double, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer les minutes. En maintenant le « D » enfoncé, les minutes avanceront plus rapidement.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'heure double.

MD08181N DIGITAL

**Réinitialisation A
du chronomètre**



**D Démarrage/Arrêt
du chronomètre**

Mode B

C Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Avertisseur, Chronomètre, Heure double.

Rétroéclairage EL

• Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « C ».

Passage du format 12 h au format 24 h

• Appuyez sur « A » pour passer du format d'affichage 12 h au format d'affichage 24 h.

Affichage du calendrier

• Appuyez sur « D » et maintenez-le enfoncé pour afficher l'année, le mois et la date.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les secondes clignotent, puis appuyez sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
3. Répétez l'étape 2 pour régler les autres fonctions dans l'ordre suivant : Minutes, Année, Mois et Date. Le jour de la semaine se réglera automatiquement.
4. Appuyez sur « A » pour quitter le réglage de l'heure et de la date.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

- En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour activer/désactiver l'avertisseur et le signal sonore dans l'ordre suivant : Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore, Activation de l'avertisseur, Activation du signal sonore, Activation de l'avertisseur et du signal sonore.
- L'avertisseur sonnera tous les jours à l'heure réglée pendant 60 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer les minutes. En maintenant le « D » enfoncé, les minutes avanceront plus rapidement.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
3. En mode de chronométrage, appuyez sur « A » pour accéder au temps intermédiaire ou le quitter.
4. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et « A » pour le réinitialiser.

Réglage de l'heure double

1. En mode Heure double, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure puis sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour faire avancer les minutes.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'heure double.

MD11252 Podomètre Numérique

**STOPWATCH
RESET**



**STOPWATCH
START/STOP**

MODE

EL BACKLIGHT

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Podomètre, Avertisseur, Chronomètre.

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « C ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner les fonctions à régler dans l'ordre suivant : Objectif de pas pour le podomètre, Poids, Formats 12 h/24 h, Secondes, Heures, Minutes, Année, Mois, Date.

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Podomètre, Avertisseur, Chronomètre.

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « C ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner les fonctions à régler dans l'ordre suivant : Objectif de pas pour le podomètre, Poids, Formats 12 h/24 h, Secondes, Heures, Minutes, Année, Mois, Date.
2. Appuyez sur « D » pour augmenter ou faire avancer les fonctions sélectionnées et sur « C » pour les faire réduire ou reculer.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner un des cinq réglages du signal sonore.
2. Appuyez sur « D » pour activer/désactiver le signal sonore.
3. Appuyez à nouveau sur « C » pour sélectionner un des cinq réglages de l'avertisseur.
4. Répétez l'étape 2.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. (Appuyez sur « C » pour faire reculer l'heure.)

2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. (Appuyez sur « C » pour faire reculer les minutes.)
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur après avoir réglé un des cinq avertisseurs.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
3. En mode de chronométrage, appuyez sur « A » pour enregistrer/annuler un temps intermédiaire. Le chronomètre peut enregistrer jusqu'à 50 temps intermédiaires ou tours de piste.
4. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et « A » pour le réinitialiser.

Accès aux données de temps intermédiaires enregistrés

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « B » pour afficher le premier temps intermédiaire enregistré.
2. Appuyez sur « D » ou « C » pour reculer ou avancer et consulter les multiples temps intermédiaires enregistrés.
3. Appuyez sur « A » pour revenir au mode Chronomètre normal.

Podomètre

1. En mode Podomètre, appuyez sur « D » pour accéder aux fonctions dans l'ordre suivant : Pas, Distance, Vitesse, Calories, Temps de marche.
2. Appuyez sur « C » pour consulter l'une des données.
3. Appuyez sur « D » pour consulter la série de données enregistrées. La dernière donnée enregistrée sera la première donnée affichée.
4. Appuyez sur « C » pour consulter les totaux.
5. Appuyez sur « D » pour consulter la série de données enregistrées.
6. Pour réinitialiser les données, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes dans les fonctions Podomètre, Données ou Totaux.
7. Lorsque vous n'utilisez pas le mode Podomètre, appuyez sur « B » pour revenir au mode d'affichage normal de l'heure et prolonger la durée de vie de la pile.

Avertissement concernant le podomètre : Veuillez noter que les pas effectués durant des activités à fort impact ou des sports d'équipe seront comptabilisés dans le total de pas du podomètre, à moins que vous ayez auparavant éteint la fonction podomètre. Afin d'économiser la batterie, veuillez éteindre la fonction podomètre pendant les activités sédentaires où vous ne souhaitez pas compter vos pas.

MD12277 Podomètre Numérique

Réinitialisation A
du chronomètre



D Démarrage/Arrêt
du chronomètre

Mode B

C Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Podomètre, Avertisseur, Chronomètre

Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Podomètre, Avertisseur, Chronomètre

Rétroéclairage EL

- Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « C ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner les fonctions à régler dans l'ordre suivant : Objectif de pas pour le podomètre, Poids, Formats 12 h/24 h, Secondes, Heure, Minutes, Année, Mois, Date.

2. Appuyez sur « D » pour faire avancer ou augmenter les fonctions sélectionnées et appuyez sur « C » pour les faire reculer ou réduire.

3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner un des cinq réglages du signal sonore.
2. Appuyez sur « D » pour activer/désactiver le signal sonore.
3. Appuyez à nouveau sur « C » pour sélectionner un des cinq réglages de l'avertisseur.
4. Répétez l'étape 2.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. (Appuyez sur « C » pour faire reculer l'heure.)
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. (Appuyez sur « C » pour faire reculer les minutes.)
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur après avoir réglé un des cinq avertisseurs.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.

3. En mode de chronométrage, appuyez sur « A » pour enregistrer/annuler un temps intermédiaire. Le chronomètre peut enregistrer jusqu'à 50 temps intermédiaires ou tours de piste.
4. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et « A » pour le réinitialiser.

Accès aux données de temps intermédiaires enregistrés

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « B » pour afficher le premier temps intermédiaire enregistré.
2. Appuyez sur « D » ou « C » pour reculer ou avancer et consulter les multiples données de temps intermédiaires enregistrés.
3. Appuyez sur « A » pour revenir au mode Chronomètre normal.

Podomètre

1. En mode Podomètre, appuyez sur « D » pour consulter les fonctions dans l'ordre suivant : Pas, Distance, Vitesse, Calories, Temps de marche.
2. Appuyez sur « C » pour consulter l'une des données.
3. Appuyez sur « D » pour consulter la série de données enregistrées. La dernière donnée enregistrée sera la première donnée affichée.
4. Appuyez sur « C » pour consulter les totaux.
5. Appuyez sur « D » pour consulter la série de données.
6. Pour réinitialiser les données, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes dans les fonctions Podomètre, Données ou Totaux.
7. Lorsque vous n'utilisez pas le mode Podomètre, appuyez sur « B

7. Lorsque vous n'utilisez pas le mode Podomètre, appuyez sur « B » pour revenir au mode d'affichage normal de l'heure et prolonger la durée de vie de la pile.

Avertissement concernant le podomètre : Veuillez noter que les pas effectués durant des activités à fort impact ou des sports d'équipe seront comptabilisés dans le total de pas du podomètre, à moins que vous ayez auparavant éteint la fonction podomètre. Afin d'économiser la batterie, veuillez éteindre la fonction podomètre pendant les activités sédentaires où vous ne souhaitez pas compter vos pas.

MD7133 Digital

**Réinitialisation
du chronomètre** A

**Démarrage/Arrêt
du chronomètre** D

Mode B

Rétroéclairage EL C



Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre : Heure et date, Avertisseur, Chronomètre, Heure double.

Format 12 h/24 h

- En mode Heure et date, appuyez sur « A » pour passer du format 12 h au format 24 h.

Calendrier

- En mode Heure et date, appuyez sur « D » et maintenez-le enfoncé pour afficher l'année, le mois et la date.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « C » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure et date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé pour sélectionner les secondes (les secondes clignoteront).
2. Appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
4. Répétez l'étape 3 pour finaliser le réglage de l'heure et de la date dans l'ordre suivant : Secondes, Heure, Minutes, Année, Mois, Date.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. En maintenant le « D » enfoncé, les minutes avanceront plus rapidement.
3. Appuyez sur « A » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

- En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour activer/désactiver l'avertisseur et le signal sonore dans l'ordre suivant : Désactivation de l'avertisseur/du signal sonore, Activation de l'avertisseur, Activation du signal sonore, Activation de l'avertisseur/du signal sonore.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer le chronométrage et appuyez à nouveau sur « D » pour l'arrêter.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
3. Pour le temps intermédiaire, appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « A » pour afficher le temps intermédiaire (le chronométrage est toujours en marche en arrière-plan).
4. Appuyez sur « A » pour effacer le temps intermédiaire et continuer à utiliser le chronomètre.
5. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre.

Heure double

1. En mode Heure double, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « D » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. En appuyant une fois, les minutes avanceront de 30 secondes.
3. Quitter le mode de réglage Heure double en appuyant sur « A ».

ED0368 Digital



Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur « A » pour faire avancer la date. En maintenant le « A » enfoncé, la date avancera plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour faire avancer l'heure. En maintenant le « B » enfoncé, l'heure avancera plus rapidement.
3. Appuyez sur « C » pour faire avancer les minutes. En maintenant le « C » enfoncé, les minutes avanceront plus rapidement.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « D » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

J8279 Digital

Rétroéclairage A
EL



D SDémarrage/Arrêt du
chronomètre

Mode B

C Réinitialisation du
chronomètre

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Chronomètre, Avertisseur, Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « A ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « C » pour sélectionner les secondes, puis sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure. (le « H » représente le format 24 h tandis que le « A » et le « P » représentent le format 12 h.)
3. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes, le mois, le jour de la

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure et date, Chronomètre, Avertisseur, Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Pour éclairer le cadran pendant trois secondes, appuyez sur « A ».

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « C » pour sélectionner les secondes, puis sur « D » pour remettre à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour faire avancer l'heure. (le « H » représente le format 24 h tandis que le « A » et le « P » représentent le format 12 h.)
3. Répétez l'étape 2 pour régler les minutes, le mois, le jour de la semaine et la date.
4. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Réglage de l'heure et de la date.

Activation/Désactivation de l'avertisseur et du signal sonore

- Appuyez sur « D » afin de passer d'un réglage à un autre pour activer et désactiver l'avertisseur et le signal sonore.
- L'avertisseur sonnera à l'heure réglée pendant 60 secondes. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.
- Lorsque le rappel de la sonnerie est activé, l'avertisseur sonnera

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure ou les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer la fonction sélectionnée.
2. Appuyez sur « C » pour quitter le mode Réglage de l'avertisseur.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.
3. En mode de chronométrage, appuyez sur « C » pour enregistrer/annuler un temps intermédiaire.
4. Appuyez sur « D » pour quitter la fonction de temps intermédiaire.
5. Appuyez sur « B » pour quitter le mode Chronomètre. Si vous n'arrêtez pas le chronomètre avant de quitter le mode, le chronométrage se poursuivra en arrière-plan.

MS057

Réinitialisation du A
chronomètre



D Arrêt / marche du
chronomètre

Menu B

C Rétro éclairage EL

Changement de menus

- Appuyez sur « B » pour faire défiler les différents menus : heure, alarme, chronomètre, double fuseau horaire.

Format 12 / 24h

- Dans le menu heure, appuyez sur « A » pour passer du format horaire de 12 à 24h, et vice versa.

Calendrier

- Dans le menu heure, appuyez sur « D » et maintenez le bouton appuyé afin d'afficher l'année, le mois et la date.

Rétro éclairage EL

- Appuyez sur « C » pour éclairer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure

1. Dans le menu heure, appuyez sur « A » et maintenez le bouton

appuyé afin de sélectionner les secondes (les secondes se mettent à clignoter).

2. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».

3. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. Maintenez le bouton « D » appuyé pour faire avancer l'heure plus rapidement.

4. Répétez l'étape 3 pour finir de régler l'heure selon l'ordre suivant : secondes, heure, minute, année, mois, date.

Réglage de l'alarme

1. Dans le menu alarme, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. Maintenez le bouton « D » appuyé pour faire avancer l'heure plus rapidement.

2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. Maintenez le bouton « D » appuyé pour faire avancer les minutes plus rapidement.

3. Appuyez sur « A » pour sortir du menu de réglage de l'alarme.

Marche / arrêt de l'alarme et de la sonnerie

- Dans le menu alarme, appuyez sur « D » pour allumer ou éteindre l'alarme et la sonnerie en utilisant l'ordre suivant : arrêt de l'alarme ou de la sonnerie, alarme en marche, sonnerie en marche, alarme ou sonnerie en marche.


Chronomètre

1. Dans le menu chronomètre, appuyez sur « D » pour commencer à laisser le temps s'écouler, puis appuyez sur « D » encore une fois pour arrêter le temps de s'écouler.
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
3. Pour le temps intermédiaire, appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre, puis appuyez sur « A » pour afficher le temps intermédiaire (le temps sur le chronomètre continue à s'écouler intérieurement).
4. Appuyez sur « A » pour effacer le temps intermédiaire et continuer avec le chronomètre.
5. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre.

Double fuseau horaire

1. Dans le menu double fuseau horaire, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur « D » pour faire avancer l'heure. Maintenez le bouton « D » appuyé pour faire avancer l'heure plus rapidement.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur « D » pour faire avancer les minutes. Appuyez une seule fois pour faire avancer les minutes par tranche de « 30 » minutes.
3. Appuyez sur « A » pour sortir du menu de double fuseau horaire.

BJ3353 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / chronomètre / alarme / réglage de l'heure.

Rétro-éclairage EL

• Appuyez sur « A » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : heure / minutes / mois / jour / jour de la semaine / secondes.
3. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection. (Lorsque vous changez la sélection de l'heure, « H » indiquera un format 24 heures ; « A » ou « P » indiqueront un format 12 heures.)
4. Lorsque vous avez fini les réglages, appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.


Réglage de l'alarme

1. Depuis le mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage et sur « B » pour retourner au mode heure normal.
5. L'alarme sonne pendant 20 secondes, appuyez sur C ou D pour l'éteindre.
6. Appuyez sur la touche « B » pendant que l'alarme sonne pour éteindre ou allumer la sonnerie à répétition (snooze). Si celle-ci est en marche, l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « C » pour afficher l'enregistrement du temps intermédiaire. (SP apparaîtra sur l'écran.)
3. Pour faire fonctionner le chronomètre à l'arrière-plan, appuyez sur « B » pour retourner au mode heure normal.
4. Puis appuyez sur « D » pour sortir du temps intermédiaire et arrêter le décompte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

J062 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / chronomètre / alarme / réglage de l'heure.

Rétro-éclairage EL

• Appuyez sur « A » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : heure / minutes / mois / jour / jour de la semaine / secondes.
3. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection. (Lorsque vous changez la sélection de l'heure, « H » indiquera un format 24 heures ; « A » ou « P » indiqueront un format 12 heures.)
4. Lorsque vous avez fini les réglages, appuyez sur « B » pour sortir du mode de réglage.


Réglage de l'alarme

1. Depuis le mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa.
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage et sur « B » pour retourner au mode heure normal.
5. L'alarme sonne pendant 20 secondes, appuyez sur C ou D pour l'éteindre.
6. Appuyez sur la touche « B » pendant que l'alarme sonne pour éteindre ou allumer la sonnerie à répétition (snooze). Si celle-ci est en marche, l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « C » pour afficher l'enregistrement du temps intermédiaire. (SP apparaîtra sur l'écran.)
3. Puis appuyez sur « D » pour sortir du temps intermédiaire et arrêter le décompte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.
4. Pour faire fonctionner le chronomètre à l'arrière-plan, appuyez sur « B » pour retourner au mode heure normal.

BJ2587 IN-006 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « C » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / chronomètre / alarme / réglage de l'heure.

Réglage de l'heure

1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur « A » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : heure / minutes / mois / jour / jour de la semaine / secondes.
3. Appuyez sur « A » pour faire avancer chaque sélection. (Lorsque vous changez la sélection de l'heure, « H » indiquera un format 24 heures ; « P » indiquera PM (post meridiem ou après-midi) en format 12 heures.)
4. Lorsque vous avez fini les réglages, appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage.


Réglage de l'alarme

1. Depuis le mode alarme, appuyez sur « A » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « A » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « A » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « A » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « B » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « A » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « B » pour afficher l'enregistrement du temps intermédiaire. Appuyez à nouveau sur « B » pour repasser au chronomètre principal.
3. Pour arrêter le temps intermédiaire et le chronomètre principal, appuyez sur « A ». Appuyez sur « B » pour réinitialiser.
4. Pour faire fonctionner le chronomètre à l'arrière-plan, démarrez le chronomètre et appuyez sur « C » jusqu'à ce que l'écran retourne au mode heure normal.

MD0375N-A4A4-E1 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / alarme / chronomètre / minuterie / double fuseau horaire / tempo.

Rétro-éclairage EL

- Appuyez sur « C » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode heure normal, appuyez et continuez à appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes clignotent.
2. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » pour passer à la nouvelle sélection et sur « D » pour faire avancer le réglage. (Gardez le bouton « D » appuyé pour avancer plus vite.)

4. Répéter l'étape 3 pour continuer à régler l'heure ou le calendrier dans l'ordre suivant : secondes / heure / minutes / mois / date / jour de la semaine / format 12 ou 24 heures.
5. Lorsque vous avez fini tous les réglages, appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

Réglage de l'alarme

1. En mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage et sur « B » pour retourner au mode heure normal.
5. L'alarme sonne pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

Réglage du double fuseau horaire

1. En mode double fuseau horaire, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour la faire avancer.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les faire avancer par tranche de 30 minutes.
3. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « A » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « A » pour afficher l'enregistrement du temps intermédiaire.
3. Puis appuyez à nouveau sur « A » pour retourner au chronomètre principal.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour passer du suivi d'un temps intermédiaire au chronomètre principal fonctionnant à l'arrière-plan et vice-versa.
5. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour le réinitialiser.

Minuterie

1. En mode minuterie, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour avancer (gardez le bouton « D » appuyé pour avancer plus vite).
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour avancer.
3. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.
4. Appuyez sur « D » pour démarrer la minuterie, puis appuyez à nouveau pour la mettre en pause.

Tempo

1. En mode tempo, appuyez sur « A » pour entrer dans le mode de réglage.

2. Appuyez sur « D » pour sélectionner la séquence suivante : 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 120 / 160 / 240 / 320.
3. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.
4. Appuyez sur « D » pour démarrer ou arrêter le tempo.
5. Si le tempo fonctionne pendant plus d'1 minute, l'écran retourne à l'affichage normal de l'heure. Appuyez sur n'importe quel bouton pour retourner à l'affichage du tempo.

J8051 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / chronomètre / alarme / réglage de l'heure.

Rétro-éclairage EL

- Appuyez sur « A » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Format 12 ou 24 heures

- En mode heure normal, appuyez sur « D » pour passer du format 12 heures au format 24 heures et vice-versa.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : heure / minutes / mois / jour / jour de la semaine / secondes.
3. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection, puis appuyez sur « B » pour sortir du mode de réglage.

Réglage de l'alarme


1. En mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage.
5. L'alarme sonne pendant 20 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.

2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « C » pendant que le chronomètre fonctionne.
3. Appuyez sur « D » pour sortir du temps intermédiaire et arrêter le décompte. Appuyez sur « C » pour afficher tous les temps intermédiaires.
4. Appuyez sur « C » pour réinitialiser à zéro.

J8300 NUMÉRIQUE



Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / chronomètre / alarme / réglage de l'heure.

Rétro-éclairage EL

- Appuyez sur « A » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode réglage de l'heure, appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».

2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : heure / minutes / mois / jour / jour de la semaine / secondes.
3. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection (gardez le bouton « D » appuyé pour avancer plus vite).
4. Appuyez sur « B » pour sortir du mode de réglage.

Réglage de l'alarme

1. En mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour la faire avancer.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour les faire avancer.
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage.
5. L'alarme sonne pendant 20 secondes, appuyez sur C ou D pour l'éteindre. Appuyez sur la touche « B » pour éteindre ou allumer la sonnerie à répétition (snooze). Si celle-ci est en marche, l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « C » pendant que le chronomètre fonctionne.

3. Appuyez sur « D » pour sortir du temps intermédiaire et arrêter le décompte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.
4. Pour faire fonctionner le chronomètre à l'arrière-plan, appuyez sur « B » pour retourner au mode heure normal.

MS064-A4-E1 NUMÉRIQUE

RÉINITIALISATION A

D DÉMARRER / ARRÊTER

MODE B

C RÉTRO-ÉCLAIRAGE EL



Passage d'un mode à un autre

- Appuyez sur « B » pour passer par tous les modes dans l'ordre suivant : heure / alarme / chronomètre / double fuseau horaire.

Rétro-éclairage EL

- Appuyez sur « C » pour allumer l'écran pendant 3 secondes.

Format 12 ou 24 heures

- En mode heure normal, appuyez sur « A » pour passer du format 12 heures au format 24 heures et vice-versa.

Réglage de l'heure et du calendrier

1. En mode heure normal, appuyez et continuez à appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes clignotent.
2. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » pour passer à la nouvelle sélection et sur « D » pour faire avancer le réglage. (Gardez le bouton « D » appuyé pour avancer plus vite.)
4. Répéter l'étape 3 pour continuer à régler l'heure ou le calendrier dans l'ordre suivant : secondes / heure / minutes / année / mois / date.
5. Lorsque vous avez fini tous les réglages, appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage. (Le jour de la semaine sera automatiquement réglé en fonction des réglages année / mois / date.)

Réglage de l'alarme

1. Depuis le mode alarme, appuyez sur « D » pour faire passer l'alarme et la sonnerie de ON (Marche) à OFF (Arrêt) et vice-versa, comme souhaité.
2. Appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et appuyez sur « D » pour avancer jusqu'au réglage souhaité.
4. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage et sur « B » pour retourner au mode heure normal.
5. L'alarme sonne pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

Réglage du double fuseau horaire

1. En mode double fuseau horaire, appuyez sur « A » pour sélectionner l'heure, puis sur « D » pour la faire avancer.
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les faire avancer par tranche de 30 minutes.
3. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer ou l'arrêter, puis appuyez sur « A » pour le réinitialiser.
2. Pour enregistrer les temps intermédiaires, appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre, puis appuyez sur « A » pour afficher l'enregistrement du temps intermédiaire.
3. Puis appuyez à nouveau sur « A » pour retourner au chronomètre principal.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour passer du suivi d'un temps intermédiaire au chronomètre principal fonctionnant à l'arrière-plan et vice-versa.
5. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour le réinitialiser.

07356-YP(MD07134N)-A4A4-E1

RESET A



D DÉMARRER/ARRÊTER

MODE B

C RÉTROÉCLARIAGE EL

Faire Défiler Tous les Modes

- Appuyer sur « B » pour faire défiler l'ordre de réglage suivant : Heure/Alarme/Chronomètre/Compte à Rebours/Deux Fuseaux Horaires/Tempo.

Rétroéclairage EL

- Quel que soit le mode, appuyer sur « C » pour illuminer l'affichage pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

- Calendrier : Au mode de chronométrage. Appuyer sur « D » pour afficher : Mois/Date.
- L'Heure : Au mode de chronométrage, appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter.
- Appuyer sur « D » pour réinitialiser les secondes.
- Appuyer sur « B » pour passer à la sélection suivante.

- Appuyer sur « D » pour augmenter le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 dans l'ordre suivant : Secondes/Heure/Minutes/Mois/Date/le Jour de la Semaine/Format 12/24 Heures.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

Réglage de l'alarme

- L'alarme retentit à l'heure actuel chaque jour pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.
- L'alarme & la sonnerie : en mode alarme, appuyer sur « D » pour activer/désactiver l'alarme et la sonnerie dans l'ordre suivant : Désactiver l'Alarme et la Sonnerie/Activer l'Alarme/Activer la Sonnerie/Activer l'Alarme et la Sonnerie.
- Réglage de l'Alarme : En mode alarme, appuyer sur « A » pour allumer l'heure. Le voyant de l'alarme paraîtra (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter les minutes. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

Chronomètre

- Écart de Temps : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
- Temps de Passage : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour afficher le temps de passage, l'heure de chronomètre continuera de l'intérieur.
- Appuyer sur « A » pour remettre à zéro le temps de passage et continuer de mesurer le temps.
- Répéter les étapes 2 et 3 pour mesurer plusieurs temps de passage.
- Appuyer sur « D » pour arrêter le chronomètre.

Le Compte à Rebours

- Quand le compte à rebours atteint zéro, la sonnerie retentit pendant environ 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.
- Réglage de l'heure de compte à rebours : au mode de compte à rebours, appuyer sur « A » lorsque l'heure commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter les minutes. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.

- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.
- Pour utiliser l'heure de compte à rebours, appuyer sur « D » pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour mettre le compte à rebours sur pause.

Deux Fuseaux Horaires

- En mode deux fuseaux horaires, appuyer sur « A » lorsque l'heure commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour changer.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

Tempo

- Réglage de Tempo : En mode tempo, appuyer sur « A » lorsque le numéro de tempo commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode de réglage).
- Appuyer sur « D » pour sélectionner le tempo dans l'ordre suivant : 10/20/30/40/60/80/120/160/240/320
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

- Utilisation de Tempo : Appuyer sur « D » pour démarrer.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour arrêter.
- Après une minute l'affichage reviendra à l'heure actuelle. Appuyer sur n'importe quel bouton pour revenir sur l'affichage de tempo.

08407-YP(MD08172)-A4-E1

RESET A



D DÉMARRER/ARRÊTER

MODE B

C RÉTROÉCLARIAGE EL

Faire Défiler Tous les Modes

- Appuyer sur "B" pour faire défiler l'ordre de réglage suivant: Heure/Chronomètre/Compte à Rebours/Alarme.

Rétroéclariage EL

- Quel que soit le mode, appuyer sur "C" pour illuminer l'affichage pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du Calendrier

- Le Mode 12/24 heures : Au mode de chronométrage appuyer sur 'D » pour passer entre les format 12/24 heures.

- L'heure : Au mode de chronométrage, appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter.
- Appuyer sur « D » pour réinitialiser les secondes.
- Appuyer sur « B » pour passer à la sélection suivante.
- Appuyer sur « D » pour augmenter le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 dans l'ordre suivant : Secondes/Heure/Minutes/Année/Mois/Date.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour confirmer. (Le jour de la semaine est affiché automatiquement conformément au réglage de l'heure et de la date).

Chronomètre

- Écart de Temps : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
- Temps de Passage : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour afficher le temps de passage, l'heure de chronomètre continuera de l'intérieur.
- Appuyer sur « A » pour remettre à zéro le temps de passage et continuer de mesurer le temps.
- Répéter les étapes 2 et 3 pour mesurer plusieurs temps de passage.
- Appuyer sur « D » pour arrêter le chronomètre.

Le Compte à Rebours

- Quand le compte à rebours atteint zéro, la sonnerie retentit pendant environ 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.
- Réglage de l'heure de compte à rebours : Au mode de compte à rebours, appuyer sur « A » lorsque l'heure commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 pour sélectionner le compte à rebours dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Secondes.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour confirmer.
- Pour utiliser l'heure de compte à rebours, appuyer sur « D » pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour mettre le compte à rebours sur pause.

Réglage de l'Alarme

- L'alarme sonne à l'heure actuel chaque jour pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

- L'alarme et la sonnerie : En mode alarme, appuyer sur « C » pour sélectionner : Sonnerie/Alarme1/Alarme2/Alarme3/Alarme4/Alarme5.
- Au mode de sonnerie, appuyer sur « D » pour activer ou désactiver la sonnerie.
- Au mode de l'alarme1 – l'alarme5, appuyer sur « D » pour activer ou désactiver l'alarme.
- Réglage de l'alarme : En mode de l'alarme, appuyer sur « A » pour allumer l'heure. Le voyant de l'alarme paraîtra (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter les minutes. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.
- Le réglage et le fonctionnement de l'alarme1 – alarme5 sont tous les mêmes.

Réglage de l'Heure Analogique

- Tirer la couronne, puis tourner pour régler l'heure et les minutes.
- Quand l'heure a été fixée, repousser la couronne.

08408-YP(MS057)-A4-E

RESET A



D DÉMARRER/ARRÊTER

MODE B

C RÉTROÉCLARIAGE EL

Faire Défiler Tous les Modes

• Appuyer sur « B » pour faire défiler l'ordre de réglage suivant :
Heure/Alarme/Chronomètre/Deux Fuseaux Horaires.

Rétroéclairage EL

• Quel que soit le mode, appuyer sur « C » pour illuminer l'affichage pendant 3 secondes.

Réglage de l'Heure et du Calendrier

- Le mode 12/24 heures : Au mode de chronométrage appuyer sur « D » pour passer entre les formats 12/24 heures.
- Calendrier : Au mode de chronométrage, appuyer sur « D » pour afficher : Mois/Date.
- L'Heure : Au Mode de chronométrage, appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter.
- Appuyer sur « D » pour réinitialiser les secondes.
- Appuyer sur « B » pour passer à la sélection suivante.

- Appuyer sur « D » pour augmenter le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 dans l'ordre suivant : Secondes/Heure/Minutes/Année/Mois/Date.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour confirmer. (Le jour de la semaine est affichée automatiquement conformément avec réglage de l'heure et de la date).

Réglage de l'Alarme

- L'alarme sonne à l'heure actuel chaque jour pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.
- L'alarme & la sonnerie : En mode alarme, appuyer sur « D » pour activer/désactiver l'alarme et la sonnerie dans l'ordre suivant : Désactiver l'Alarme et la Sonnerie/Activer l'Alarme/Activer la Sonnerie/Activer l'Alarme et la Sonnerie.
- Réglage de l'Alarme : En mode alarme, appuyer sur « A » pour allumer l'heure. Le voyant de l'alarme paraîtra (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter les minutes. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

Chronomètre

- Écart de Temps : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
- Temps de Passage : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour afficher le temps de passage, l'heure de chronomètre continuera de l'intérieur.
- Appuyer sur « A » pour remettre à zéro le temps de passage et continuer de mesurer le temps.
- Répéter les étapes 2 et 3 pour mesurer plusieurs temps de passage.
- Appuyer sur « D » pour arrêter le chronomètre.

Deux Fuseaux Horaires

- En mode deux fuseaux horaires, appuyer sur « A » lorsque l'heure commencer à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour changer.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E

RESET A

D DÉMARRER/TOUR

MODE B

C RÉTROÉCLARIAGE EL



Faire Défiler Tous les Modes

• Appuyer sur « B » pour faire défiler l'ordre de réglage suivant : Heure/Chronomètre/Données/Compte à Rebours/Alarme/Deux Fuseaux Horaires.

Rétroéclairage EL

• Quel que soit le mode, appuyer sur « C » pour illuminer l'affichage pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et du calendrier

- Calendrier : Au mode de chronométrage. Appuyer sur « D » pour afficher : Année/Mois/Date.
- L'Heure : Au mode de chronométrage, appuyer sur « A » jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter.

- Appuyer sur « C » ou « D » pour réinitialiser les secondes.
- Appuyer sur « B » pour passer à la sélection suivante.
- Appuyer sur « D » pour augmenter le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse. Appuyer sur « C » pour réduire le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 dans l'ordre suivant : Secondes/Heure/Minutes/Année/Mois/Date/Format 12/24 Heures.
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour confirmer. (Le jour de la semaine est affichée automatiquement conformément avec réglage de l'heure et de la date).

Chronomètre

- Écart de Temps : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer à nouveau sur « A » pour arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur « A » pour réinitialiser le chronomètre.
- Temps de Passage : Au mode chronomètre, appuyer sur « D » pour démarrer le chronomètre.
- Appuyer sur à nouveau sur « A » pour afficher le temps de passage, l'heure de chronomètre continuera de l'intérieur. Après 2 secondes l'affichage montrera automatiquement la durée de fonctionnement.
- Répéter l'étape 2 pour mesurer plusieurs temps de passage.
- Appuyer sur « A » pour arrêter le chronomètre.

Donné

- Au mode donné, la montre affichera l'heure du premier tour.
- Appuyer sur « D » pour avancer les heures.
- Appuyer sur « C » pour reculer les heures.
- Refendues : Au mode donné, appuyer sur « A » pour afficher l'heure du premier temps intermédiaire.
- Appuyer sur « D » pour avancer les heures.
- Appuyer sur « C » pour reculer les heures.
- Appuyer sur « A » pour activer le mode chronomètre pour naviguer dans le mode de temps intermédiaire.

Le Compte à Rebours

- Quand le compte à rebours atteint zéro, la sonnerie retentit pendant environ 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.
- Réglage de l'heure de compte à rebours : Au mode de compte à rebours, appuyer sur « A » lorsque l'heure commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Répéter les étapes 3 et 4 pour sélectionner le compte à rebours dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Secondes.

- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour confirmer.
- Pour utiliser l'heure de compte à rebours, appuyer sur « D » pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyer à nouveau sur « D » pour mettre le compte à rebours sur pause.

Réglage de l'Alarme

- L'alarme sonne à l'heure actuel chaque jour pendant 60 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.
- L'alarme et la sonnerie : En mode alarme, appuyer sur « A » pour sélectionner : Sonnerie/Alarme1/Alarme2/Alarme3/Alarme4/Alarme5.
- Au mode de sonnerie, appuyer sur « D » pour activer ou désactiver la sonnerie.
- Au mode de l'alarme1 – l'alarme5, appuyer sur « D » pour activer ou désactiver l'alarme.
- Réglage de l'alarme : En mode de l'alarme, appuyer sur « A » pour allumer l'heure. Le voyant de l'alarme paraîtra (l'icône clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse. Appuyer sur « C » pour réduire le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » pour augmenter les minutes. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse. Appuyer sur « C » pour réduire le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.

- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

Deux Fuseaux Horaires

- En mode deux fuseaux horaires, appuyer sur « A » lorsque l'heure commence à clignoter (le clignotant indique l'entrée en mode réglage).
- Appuyer sur « D » pour augmenter l'heure. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse. Appuyer sur « C » pour réduire le chiffre. Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse.
- Appuyer sur « B » pour sélectionner les minutes.
- Appuyer sur « D » ou « D » pour changer les minutes (appuyer une fois augmentera par 30 minutes).
- Quand tous les paramètres sont complets, appuyer sur « A » pour continuer.

HFT-2698

**Lumière de
Rétroéclairage EL**



**Mois/Jour/Jour
de la Semaine**

Mode (Fonction)

L'Heure de l'Alarme

Rétroéclairage EL

- Quel que soit le mode appuyer sur « S4 » pour illuminer l'affichage pendant 3 secondes.

Le Mode Normal de l'Heure

- Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S3 » trois (3) fois. Les chiffres de secondes commence à clignoter, ce qui indique l'entrée en mode réglage. Appuyer sur « S1 » pour remettre les secondes à Zéro. Appuyer sur « S2 » pour sélectionner le mode de réglage. Appuyer sur « S1 » pour avancer par la séquence de réglage comme suit : Minutes/Heure/Date/Mois/le Jour de la Semaine.
- Appuyer sur « S3 » pour revenir au mode normal de l'heure.

L'Alarme et le Bip Horaire

- L'Alarme : Au mode normal de l'heure, appuyer et maintenir sur « S2 » (l'affichage montera l'alarme au mode heures et minutes).
- Appuyer sur « S1 » pour activer ou désactiver le bip de l'alarme.
- Appuyer sur « S2 » pour revenir au temps normal.
- Le Bip Horaire : Au mode normal de l'heure, appuyer et maintenir « S2 » (l'affichage montera l'alarme au mode heures et minutes).
- Appuyer sur « S3 » pour activer le bip horaire (indique par l'affichage de jour).
- Appuyer sur « S3 » pour désactiver le bip horaire (l'icône n'est plus présente).

Réglage de Temps de l'Alarme

- Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S3 » deux (2) fois. Le chiffre de l'heure de l'alarme commence à clignoter, ce qui indique l'entrée en mode réglage. Appuyer sur « S1 » pour avancer. Appuyer sur « S2 » et le chiffre de minute commencent à clignoter. Appuyer sur « S1 » pour avancer. Appuyer sur « S3 » pour revenir au mode normal de l'heure.
- Tester l'Alarme: Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S1 » et « S2 » au même temps.
- Arrêter l'Alarme: Appuyer sur « S2 » pour arrêter l'alarme.

Mode Chronomètre

- Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S3 » une fois pour activer le mode chronomètre.
- Appuyer sur « S1 » pour démarrer/arrêter.
- Appuyer sur « S2 » pour remettre le chronomètre à zéro lorsqu'il ne fonctionne pas.
- Appuyer sur « S3 » pour revenir au mode normal de l'heure.

Fonctionnement d'Écart de Temps

- Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S3 » pour activer en mode chronomètre.
- Appuyer sur « S1 » pour démarrer.
- Appuyer sur « S2 » pour mesurer les refendues ou les tours.
- Appuyer à nouveau sur « S2 » pour redémarrer le compte.

- Appuyer sur « S1 » pour arrêter l'évènement.
- Appuyer sur « S2 » pour remettre le chronomètre à zéro lorsqu'il ne fonctionne pas.
- Appuyer sur « S3 » pour revenir au mode normal de l'heure.

Format de 12/24 Heures

• Au mode normal de l'heure, appuyer sur « S3 » trois (3) fois et le chiffre des secondes commence à clignoter, ce qui indique l'entrée en mode réglage. Puis appuyer sur « S2 » deux (2) fois et le chiffre de l'heure commencent à clignoter. Appuyer sur « S1 » et l'heure avancera dans l'ordre de format suivant :

o A = AM

o P = PM

o H = L'Heure 24

• Appuyer sur « S3 » pour revenir au mode normal de l'heure.

6 digit + QA HFT-2637



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Chronomètre/Avertisseur/Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « C » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure, appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Minutes/Heure/Jour/Mois/Jour de la semaine/Secondes.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option (Lorsque vous réglez l'heure, le « H » représente le format 24 h, et le « A » ou le « P » représente le format 12 h).
4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « B » pour confirmer.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Heure, appuyez sur « C » pour sélectionner « Heure » ou « Minutes ».
2. Appuyez sur « D » pour ajuster et « B » pour confirmer.
3. En mode Heure, maintenez le « C » enfoncé et appuyez sur « D » pour passer d'un réglage à l'autre : Avertisseur et Activation/Désactivation du signal sonore.

4. Lorsque l'avertisseur sonne, appuyez sur « C » pour l'arrêter et « D » pour obtenir un rappel. L'avertisseur sonnera de nouveau dans cinq minutes.


Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour faire fonctionner le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur « B » pour passer au mode Heure.
3. Puis appuyez sur « D » en mode Chronomètre pour arrêter le compte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

Réglage de l'heure analogique

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clique, puis tournez-la pour régler les aiguilles des heures et des minutes à l'heure désirée.
2. Repoussez la couronne en position normale.

10 Digit HFT-1609



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Avertisseur/Chronomètre/Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Jour/Mois/Jour de la semaine/Secondes.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option.
4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « B » pour confirmer.

Réglage 12 h/24 h

1. En mode Heure, appuyez sur « D » pour choisir entre les formats 12 h ou 24 h.
2. « PM » apparaîtra pour indiquer le mode « 12 h », et « 24H » pour indiquer le mode « 24 h ».

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour passer d'un réglage

à l'autre : Avertisseur/Activation/Désactivation du signal sonore.

2. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner « Heure » ou « Minutes » et « D » pour avancer et voir les options.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.

2. Pour faire fonctionner le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur « B » pour passer au mode Heure.

3. En mode Chronomètre, lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur « C » pour accéder au temps intermédiaire, et appuyez sur « C » de nouveau pour quitter le temps intermédiaire. Puis appuyez encore une fois sur « C » pour afficher tous les temps enregistrés.

4. Ensuite, appuyez sur « D » pour quitter le temps intermédiaire et arrêter le compte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

12 Digit QA HFT-2636



Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Chronomètre/Avertisseur/Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Mois/Date/Jour de la semaine.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option.
4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « B » pour confirmer.

Réglage 12 h/24 h

1. En mode heure, appuyez sur « D » pour choisir entre les formats 12 h ou 24 h.
2. « PM » apparaîtra pour indiquer le mode « 12 h », et « 24H » pour indiquer le mode « 24 h ».

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour passer d'un réglage

à l'autre : Avertisseur/Activation/Désactivation du signal sonore.

2. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner « Heure » ou « Minutes » et « D » pour avancer et voir les options. Appuyez sur « B » pour confirmer.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.

053 -BJ3475

LUMIÈRE A



D **DÉMARRAGE / ARRÊT**

MODE B

C **RÉINITIALISATION**

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Chronomètre/Avertisseur/Heure double.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « C » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Mois/Date/Jour de la semaine/Secondes.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option.
4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « B » pour confirmer et quitter le mode réglage.

Réglage 12 h/24 h

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, l'heure étant sélectionnée, appuyez sur « D » pour choisir entre les formats 12 h ou 24 h.
2. « A » et « P » signifient AM et PM dans le format 12 h, et « H » indique le format 24 h.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour passer d'un réglage à l'autre : Avertisseur/Activation/Désactivation du signal sonore.
2. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » jusqu'à ce que l'heure clignote, et appuyez sur « D » pour avancer (Maintenez le « D » enfoncé pour que l'heure avance plus rapidement).
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes et « D » pour avancer.
4. Appuyez sur « B » pour confirmer et quitter le mode réglage.

5. L'avertisseur sonne pendant 20 secondes. Appuyez sur « B » pour activer/désactiver le rappel. Appuyez sur « C » ou « D » pour arrêter l'avertisseur. Lorsque l'avertisseur est en mode rappel, il sonnera de nouveau dans cinq minutes.

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour faire fonctionner le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur « B » pour passer au mode Heure.
3. En mode Chronomètre, lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur « C » pour accéder au temps intermédiaire, et appuyez sur « C » de nouveau pour quitter le temps intermédiaire.
4. Ensuite, appuyez sur « D » pour quitter le temps intermédiaire et arrêter le compte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

12580-YP(MD09203)-A4-E

RÉINITIALISATION

A



**D DÉMARRAGE /
ARRÊT**

MODE

B

C LUMIÈRE

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Avertisseur/Chronomètre/Heure double.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « C » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « A » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les secondes clignotent, puis appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « B » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Année/Mois/Date.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option.
4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « A » pour confirmer et quitter le mode réglage.

Réglage 12 h/24 h

1. En mode heure, appuyez sur « A » pour choisir entre les formats 12 h ou 24 h.
2. « PM » apparaîtra pour indiquer le mode « 12 h », et « 24H » pour indiquer le mode « 24 h ».

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour passer d'un réglage à l'autre : Avertisseur/Activation/Désactivation du signal sonore.

2. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » jusqu'à ce que l'heure clignote, et appuyez sur « D » pour avancer (Maintenez le « D » enfoncé pour que l'heure avance plus rapidement).
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et « D » pour avancer.
4. Appuyez sur « A » pour confirmer et quitter le mode réglage (L'avertisseur sonne pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter).

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis sur « A » pour le réinitialiser.
2. Pour faire fonctionner le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur « B » pour passer au mode Heure.
3. En mode Chronomètre, lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur « A » pour accéder au temps intermédiaire, et appuyez sur « A » de nouveau pour quitter le temps intermédiaire.
4. Ensuite, appuyez sur « D » pour quitter le temps intermédiaire et arrêter le compte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.

Heure double

1. En mode Heure double, appuyez sur « A » jusqu'à ce que les heures clignent, puis appuyez sur « D » pour avancer.
2. Appuyez sur « B » pour passer aux minutes, et appuyez sur « D » pour avancer.
3. Appuyez sur « A » pour confirmer et quitter le mode réglage.

LUMIÈRE A

D DÉMARRAGE /
ARRÊT

MODE B

C RÉINITIALISATION

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Chronomètre/Avertisseur/Réglage de l'heure et de la date.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Réglage de l'heure et de la date, appuyez sur « D » pour remettre les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Heure/Minutes/Mois/Date/Jour de la semaine (Lorsque vous réglez l'heure, le « H » représente le format 24 h, et le « A » et le « P » représentent le format 12 h).
3. Appuyez sur « D » pour avancer et voir chaque option.

4. Lorsque tous les réglages sont effectués, appuyez sur « B » pour confirmer.

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour passer d'un réglage à l'autre : Avertisseur/Activation/Désactivation du signal sonore.
2. En mode Avertisseur, appuyez sur « C » pour sélectionner « Heure » ou « Minutes » et « D » pour avancer et voir les options. Appuyez sur « B » pour confirmer.
3. Lorsque l'avertisseur sonne, appuyez sur « C » ou « D » pour l'arrêter, et ensuite sur « B » pour activer ou désactiver la fonction de rappel (Lorsque le rappel est activé, l'avertisseur sonnera dans cinq minutes et s'arrêtera après 20 secondes).

Chronomètre

1. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis appuyez sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour accéder au temps intermédiaire, appuyez sur « C » lorsque le chronomètre est en marche, puis appuyez sur « D » pour quitter le temps intermédiaire et arrêter le compte.
3. Appuyez sur « C » pour afficher tous les temps enregistrés, puis appuyez de nouveau sur « C » pour réinitialiser le chronomètre.
4. Pour faire fonctionner le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur « B » lorsqu'il est en marche.

LUMIÈRE A



**D DÉMARRAGE /
ARRÊT**

MODE B

C RÉINITIALISATION

Passage d'un mode à un autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à un autre dans l'ordre suivant : Heure/Avertisseur/Chronomètre/Minuterie/Heure double.

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer le cadran pendant trois secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode Heure, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé pour passer au mode Réglage de l'heure et de la date. Les secondes clignoteront.
2. Appuyez sur « A » pour remettre les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » et « D » pour sélectionner les réglages dans l'ordre suivant : Secondes/Minutes/Heure/Date/Mois/Année.
4. Appuyez sur « A » pour passer d'une option à l'autre.
5. Lorsque tous les réglages ont été effectués, appuyez sur « C » pour confirmer et revenir au mode Heure.

Réglage du format 12 h/24 h

1. En mode heure, appuyez sur « D » pour passer du mode 12 h au mode 24 h (les lettres « PM » du côté gauche du cadran indiquent le mode 12 h et disparaissent lorsque le mode est réglé au format 24 h).

Réglage de l'avertisseur

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » pour sélectionner l'avertisseur à régler (AL1 – AL5).
2. Après avoir choisi l'avertisseur, appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote.
3. Appuyez sur « A » pour avancer, puis appuyez sur « B » et « D » pour sélectionner les minutes. Appuyez sur « A » pour avancer.
4. Appuyez sur « C » pour enregistrer le réglage de l'avertisseur.

Utilisation de l'avertisseur et du signal sonore

1. En mode Avertisseur, appuyez sur « D » pour activer/désactiver l'avertisseur. Lorsque l'avertisseur est activé, la fonction de rappel est également activée (Vous pouvez déclencher un rappel chaque cinq minutes, et jusqu'à sept fois de suite).
2. En mode Avertisseur, appuyez sur « A » pour avoir accès au signal sonore une fois par heure. Appuyez sur « D » pour sélectionner Activer/Désactiver.
3. « ■ » indique que l'avertisseur est activé. « SIG ■ » indique que le signal sonore est activé. « SNZ » indique que le rappel est activé.

Chronomètre

1. Le chronomètre peut compter jusqu'à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes.
2. En mode Chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis sur « C » pour le réinitialiser.
3. Pour accéder au temps intermédiaire, démarrez le chronomètre en appuyant sur « D », puis « C ». Pour quitter le temps intermédiaire lorsque le chronomètre est en marche, appuyez de nouveau sur « C ».
4. Appuyez sur « D » pour arrêter et sur « C » pour remettre à zéro.

Minuterie compte à rebours

1. La minuterie peut compter à rebours pendant une durée de 24 heures.
2. Lorsque le compte à rebours atteint « 0 », un avertisseur sonnera.
3. En mode Minuterie compte à rebours, appuyez sur « C » jusqu'à ce que les heures clignotent. Appuyez sur « A » pour avancer.
4. Appuyez sur « B » et « D » pour passer aux minutes. Appuyez sur « A » pour avancer et « C » pour enregistrer le réglage de la minuterie.
5. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le compte. Appuyez sur « C » pour réinitialiser.

Heure double

1. En mode Heure, appuyez sur « B » pour passer au mode Heure double.

2. Appuyez sur « C » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'heure clignote, et appuyez sur « A » pour avancer.
3. Appuyez sur « B » et « D » pour passer aux minutes, et appuyez sur « A » pour avancer.
4. Appuyez sur « C » pour quitter le mode de réglage de l'heure double.

Note : Si vous n'enregistrez pas les changements effectués au réglage, ils s'enregistreront automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant deux minutes.

BJ3719

LUMIÈRE A

D **DÉMARRAGE/ARRÊT**

MODE B

C **RÉINITIALISATION**



Fonctions

- Réveil quotidien/sonnerie toutes les heures, avec réveil différé
- Options format heure 12/24 h
- Chronomètre 1/100 seconde avec fonction temps intermédiaire
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

• Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : heure/chronographe/alarme/minuterie/réglage de l'heure

Rétroéclairage EL

• Appuyez sur « A » pour éclairer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode réglage de l'heure. Les secondes clignoteront alors. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « A » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les réglages de l'heure dans l'ordre suivant : heures/minutes/mois/date/jour de la semaine/secondes.
4. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection.
5. Lorsque que vous réglez l'heure, « H » sera affiché pour indiquer que l'heure sera réglée sur un format de 24 heures ou « A »/« P » sera affiché pour indiquer que l'heure sera réglée sur un format de 12 heures.
6. Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur « C » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode alarme.

2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les heures, puis sur « D » pour les régler. Faites de même pour régler les minutes.
3. Appuyez sur « C » pour confirmer le réglage de l'alarme, puis sur « B » pour retourner au mode heure normale.

Comment utiliser l'alarme et la sonnerie

1. En mode alarme, appuyez sur « D » pour allumer ou éteindre (ON/OFF) l'alarme  et/ou la sonnerie . Lorsque l'alarme est réglée sur ON, la fonction réveil différé est également activée. (Vous pouvez reporter le réveil de 5 minutes à chaque fois et l'alarme s'arrêtera de sonner après 20 secondes.)

Chronomètre

1. En mode chronomètre, appuyez sur « D » pour le démarrer/l'arrêter, puis sur « C » pour le réinitialiser.
2. Pour consulter l'heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».
3. Pour passer au temps intermédiaire en mode chronomètre, démarrez le chronomètre en appuyant sur « D », puis appuyez sur « C » pendant qu'il fonctionne pour fractionner le compte à rebours.
4. Pour sortir du temps intermédiaire et arrêtez le compte à rebours, appuyez sur « D ».
5. Appuyez sur « C » pour réinitialiser à zéro.

HFT-2680

LUMIÈRE A



D **DÉMARRAGE/ARRÊT**

MODE B

C **RÉINITIALISATION**

Fonctions

- Réveil quotidien/sonnerie toutes les heures, avec réveil différé
- Options format heure 12/24 h
- Chronomètre avec fonction temps intermédiaire
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : chronographe/réglage de l'alarme/réglage de l'heure.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « A » pour éclairer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode réglage de l'heure. Les secondes clignoteront alors. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».

2. Appuyez sur « C » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : minutes/heures/date/mois/jour de la semaine.
3. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection.
4. Lorsque que vous réglez l'heure, « H » sera affiché pour indiquer que l'heure sera réglée sur un format de 24 heures ou « A »/« P » sera affiché pour indiquer que l'heure sera réglée sur un format de 12 heures.
5. Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur « B » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » deux fois pour passer au mode réglage de l'alarme. Les heures clignoteront alors.
2. Appuyez sur « D » pour ajuster le réglage. Appuyez à nouveau sur « B » puis sur « D » pour régler les minutes.
3. Appuyez sur « B » pour confirmer le réglage de l'alarme et retourner au mode heure normale.

Comment utiliser l'alarme et la sonnerie

1. En mode heure normale, appuyez sur « C » et maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur « D » pour allumer ou éteindre (ON/OFF) l'alarme . (Le symbole de la cloche apparaît pour montrer que l'alarme est activée et disparaît pour montrer que l'alarme est éteinte.)
2. En mode heure normale, appuyez sur « C » et maintenez la touche

enfoncée, puis sur « B » pour allumer ou éteindre la sonnerie toutes les heures. (Lorsque tous les jours de la semaine sont affichés, cela montre que la sonnerie est activée.)

3. Pour tester l'alarme, appuyez sur « D » et « C » en même temps en mode heure normale.

4. Appuyez sur « C » pour arrêter l'alarme.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » une fois pour passer au mode chronomètre.

2. Appuyez sur « B » pour démarrer/arrêter le chronomètre. Appuyez sur « C » pour le réinitialiser à zéro.

3. Pour consulter l'heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».

4. Pour passer au temps intermédiaire en mode chronomètre, démarrez le chronomètre en appuyant sur « D », puis appuyez sur « C » pendant qu'il fonctionne pour fractionner le compte à rebours.

5. Pour sortir du temps intermédiaire et arrêter le compte à rebours, appuyez sur « D ».

6. Appuyez sur « C » pour retourner à zéro.

MD14315

RÉINITIALISATION

A

D

DÉMARRAGE/ARRÊT

MODE

B

C

LUMIÈRE



Fonctions

- Alarme/sonnerie toutes les heures
- Double fuseau horaire
- Date
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : Heure/Alarme/Chronomètre/Double fuseau horaire.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « C » ou « E » pour éclairer l'écran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode heure normale, appuyez sur « A » pour passer du format 24 h au format 12 h et vice versa.

2. En mode heure normale, appuyez sur « D » et maintenez la touche enfoncée pour afficher la date (année/mois/date)
3. Pour régler l'heure, appuyez sur « A » et maintenez la touche enfoncée en mode heure normale. Les secondes clignoteront alors. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
4. Appuyez sur « B » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : heures/minutes/année/mois/date.
5. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection.
6. Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur « A » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode réglage de l'alarme. Appuyez sur « A » pour entrer dans le mode réglage. L'heure clignotera alors.
2. Appuyez sur « D » pour ajuster le réglage. (Appuyez sur « D » et maintenez la touche enfoncée pour avancer plus vite.)
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour les régler. (Appuyez sur « D » et maintenez la touche enfoncée pour avancer plus vite.)
4. Appuyez sur « A » pour confirmer le réglage de l'alarme et retourner au mode heure normale.

Comment utiliser l'alarme et la sonnerie

1. En mode alarme, appuyez sur « D » et maintenez la touche enfoncée pour régler l'alarme  et/ou la sonnerie  sur marche/arrêt (ON/OFF) comme désiré.
2. L'alarme sonnera pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre. Appuyez sur « A » pour le réinitialiser à zéro.
3. Pour consulter l'heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».
4. Pour utiliser le temps intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur « A ».
5. Pour effacer le temps intermédiaire et continuer le compte à rebours, appuyez sur « A ».
6. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour le réinitialiser à zéro.

Double fuseau horaire

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode double fuseau horaire, puis sur « A » pour entrer dans le mode de réglage. L'heure clignotera alors.

2. Appuyez sur « D » pour régler les heures.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les régler.
4. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

08380-YP(MD08149)-A4-E

RÉINITIALISATION A

MODE B



D **DÉMARRAGE/
ARRÊT**

C **LUMIÈRE**

Fonctions

- Alarme/sonnerie toutes les heures
- Double fuseau horaire
- Date
- Chronomètre
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : heure/alarme/chronomètre/double fuseau horaire.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « C » pour illuminer le cadran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode heure normale, appuyez sur « A » pour passer du format de 12 h au format de 14 h et vice-versa.
2. En mode heure normale, appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour afficher la date (année/mois/jour).
3. Pour régler l'heure, appuyez et maintenez le bouton « A » enfoncé en mode heure normale, les secondes clignoteront. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
4. Appuyez sur « B » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : heure/minute/année/mois/jour.
5. Appuyez sur « D » pour faire avancer chaque sélection.
6. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur « A » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur « A » pour entrer en mode de réglage et les heures clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour modifier le réglage. (Appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour avancer plus rapidement.)
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis sur « D » pour les régler. (Appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour avancer plus rapidement.)

4. Appuyez sur « A » pour confirmer le réglage de l'alarme et retourner au mode heure normale.

Utilisation de l'alarme et de la sonnerie

1. En mode alarme, appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour choisir le réglage désiré ON/OFF (arrêt/marche) de l'alarme  et/ou de la sonnerie .
2. L'alarme sonnera pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer/arrêter le chronomètre. Appuyez sur « A » pour réinitialiser à zéro.
3. Pour voir l'heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».
4. Pour compter le temps intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur « A ».
5. Pour effacer le temps intermédiaire et continuer le compte, appuyez sur « A ».
6. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour retourner à zéro.

Double fuseau horaire

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode double fuseau horaire, puis appuyez sur « A » pour entrer en mode de réglage. Les heures clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour régler les heures.
3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les régler.
4. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

09458-YP(MD09206)-A4A4-E

RÉINITIALISATION A

D **DÉMARRAGE/
ARRÊT**

MODE B



C **LUMIÈRE**

Fonctions

- Alarme/sonnerie toutes les heures
- Double fuseau horaire
- Date
- Chronomètre
- Minuterie
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre

suivant : heure/chronomètre/données de tour/minuterie/double fuseau horaire.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « C » pour illuminer le cadran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode heure normale, appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour afficher la date (année/mois/jour)
2. Pour régler l'heure, appuyez et maintenez le bouton « A » enfoncé en mode heure normale, les secondes clignoteront. Appuyez sur « C » ou « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
3. Appuyez sur « B » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : heure/minute/année/mois/jour/format de 12/24 h.
4. Appuyez sur « D » pour augmenter chaque sélection, ou sur « C » pour les diminuer. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour le faire de manière plus rapide.
5. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur « A » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur « A » pour entrer en mode de réglage et les heures clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour augmenter le réglage et sur « C » pour le

diminuer. (Appuyez et maintenez l'un ou l'autre des boutons enfoncé pour régler de manière plus rapide.)

3. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes, puis « D » ou « C » pour les régler. (Appuyez et maintenez le bouton « D » ou « C » enfoncé pour régler de manière plus rapide.)

4. Appuyez sur « A » pour confirmer le réglage de l'alarme et retourner en mode heure normale.

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour configurer les cinq alarmes séparées.

Utilisation de l'alarme et de la sonnerie

1. En mode alarme, appuyez et maintenez le bouton « A » enfoncé pour choisir le réglage désiré ON/OFF (arrêt/marche) de l'alarme  et/ou de la sonnerie .

2. L'alarme sonnera pendant 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.

2. Appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur « A » pour l'arrêter et appuyez à nouveau sur « A » pour réinitialiser à zéro.

3. Pour compter le temps intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez à nouveau sur « D »

- ». Le nouveau tour s'affichera pendant 2 secondes avant de revenir à l'affichage du chronomètre principal.
- 4. Pour arrêter le temps intermédiaire, appuyez sur « A ».
- 5. En mode données de tour, appuyez sur « D » ou « C » pour consulter l'enregistrement de jusqu'à 150 tours.
- 6. Pour consulter les tours intermédiaires, appuyez sur « A » en mode données de tour, puis sur « D » ou « C » pour avancer ou reculer afin de consulter les enregistrements.
- 7. Appuyez sur « A » pour retourner au chronomètre depuis l'affichage du tour intermédiaire.
- 8. Appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « A » pour retourner à zéro.

Minuteur

- 1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode minuteur, puis appuyez sur « A » pour entrer en mode de réglage. Les heures clignoteront.
- 2. Appuyez sur « D » pour augmenter le réglage ou sur « C » pour le diminuer. (Maintenez l'un ou l'autre des boutons enfoncé pour régler de manière plus rapide.)
- 3. Appuyez sur « B » pour passer au réglage des minutes, puis appuyez sur « D » ou « C » pour les régler.
- 4. Répétez les étapes 3 à 4 pour régler les secondes. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.
- 5. Appuyez sur « D » pour démarrer le minuteur et sur « A » pour le mettre sur pause.

Double fuseau horaire

6. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode double fuseau horaire, puis appuyez sur « A » pour entrer en mode de réglage. Les heures clignoteront.
7. Appuyez sur « D » ou « C » pour régler les heures.
8. Appuyez sur « B » pour sélectionner les minutes et sur « D » ou « C » pour les régler.
9. Appuyez sur « A » pour sortir du mode de réglage.

BJ3461



Fonctions

- Sonnerie toutes les heures/alarme avec réveil différé (snooze)
- Date
- Chronomètre
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : heure/chronomètre/alarme/réglage de l'heure.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « A » pour illuminer le cadran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode de réglage de l'heure, appuyez et maintenez le bouton « D » enfoncé pour régler l'heure, les secondes clignoteront. Appuyez à nouveau sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : heure/minute/année/mois/jour/format de 12/24 h.
3. Lorsque vous réglez les heures, le « H » affiché indique que les heures seront réglées et affichées selon un format de 24 h, « A » ou « P » indique un format de 12h.
4. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur « A » pour confirmer et retourner en mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode alarme, appuyez sur « C » pour entrer en mode de réglage et les heures clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour régler les heures.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour régler les minutes. Appuyez sur « C » pour confirmer les réglages, puis sur « B » pour retourner au mode heure normale.

Utilisation de l'alarme et de la sonnerie

1. En mode alarme, appuyez sur « D » pour choisir le réglage désiré ON/OFF (arrêt/marche) de l'alarme  et/ou de la sonnerie .
2. L'alarme sonnera pendant 60 secondes, appuyez sur le bouton « C » ou « D » pour l'arrêter ou appuyez sur « B » pour le réveil différé.
3. Une fois que vous avez appuyé sur réveil différé, l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes. L'alarme sonnera pendant 20 secondes avant de s'arrêter automatiquement.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur « D » pour l'arrêter et appuyez à nouveau sur « C » pour le réinitialiser à zéro.
3. Pour compter le temps intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez à nouveau sur « C ». « SP » apparaîtra sur le cadran.
4. Pour arrêter/quitter le temps intermédiaire, appuyez sur « D ».
5. Appuyez sur « C » pour réinitialiser le chronomètre à zéro.
6. Pour retourner au mode heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».

HFT-1686

LUMIÈRE

A

MODE

B



D

C

**RÉINITIALISATION ;
AFFICHAGE DE
L'ALARME**

**DÉMARRAGE/ARRÊT ;
AFFICHAGE DE LA DATE**

Fonctions

- Sonnerie toutes les heures/alarme avec réveil différé (snooze)
- Date
- Chronomètre
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : heure/chronomètre/alarme/réglage de l'heure.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « A » pour illuminer le cadran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode réglage de l'heure, les secondes clignoteront. Appuyez à nouveau sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».

2. Appuyez sur « C » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : minute/heure/date/mois/jour de la semaine.
3. Appuyez sur « D » pour avancer et régler chaque élément.
4. Lorsque vous réglez les heures, le « H » affiché indique que les heures seront réglées et affichées selon un format de 24 h, « A » ou « P » indique un format de 12 h.
5. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur « B » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez deux fois sur « B » pour passer au mode de réglage de l'alarme, les heures clignoteront.
2. Appuyez sur « D » pour régler les heures.
3. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les régler.
4. Appuyez sur « B » pour retourner au mode heure normale.
5. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur « C » pour l'arrêter.
6. Pour tester la sonnerie de l'alarme, appuyez en même temps sur « C » et « D ».

Utilisation de l'alarme et de la sonnerie

1. En mode heure normale, appuyez et maintenez le bouton « C » enfoncé pour afficher l'alarme.
2. Appuyez sur « D » pour allumer/éteindre (ON/OFF) l'alarme .
- Appuyez sur « C » pour quitter l'affichage de l'alarme.

3. Appuyez sur « B » pour choisir le réglage désiré ON/OFF (arrêt/marche) de la sonnerie  . (Le jour de la semaine sera affiché lorsque la sonnerie est allumée.)
4. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage marche/arrêt de l'alarme/sonnerie.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur « D » pour l'arrêter et appuyez à nouveau sur « C » pour le réinitialiser à zéro.
3. Pour compter le temps de tour intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur « C ».
4. Appuyez à nouveau sur « C » pour démarrer un nouveau compte de tour.
5. Pour arrêter le temps intermédiaire, appuyez sur « D » puis sur « C » pour réinitialiser le chronomètre à zéro.
6. Remarque : pour retourner en mode heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».

**Fonctions**

- Sonnerie toutes les heures/alarme avec réveil différé (snooze)
- Date
- Chronomètre
- Rétroéclairage EL

Passage d'un mode à l'autre

- Appuyez sur « B » pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : heure/chronomètre/alarme/réglage de l'heure.

Rétroéclairage EL

- Appuyez sur « A » pour illuminer le cadran pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure et de la date

1. En mode de réglage de l'heure, les secondes clignoteront. Appuyez sur « D » pour réinitialiser les secondes à « 00 ».
2. Appuyez sur « C » pour passer aux réglages d'heure restants dans l'ordre suivant : heure/minute/mois/date/jour de la semaine.

3. Appuyez sur « D » pour avancer et régler chaque élément.
4. Lorsque vous réglez les heures, le « H » affiché indique que les heures seront réglées et affichées selon un format de 24 h, « A » ou « P » indique un format de 12 h.
5. Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur « B » pour confirmer et retourner au mode heure normale.

Réglage de l'alarme

1. En mode alarme, appuyez sur « C » et les heures clignoteront. Appuyez sur « D » pour régler les heures.
2. Appuyez sur « C » pour sélectionner les minutes et sur « D » pour les régler.
3. Appuyez sur « B » pour retourner au mode heure normale.
4. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur « C » ou « D » pour l'arrêter et sur « B » pour le réveil différé.
5. Lorsque le réveil différé est allumé, l'alarme sonnera à nouveau dans 5 minutes. La sonnerie de l'alarme dure 20 secondes avant de s'arrêter automatiquement.

Utilisation de l'alarme et de la sonnerie

1. En mode heure normale, appuyez sur « D » pour allumer/éteindre (ON/OFF) l'alarme  et la sonnerie . Appuyez sur « B » pour sortir.
2. Appuyez sur « C » pour sortir du mode de réglage marche/arrêt de l'alarme/sonnerie.

Chronomètre

1. En mode heure normale, appuyez sur « B » pour passer au mode chronomètre.
2. Appuyez sur « D » pour démarrer le chronomètre. Appuyez sur « D » pour l'arrêter et appuyez à nouveau sur « C » pour le réinitialiser à zéro.
3. Pour compter le temps de tour intermédiaire en mode chronomètre pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur « C ».
4. Appuyez à nouveau sur « C » pour quitter le chronométrage de tour intermédiaire, puis appuyez sur « D » pour arrêter le chronomètre et sur « C » pour le réinitialiser à zéro.
5. Remarque : pour retourner au mode heure normale pendant que le chronomètre fonctionne à l'arrière-plan, appuyez sur « B ».

Fecha del Reloj



Cambio de Fecha

1. Tira de la corona hasta la posición 2.
2. Gira la corona en uno u otro sentido y establece la fecha del día anterior. La dirección en la que se mueve la fecha varía según el modelo del reloj.

Ajustar la Hora

1. Tira de la corona hasta la posición 3.
2. Gira la corona en uno u otro sentido para que el tiempo avance y continúe hasta que el día cambie al día actual.
3. Establece el horario correcto.
4. Vuelve la corona a la posición 1.

VJ53A Reloj con Día/Fecha



Ajuste de Fecha

1. Tire de la corona a la posición 2.
2. Gírela en contra de las manecillas del reloj y ajuste la fecha en el día anterior al deseado.

Ajuste del Día


Con la corona todavía en la posición 2, gírela en el sentido de las manecillas y fije en el día anterior.

Ajuste de la Hora

1. Tire de la corona a la posición 3.
2. Gírela en contra de las manecillas para adelantar la hora y continúe hasta que cambie al día y fecha deseados.
3. Fije la hora correcta.
4. Presione la corona a la posición 1.

HFT-1658 DIGITAL

**Luz de Fondo
EL**



**Iniciar/Detener
Temporizador**

Modo

**Reiniciar
Temporizador**

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para avanzar a través de los diferentes modos: Modo Alarma, modo Temporizador, modo de Ajuste de Hora, modo de Hora Normal

Formato de 12/24 horas

- En el modo de Hora Normal, presiona "D" para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas.

Ajustar la Hora

1. En el modo de Hora Normal, presiona "B" 3 veces para seleccionar los segundos (los segundos parpadearán). Presiona "D" para reiniciar a "00".
2. Presiona "C" para seleccionar la hora, luego presiona "D" para hacer que la hora avance.
3. Presiona "C" para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para hacer que los minutos avancen.

4. Presiona "C" para seleccionar el mes, luego presiona "D" para cambiar de mes.
5. Presiona "C" para seleccionar la fecha, luego presiona "D" para cambiar la fecha.
6. Presiona "C" para seleccionar el día de la semana, luego presiona "C" para avanzar.
7. Presiona "B" para salir del modo Ajuste de Hora.

Programar la Alarma


1. Presiona "B" una vez para ir al modo Alarma.
2. Presiona "D" para activar o desactivar la Alarma.
3. Presiona "C" para seleccionar hora, luego presiona "D" para avanzar la hora.
4. Presiona "C" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para avanzar los minutos.
5. Presiona "B" para salir del modo Ajuste de Alarma.

Temporizador

1. Presiona "B" dos veces para ingresar el modo Temporizador.
2. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
3. Con el modo de Temporizador corriendo, presiona "C" para ingresar al Tiempo Fraccionado. Presiona "C" para salir del Tiempo Fraccionado y volver al modo de Temporizador normal.
4. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.

HFT-183 Análoga Digital

Luz de Fondo EL A **Calendario** D



Formatos 12/24 horas

- En el modo Hora, presiona "B" para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas.

Luz de Fondo EL

- Presiona "C" para activar la iluminación por 3 segundos

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

1. En el modo Hora, mantén presionado "C", y a la vez presiona "D" para Encender/Apagar Alarma.
2. Para probar el tono de la Alarma, presiona "C" y luego mantén presionado "D". La Alarma sonará.
3. Presiona "C" para desactivar el sonido de la Alarma.
4. Para activar/desactivar la Alerta, presiona "C" y mantén presionado, y también presiona "B".
5. Suelta "C" para regresar al modo Hora Normal.

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "B" tres veces, días y segundos parpadearán.
2. Presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
3. Presiona "C" una vez para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para que los minutos avancen.
4. Presiona "C" dos veces para seleccionar la hora, luego presiona "D" para que la hora avance.
5. Presiona "C" tres veces para seleccionar mes o fecha, luego presiona "D" para avanzar.
6. Presiona "C" cuatro veces para seleccionar mes o fecha, luego presiona "D" para avanzar.
7. Presiona "C" cinco veces para seleccionar día, luego presiona "D" para avanzar.
8. Presiona "C" una vez para salir del modo Ajustar Hora.

Hora 12/24 horas

1. Presiona "B" tres veces, luego presiona "C" para seleccionar AM/PM y el formato 12/24 horas. Presiona "D" para avanzar.
2. Presiona "B" para salir del modo de Ajuste 12/24 horas.

Programar la Alarma

1. En el modo Hora, presiona "B" dos veces para seleccionar día y hora, luego presiona "D" para avanzar.
2. Presiona "C" para cambiar a ajustes de minuto, luego presiona "D" para que los minutos avancen.

3. Presiona "B" para salir del modo Ajustes de Alarma.

Temporizador

1. En el modo Hora, presiona "B" para ingresar al modo Temporizador.
2. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
3. Para el Tiempo Fraccionado, presiona "C" mientras el Temporizador está contando. Para salir de Tiempo Fraccionado, presiona "C" otra vez.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador, luego "C" para reiniciar.

BJ3361 Digital

Luz de Fondo EL



**Reiniciar
Temporizador**

Modo B

**Iniciar/Detener
Temporizador**

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Tiempo, Temporizador, Alarma, Ajuste de Hora.

Luz de Fondo EL

- Para que la pantalla se ilumine por 3 segundos, presiona "A"

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "B" tres veces, los segundos parpadearán. Presiona "D" para volver a "00".
2. Presiona "C" para seleccionar hora, luego presiona "D" para que la hora avance. Elige el formato de 12 o 24 horas según lo desees alternando entre las secuencias de horario.
3. Presiona "C" para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para avanzar.
4. Presiona "C" para seleccionar el mes, luego presiona "D" para avanzar.
5. Presiona "C" para seleccionar el día de la semana, luego presiona "D" para avanzar.
6. Presiona "B" para salir del modo Ajuste de Hora.

Programar la Alarma

1. En el modo Hora, presiona "B" dos veces, la hora parpadeará y la alarma se habrá activado.
2. Presiona "D" para adelantar la hora.
3. Presiona "C" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos.
4. Presiona "B" para salir del modo Ajuste de Alarma.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

1. En el modo Alarma, activa/desactiva la Alarma presionando "D".
2. Presiona "D" otra vez y la alerta horaria se habrá activado.
3. Presiona "D" otra vez y se activarán la Alarma y la Alerta.

4. Presiona "D" otra vez para desactivar ambas, la Alarma y la Alerta.

Temporizador

1. En el modo Hora, presiona "B" para ingresar al modo Temporizador.
2. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
3. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.

HFT-2344 Digital

Luz d Fondo EL



Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Temporizador de Cuenta Regresiva

Luz de Fondo EL

- Para activar la iluminación de la pantalla por 3 segundos, presiona "A".

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, mantén presionado "C" durante 3 segundos para seleccionar segundos. Presiona "D" para reiniciar los segundos

a "00".

2. Presiona "B" para seleccionar minutos, presiona "D" para adelantar los minutos.
3. Presiona "B" para seleccionar hora, presiona "D" para adelantar la hora.
4. Presiona "B" para seleccionar 12/24 Horas, presiona "D" para cambiar al formato de 12 o 24 horas.
5. Presiona "B" para seleccionar mes, presiona "D" para adelantar el mes.
6. Presiona "B" para seleccionar fecha, presiona "D" para adelantar la fecha.
7. Presiona "B" para seleccionar día, presiona "D" para adelantar el día.
8. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Hora.

Modo de Ajuste de Alarma/Alerta

1. Presiona "D" para alternar entre Activar/Desactivar la Alarma y/o Alerta.
2. Presiona "C" y mantenlo presionado 3 segundos para ingresar al modo ajuste de Alarma, la hora estará parpadeando. Presiona "D" para cambiar la hora.
3. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para cambiar los minutos.
4. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Alarma.

Temporizador

1. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Con el Temporizador corriendo, presiona "C" para ingresar/salir del modo Tiempo Fraccionado.
3. Presiona "D" para detener el Temporizador.
4. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.

Temporizador de Cuenta Regresiva

1. En el modo Temporizador de Cuenta Regresiva, Presiona "C" y mantén presionado por 3 segundos para ingresar al modo Ajuste de Cronómetro.
- Las Horas parpadearán, luego presiona "D" para cambiar las horas.
2. Presiona "B" para seleccionar los minutos, luego presiona "D" para adelantar.
3. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Cronómetro y regresar a la pantalla del Temporizador de Cuenta Regresiva.
4. Presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
5. Con el Temporizador detenido, presiona "C" para reiniciar.

Modo de Hora Dual (Ajustar Huso Horario Secundario, T2)

1. En el modo Hora, presiona "D" para alterar entre la pantalla de hora primaria y hora secundaria (T2).
2. Para ingresar al modo de Ajuste de T2, alterna a T2, luego presiona "C" y mantén presionado por 3 segundos.
3. Los minutos parpadearán, luego presiona "D" para cambiar los

minutos.

4. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora.

5. Presiona "C" para salir del Modo Ajuste de T2.

MD11258T(R) Y121E4 Análoga Digital

**Reiniciar Tempo- A
rizador**



**D Iniciar/Detener
Temporizador**

Modo B

C Luz de Fondo EL

Ajustar Hora Análoga

- Tira de la corona y gírala para ajustar las manillas de hora y minutos.
- Regresa la corona a la posición normal una vez que la hora sea la correcta.

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

Luz de Fondo EL

- Para que la pantalla se ilumine 3 segundos, presiona "C"

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "A" y mantén presionado hasta que los segundos comiencen a parpadear, luego presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiarla. Si mantienes "D" presionado la hora avanzará más rápido.
3. Repite el paso 2 para ajustar Minutos, Mes, Fecha, Día, Formato 12/24 Horas.
4. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- En el modo Alarma, presiona "D" para encender/apagar el sonido de Alarma y Alerta en la siguiente secuencia: Alarma y Alerta APAGADA, Alarma ENCENDIDA, Alerta ENCENDIDA, Alarma y Alerta ENCENDIDA.
- La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos si el sonido está ENCENDIDO. Se silencia apretando cualquier botón.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora. Mantén presionado "D" para adelantar la hora más rápido.
2. Repite el paso 2 para ajustar los minutos
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener la cuenta.
2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/salir del Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para salir del modo Temporizador.

Ajustar Hora Dual

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora avance más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Mantén "D" presionado para adelantar los minutos más rápido.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

MD08181N Digital

**Reiniciar
Temporizador**

A



**D Iniciar/Detener
Temporizador**

Modo B

C Luz de Fondo EL

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

Luz de Fondo EL

- Para hacer que la pantalla se ilumine por 3 segundos, presiona "C"

Alternar Entre Formatos de 12/24 Horas

- Presiona "A" para alternar entre los formatos de 12 o 24 Horas

Ver Calendario

- Presiona "D" y mantenlo presionado para ver Año, Mes, Fecha

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "A" y mantenlo presionado hasta que los segundos parpadeen, luego presiona "D" para reiniciar a "00".
2. Presiona "B" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora avance más rápido.
3. Repite el paso 2 para ajustar las demás funciones en el siguiente orden: Minutos, Año, Mes, Fecha. El día de la semana se seleccionará automáticamente.
4. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- En el modo Alarma, presiona "D" para ENCENDER/APAGAR la Alarma y Alerta en el siguiente orden: Alarma y Alerta APAGADA, Alarma ENCENDIDA, Alerta ENCENDIDA, Alarma y Alerta ENCENDIDA.
- La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos. Se silencia apretando cualquier botón.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén presionado "D" para adelantar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Mantén presionado "D" para adelantar los minutos más rápido.
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/salir del Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para reiniciar.

Ajustar Hora Dual

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para que la hora cambie más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

MD11252 Podómetro Digitales

Reiniciar

Temporizador



Iniciar/Detener

Temporizador

Modo B

Luz de Fondo EL

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Podómetro, Alarma, Temporizador

Luz de Fondo EL

- Para iluminar la pantalla por 3 segundos, presiona "C"

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "A" para seleccionar los ítems que quieres ajustar en el siguiente orden: Meta de Pasos de Podómetro, Peso, 12/24H, Segundos, Hora, Minutos, Año, Mes, Fecha
2. Presiona "D" para hacer el ítem seleccionado avance, presiona "C" para retroceder.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- En el modo Alarma, presiona "C" para seleccionar cualquiera de los 5 ajustes de Alerta.
- Presiona "D" para ENCENDER/APAGAR la Alerta.
- Presiona "C" otra vez para seleccionar cualquiera de los 5 ajustes de Alarma.
- Repite el paso 2.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "A" y mantén presionado hasta que parpadee, luego presiona "D" para adelantar la hora. (Presiona "C"

para retroceder).

2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. (Presiona "C" para retroceder).

3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma luego de programar cualquiera de las 5 Alarmas.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.

2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.

3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/borrar el Tiempo Fraccionado. El Temporizador puede mantener el registro de hasta 50 Tiempos Fraccionados o Vueltas.

4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para reiniciar.

Recuperar Datos del Temporizador de Vuelta Fraccionada

1. En el modo Temporizador, presiona "B" para ver el tiempo de la primera fracción.

2. Presiona "D" o "C" para navegar hacia adelante o hacia atrás por los registros de las Vueltas Fraccionadas guardados.

3. Presiona "A" para regresar al modo de Temporizador normal.

Podómetro

1. En el modo Podómetro, presiona "D" para buscar información en el siguiente orden: Pasos, Distancia, Velocidad, Calorías, Tiempo

de Caminata.

2. Presiona "C" para ver cualquiera de los Registros.
3. Presiona "D" para navegar la información. El registro más reciente será el registro 1.
4. Presiona "C" para ver los Totales.
5. Presiona "D" para navegar la información.
6. Para reiniciar la información, mantén presionado "A" por 2 segundos en la vista de Podómetro, Registro o Total.
7. Cuando el modo podómetro no esté en uso, presiona "B" para cambiar a la pantalla de Hora Normal y ahorrar batería.

Descargo de responsabilidad del Podómetro: Por favor tenga en cuenta que las actividades de alto impacto o de equipos deportivos serán contadas como pasos por el podómetro, a menos que usted salga de la función de podómetro de antemano. Para mayor duración de la pila, salga de la modalidad de podómetro durante las actividades sedentarias cuando usted no desea contar los pasos.

MD12277 Podómetro Digitales

**Reiniciar
Temporizador**

A

**Iniciar/Detener
Temporizador**

D

Modo

B

Luz de Fondo EL

C



Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Podómetro, Alarma, Temporizador

Luz de Fondo EL

- Para iluminar la pantalla por 3 segundos, presiona "C"

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Podómetro, Alarma, Temporizador

Luz de Fondo EL

- Para iluminar la pantalla por 3 segundos, presiona "C"

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, mantén presionado "A" para seleccionar los ítems que quieres ajustar en el siguiente orden: Meta de Pasos

de Podómetro, Peso, 12/24H, Segundos, Hora, Minutos, Año, Mes, Fecha

2. Presiona "D" para hacer el ítem seleccionado avance, presiona "C" para retroceder.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- En el modo Alarma, presiona "C" para seleccionar cualquiera de los 5 ajustes de Alerta.
- Presiona "D" para ENCENDER/APAGAR la Alerta.
- Presiona "C" otra vez para seleccionar cualquiera de los 5 ajustes de Alarma.
- Repite el paso 2.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "A" y mantén presionado hasta que parpadee, luego presiona "D" para adelantar la hora. (Presiona "C" para retroceder).
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. (Presiona "C" para retroceder).
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma luego de programar cualquiera de las 5 Alarmas.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.

2. Presiona "A" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "A" para ingresar/borrar el Tiempo Fraccionado. El Temporizador puede mantener el registro de hasta 50 Tiempos Fraccionados o Vueltas.
4. Presiona "D" para detener el Temporizador y "A" para reiniciar.

Recuperar Datos del Temporizador de Vuelta Fraccionada

1. En el modo Temporizador, presiona "B" para ver el tiempo de la primera fracción.
2. Presiona "D" o "C" para navegar hacia adelante o hacia atrás por los registros de las Vueltas Fraccionadas guardados.
3. Presiona "A" para regresar al modo de Temporizador normal.

Podómetro

1. En el modo Podómetro, presiona "D" para buscar información en el siguiente orden: Pasos, Distancia, Velocidad, Calorías, Tiempo de Caminata.
2. Presiona "C" para ver cualquiera de los Registros.
3. Presiona "D" para navegar la información. El registro más reciente será el registro 1.
4. Presiona "C" para ver los Totales.
5. Presiona "D" para navegar la información.
6. Para reiniciar la información, mantén presionado "A" por 2 segundos en la vista de Podómetro, Registro o Total.
7. Cuando el modo podómetro no esté en uso, presiona "B" para

cambiar a la pantalla de Hora Normal y ahorrar batería.

Descargo de responsabilidad del Podómetro: Por favor tenga en cuenta que las actividades de alto impacto o de equipos deportivos serán contadas como pasos por el podómetro, a menos que usted salga de la función de podómetro de antemano. Para mayor duración de la pila, salga de la modalidad de podómetro durante las actividades sedentarias cuando usted no desea contar los pasos.

MD7133 Digital

**Reiniciar
Temporizador**

A



**Iniciar/Detener
Temporizador**

D

Modo

B

**Luz de Fondo
EL**

C

Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los distintos modos: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual.

Formato 12/24H

- En el modo Hora, presiona "A" para alternar entre los formatos de 12 y 24 horas.

Calendario

- En el modo Hora, presiona "D" y mantén presionado para ver el Año, Mes y Fecha.

Luz de Fondo EL

- Presiona "C" para que la luz de la pantalla se encienda por 3 segundos.

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "A" y mantenlo presionado para seleccionar los segundos (los segundos parpadearán).
2. Presiona "D" para reiniciar los segundos a "00".
3. Presiona "B" para seleccionar la hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Para que la hora avance a mayor velocidad, mantén presionado "D".
4. Repite el paso 3 para terminar de establecer la hora en el siguiente orden: Segundos, Hora, Minutos, Año, Mes, Fecha.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para cambiar la hora. Mantén presionado "D" para cambiar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para cambiar los minutos. Mantén presionado "D" para cambiar los minutos más rápido.
3. Presiona "A" para salir del modo de Ajuste de Alarma.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- En el modo Alarma, presiona "D" para encender/apagar la alarma y la alerta en el siguiente orden: Apagar Alarma/Alerta, Encender Alarma, Encender Alerta, Encender Alarma/Alerta.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar la cuenta de tiempo, presiona "D" otra vez para detener la cuenta de tiempo.
2. Presiona "A" para reiniciar el temporizador.
3. Para utilizar el tiempo fraccionado, presiona "D" para iniciar el Temporizador, luego presiona "A" para ver el Tiempo Fraccionado (El Temporizador continuará corriendo internamente).
4. Presiona "A" para borrar el Tiempo Fraccionado y continuar con el Temporizador.
5. Presiona "D" para detener el Temporizador.

Hora Dual

1. En el modo Hora Dual, presiona "A" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. Mantén "D" presionado para adelantar la hora más rápido.
2. Presiona "B" para seleccionar minutos, luego presiona "D" para adelantar los minutos. Si presionas una vez, el reloj avanzará "30" minutos.
3. Presiona "A" para salir del modo Ajuste de Hora Dual.

ED0368 Digital



Ajustar la Hora

1. Presiona "A" para adelantar la Fecha. Mantén presionado "A" para adelantar la Fecha a mayor velocidad.
2. Presiona "B" para adelantar la Hora. Mantén "B" presionado para adelantar la Hora a mayor velocidad.
3. Presiona "C" para adelantar los Minutos. Mantén "C" presionado para adelantar los Minutos a mayor velocidad.

Luz de Fondo EL

- Presiona "D" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

J8279 Digital

**Luz de Fondo A
EL**

**D Iniciar/Detener
Temporizador**

Modo

Reiniciar Temporizador



Alternar Entre Modos

- Presiona "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora, Alarma, Temporizador, Hora Dual

Luz de Fondo EL

- Para hacer que la pantalla se ilumine por 3 segundos, presiona "C"

Ajustar la Hora

1. En el modo Hora, presiona "C" para seleccionar los segundos, luego presiona "D" para reiniciar a "00".
2. Presiona "C" para seleccionar hora, luego presiona "D" para adelantar la hora. (La "H" en la pantalla representa al formato de 24H, "A" y "P" representan el formato 12H).
3. Repite el paso 2 para ajustar Minutos, Mes, Día y Fecha.
4. Presiona "B" para salir de Ajuste de Hora.

Encendido/Apagado de Alarma y Alerta

- Presiona "D" para alternar entre los ajustes para ENCENDER o APAGAR la Alarma y la Alerta.
- La alarma sonará a la hora programada durante 60 segundos. Se silencia apretando cualquier botón.
- tra vez 5 minutos más tarde durante 20 segundos.

Programar la Alarma

1. En el modo Alarma, presiona "C" para seleccionar hora o minuto, luego presiona "D" para adelantar el ítem seleccionado.
2. Presiona "C" para salir del modo Ajuste de Alarma.

Temporizador

1. En el modo Temporizador, presiona "D" para iniciar/detener el Temporizador.
2. Presiona "C" para reiniciar el Temporizador.
3. En el modo de Temporizador, presiona "C" para ingresar/eliminar el Tiempo Fraccionado.
4. Presiona "B" para salir de Tiempo Fraccionado.
5. Presiona "B" para salir del modo Temporizador. Si el Temporizador no se detiene antes de salir, continuará contando en segundo plano.

MS057

Reinicio del **A**
cronómetro



D Iniciar / Detener
el Cronómetro

Modalidad **B**

C Luz de fondo EL*

Para cambiar de Modalidad

- Oprima "B" para avanzar a las distintas modalidades: Hora, Alarma, Cronómetro, Hora Dual

Formato de 12/24H

- En la modalidad de la Hora, oprima "A" para alternar entre los formatos de 12 y 24 Horas.

Calendario

- En la modalidad de la Hora, mantenga oprimido "D" para mostrar el Año, el Mes y la Fecha.

Luz de fondo EL*

- Oprima "C" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora

1. En la modalidad de la Hora, mantenga oprimido "A" para seleccionar los segundos (los segundos parpadean).
2. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
3. Oprima "B" para seleccionar la Hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
4. Repita el paso 3 para terminar de ajustar la hora en el siguiente orden: Segundos, Hora, Minuto, Año, Mes y Fecha

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "A" para seleccionar la hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
2. Oprima "B" para seleccionar los minutos, después oprima "D" para avanzar los minutos. Oprimir "D" de continuo avanzará los minutos con más rapidez.
3. Oprima "A" para salir de la modalidad de Ajuste de la Alarma.

Activar / Desactivar la Alarma y el Timbre

- En la modalidad de Alarma, oprima "D" para activar / desactivar la alarma y el timbre en el siguiente orden: Alarma / Timbre desactivados, Alarma activada, Timbre activado, Alarma / Timbre activados

Cronómetro


1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para iniciar el tiempo transcurrido, oprima "D" de nuevo para detener el tiempo transcurrido.
2. Oprima "A" para reiniciar el cronómetro.
3. Para Conteo de Intervalo, oprima "D" para iniciar el Cronómetro, después oprima "A" para mostrar el Conteo de Intervalo (el Cronómetro sigue contando internamente).
4. Oprima "A" para borrar el Conteo de Intervalo y continuar con el Cronómetro.
5. Oprima "D" para detener el Cronómetro.

Hora Dual

1. En la modalidad de Hora Dual, oprima "A" para seleccionar la hora, después oprima "D" para avanzar la hora. Oprimir "D" de continuo avanzará la hora con más rapidez.
2. Oprima "B" para seleccionar los minutos, después oprima "D" para avanzar los minutos. Oprimiendo una vez avanza los minutos por "30".
3. Salga del ajuste de Hora Dual, oprimiendo "A".

*EL = Electroluminiscencia

BJ3353 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre todos los modos en el siguiente orden: Hora/Cronómetro/Alarma/Ajustes de Hora

Luz de Fondo EL

- Presiona "A" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

Establecer Hora y el Calendario

1. En el Modo Ajuste de Hora, presione "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presione "C" para seleccionar los ajustes en siguiente orden: Hora/Minuto/Mes/Día/Día de la Semana
3. Presione "D" para que cada selección avance. (Cuando cambie la selección de la Hora, "H", indicará el formato de 24 Horas; "A" o "P" indicarán el Formato de 12 Horas).
4. Cuando todos los ajustes estén completos, presione "A" para salir del modo ajustes.


Establecer Alarma

1. En el Modo Alarma, presione "D" para alternar entre ON/OFF para establecer la Alarma y Tono deseados.
2. Presione "C" para seleccionar la hora, y presione "D" para avanzar hasta llegar al ajuste deseado.
3. Presione "B" para seleccionar los minutos y presione "D" para avanzar hasta llegar al ajuste deseado.
4. Presione "C" para salir del modo ajustes, y "B" para regresar al Modo Hora Normal.
5. La Alarma suena 20 segundos, presione C o D para silenciarla.
6. Presione "B" mientras suena la Alarma para encender o apagar la función Posponer. Si Posponer está activado, la alarma sonará otra vez en 5 minutos.

Cronómetro

1. En el Modo Cronómetro, presione "D" para Iniciar/Detener, luego presione "C" para reiniciar.
2. Para registrar Tiempos Fraccionados, presione "D" para iniciar el cronómetro, luego presione "C" para mostrar el registro de Tiempo Fraccionado. (SP aparecerá en la pantalla).
3. Para que el Cronómetro siga corriendo en Segundo plano, presione "B" para regresar al Modo de Hora Normal.
4. Luego presione "D" para salir del Tiempo Fraccionado y dejar de contar. Presione "C" para reiniciar el Cronómetro.

J062 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora/Cronómetro/Alarma/Ajuste de Hora

Luz de Fondo EL

- Presione "A" para iluminar la pantalla por 3 segundos

Ajustar la Hora y el Calendario

1. En Modo Ajuste de Hora, presione "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presione "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/Minuto/Mes/Día/Día de la Semana/Segundos
3. Presione "D" para que cada selección avance. (Cuando cambie la selección Hora, "H" indicará Formato de 24 Horas; "A" o "P" indicará Formato de 12 Horas).
4. Cuando todos los ajustes estén completos, presione "B" para salir del modo ajustes.



Establecer la Alarma

1. En el Modo Alarma, presiona "D" para alternar entre ON/OFF para la Alarma/Tono.
2. Presiona "C" para seleccionar la hora, y presiona "D" para avanzar hasta el número deseado.
3. Presione "B" para seleccionar los minutos, y presione "D" para avanzar hasta el número deseado.
4. Presione "C" para salir del modo ajustes, y "B" para regresar al modo Hora Normal.
5. La Alarma suena 20 segundos, presiona C o D para silenciarla.
6. Presiona "B" mientras la Alarma suena para Activar/Desactivar el Posponer. Si Posponer está activado, la Alarma sonará otra vez en 5 minutos.

Chronomètre

1. En Modo Cronómetro, presiona "D" para Iniciar/Detener, luego presiona "C" para reiniciar.
2. Para registrar Tiempos Fraccionados, presione "D" para iniciar el cronómetro, luego presiona "C" para mostrar el registro de Tiempo Fraccionado. (SP aparecerá en la pantalla).
3. Luego presione "D" para salir del Tiempo Fraccionado y detener el conteo. Presione "C" para reiniciar el Cronómetro.
4. Para que el Cronómetro funcione en plano secundario, presione "B" para regresar al Modo Hora Normal.

BJ2587 IN-006 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "C" para alternar entre todos los modos en el siguiente orden: Hora/Cronómetro/Alarma/Ajuste de Hora

Establecer la Hora

1. En el Modo Ajuste de Hora, presione "A" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presione "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/Minutos/Mes/Día/Día de la Semana/Segundos
3. Presione "A" para hacer que cada selección avance. (Cuando cambie la selección de Hora, la "H" indicará el formato de 24 Horas, "P" indicará PM en el Formato de 12 Horas).
4. Cuando todos los ajustes estén completos, presione "C" para salir del modo de ajustes.


Establecer la Alarma

1. En el Modo Alarma, presione "A" para alternar entre los ajustes ON/OFF de Alarma y Tono como desee.
2. Presione "B" para seleccionar la hora, y presione "A" para hacer que el ajuste seleccionado avance.
3. Presione "B" para seleccionar los minutos, y presione "A" para que el ítem seleccionado avance.
4. Presione "C" para salir del modo ajustes.

Cronómetro

1. En Modo Cronómetro, presione "A" para Iniciar/Detener, luego presione "B" para reiniciar.
2. Para grabar Tiempos Fraccionados, presione "A" para iniciar el cronómetro, luego presione "B" para mostrar el registro de Tiempo Fraccionado. Presione "B" otra vez para alternar con el Cronómetro principal.
3. Para detener el Tiempo Fraccionado y el Cronómetro principal, presione "A". Presione "B" para reiniciar.
4. Para que el Cronómetro siga funcionando en Segundo plano, inicie el Cronómetro y presione "C" hasta que la pantalla regrese al Modo de Hora Normal.

MD0375N-A4A4-E1 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre todos los modos en el siguiente orden: Hora/Alarma/Cronómetro/Temporizador/Hora Dual/Tempo

Luz de Fondo EL

- Presione "C" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

Establecer Hora y Calendario

1. En el Modo Hora Normal, presione y mantenga presionado "A" hasta que parpadeen los segundos.
2. Presione "D" para reiniciar los segundos a "00".
3. Presione "B" para cambiar a la siguiente selección, y "D" para que el ajuste avance. (Si sostiene "D" presionado el ajuste avanzará más rápido).

4. Repita el paso 3 para continuar ajustando la hora/calendario en el siguiente orden: Segundos/Hora/Minuto/Mes/Fecha/Día de la Semana/formato de 12 o 24 horas.
5. Cuando todos los ajustes estén completos, presione "A" para salir del modo de ajustes.

Establecer Alarma

1. En el Modo Alarma, presione "D" para alternar entre el ajuste ON/OFF de la Alarma y Timbre como lo desee.
2. Presione "A" para seleccionar la hora, y presione "D" para que la hora avance hasta que sea la deseada.
3. Presione "B" para seleccionar los minutos, y presione "D" para que los minutos avancen hasta el número deseado.
4. Presione "A" para salir del modo de ajustes, y "B" para regresar al modo Hora Normal.
5. La alarma suena 60 segundos, presione cualquier botón para silenciarla.

Establecer Hora Dual

1. En el Modo Hora Dual, presione "A" para seleccionar Hora, luego "D" para que avance.
2. Presione "B" para seleccionar Minutos, y "D" para avanzar de a 30 minutos.
3. Presione "A" para salir del modo ajustes.

Cronómetro

1. En Modo Cronómetro, presione "D" para Iniciar/Detener, luego presione "A" para reiniciar.
2. Para grabar tiempos fraccionados, presione "D" para iniciar el cronómetro, luego presione "A" para mostrar el registro de Tiempo Fraccionado.
3. Luego presione "A" otra vez para regresar al cronómetro principal.
4. Repita los Pasos 2 y 3 para alternar entre registrar un Tiempo Fraccionado y regresar al cronómetro principal que sigue corriendo en el fondo.
5. Presiona "D" para detener el cronómetro y "A" para reiniciar.

Temporizador


1. En el Modo Temporizador, presiona "A" para seleccionar Hora, luego "D" para para que la hora avance (mantenga presionado "D" para que avance más rápido).
2. Presione "B" para seleccionar Minutos, luego "D" para avanzar.
3. Presione "A" para salir del modo de ajustes.
4. Presione "D" para iniciar el temporizador, presione otra vez para pausarlo.

Tempo

1. En el Modo Tempo, presione "A" para ingresar al modo ajustes.
2. Presione "D" para seleccionar de la siguiente secuencia: 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 120 / 160 / 240 / 320.
3. Presione "A" para salir del modo de ajustes.

4. Presione "D" para iniciar/detener el Tempo.
5. Si el Tempo se extiende por más de 1 minuto, la pantalla volverá a mostrar la Hora Normal. Presione cualquier botón para regresar a Tempo.

J8051 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora/Cronómetro/Alarma/Ajustes de Hora

Luz de Fondo EL

- Presione "A" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

Formato de 12/24 Horas

- En el Modo de Hora Normal, presione "D" para alternar entre los formatos 12/24 Horas.

Ajustar la Hora y el Calendario

1. En Modo Ajuste de Hora, presione "D" para reiniciar los segundos a "00.
2. Presione "C" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Hora/Minuto/Mes/Día/Día de la Semana.
3. Presione "D" para que cada selección avance, y presione "B" para salir del modo ajustes.

Configurar Alarma


1. En Modo Alarma, presione "D" para alternar entre los ajustes ON/OFF para Alarma y Tono como lo desee.
2. Presione "C" para seleccionar hora, y presione "D" para avanzar hasta llegar a la hora deseada.
3. Presione "C" para seleccionar minutos, y presione "D" para avanzar hasta llegar a la hora deseada.
4. Presione "C" para salir del modo ajustes.
5. La alarma suena por 20 segundos, presione cualquier botón para silenciarla.

Cronómetro

1. En Modo Cronómetro, presione "D" para Iniciar/Detener, luego presione "C" para reiniciar.
2. Para grabar Tiempo Fraccionado, presione "C" mientras el cronómetro esté corriendo.
3. Presione "D" para salir del Tiempo Fraccionado y dejar de contar. Presione "C" para ver todos los registros de Tiempo Fraccionado.

4. Presione "C" para reiniciar a cero.

J8300 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Hora/Cronómetro/Alarma/Ajuste de Hora

Luz de Fondo EL

- Presione "A" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

Ajustar Hora y Calendario

1. En Modo Ajuste de Hora, presione "D" para reiniciar los segundos a "00".
2. Presione "C" para seleccionar ajustes en el siguiente orden: Hora/Minutos/Mes/Día/Día de la Semana/Segundos.
3. Presione "D" para que cada selección avance (mantenga "D" presionado para que avance más rápido).
4. Presione "B" para salir del modo ajustes.

Configurar Alarma

1. En Modo Alarma, presione "D" para alternar entre los ajustes ON/OFF para Alarma y Tono como lo desee.
2. Presione "C" para seleccionar hora, y presione "D" para avanzar hasta llegar a la hora deseada.
3. Presione "C" para seleccionar minutos, y presione "D" para avanzar hasta llegar a la hora deseada.
4. Presione "C" para salir del modo ajustes.
5. La alarma suena por 20 segundos, presione cualquier botón para silenciarla. Presione "B" para Activar/Desactivar Postergar. Si Postergar está ON, la Alarma sonará otra vez en 5 minutos.

Cronómetro

1. En Modo Cronómetro, presione "D" para Iniciar/Detener, luego presione "C" para reiniciar.
2. Para grabar Tiempo Fraccionado, presione "C" mientras el cronómetro esté corriendo.
3. Presione "D" para salir del Tiempo Fraccionado y dejar de contar. Presione "C" para reiniciar el cronómetro.
4. Para que el Cronómetro funcione en segundo plano, presione "B" para regresar el Modo Hora Normal.

MS064-A4-E1 DIGITAL



Alternar entre Modos

- Presione "B" para alternar entre todos los modos en el siguiente orden: Hora/Alarma/Cronómetro/Temporizador/Hora Dual

Luz de Fondo EL

- Presione "C" para iluminar la pantalla por 3 segundos.

Formato 12/24 Horas

- En Modo Hora Normal, presione "A" para cambiar entre los formatos de 12/25 Horas.

Establecer Hora y Calendario

1. En el Modo Hora Normal, presione y mantenga presionado "A" hasta que parpadeen los segundos.
2. Presione "D" para reiniciar los segundos a "00".
3. Presione "B" para cambiar a la siguiente selección, y "D" para que el ajuste avance. (Si sostiene "D" presionado el ajuste avanzará más rápido).

4. Repita el paso 3 para continuar ajustando la hora/calendario en el siguiente orden: Segundos/Hora/Minuto/Año/Mes/Fecha.
5. Cuando todos los ajustes estén completos, presione "A" para salir del modo de ajustes. (El Día de la Semana se ajustará automáticamente de acuerdo con el ajuste de Año/Mes/Día).

Establecer Alarma

1. En el Modo Alarma, presione "D" para alternar entre el ajuste ON/OFF de la Alarma y Timbre como lo desee.
2. Presione "A" para seleccionar la hora, y presione "D" para que la hora avance hasta que sea la deseada.
3. Presione "B" para seleccionar los minutos, y presione "D" para que los minutos avancen hasta el número deseado.
4. Presione "A" para salir del modo de ajustes, y "B" para regresar al modo Hora Normal.
5. La alarma suena 60 segundos, presione cualquier botón para silenciarla.

Establecer Hora Dual

1. En el Modo Hora Dual, presione "A" para seleccionar Hora, luego "D" para que avance.
2. Presione "B" para seleccionar Minutos, y "D" para avanzar de a 30 minutos.
3. Presione "A" para salir del modo ajustes.

Cronómetro

1. En Modo Cronómetro, presione "D" para Iniciar/Detener, luego presione "A" para reiniciar.
2. Para grabar tiempos fraccionados, presione "D" para iniciar el cronómetro, luego presione "A" para mostrar el registro de Tiempo Fraccionado.
3. Luego presione "A" otra vez para regresar al cronómetro principal.
4. Repita los Pasos 2 y 3 para alternar entre registrar un Tiempo Fraccionado y regresar al cronómetro principal que sigue corriendo en el fondo.
5. Presiona "D" para detener el cronómetro y "A" para reiniciar.

07356-YP(MD07134N)-A4A4-E1

REESTABLECER A

D INICIAR/DETENER



MODO B

C EL RETROILUMINACIÓN

Alternar entre todos los modos

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Tiempo/alarma/cronógrafo/cuenta descendiente/hora dual/tempo.

EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Configuración de la hora y calendario

- Calendario: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "D" para mostrar: Mes/fecha.
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "D" para reiniciar los segundos.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para aumentar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/Hora/Minutos/Mes/Fecha/Día de semana/Formato 12/24H
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

Configuración de la alarma

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "D" para encender/apagar la alarma y el carillón en la siguiente secuencia: alarma y carillón apagado/alarma encendido/carillón encendido/alarma y carillón encendido.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a

parpadear la hora. Aparecerá el indicador de alarma (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

Cronógrafo

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Para detener el cronógrafo, pulse "D" nuevamente.
- Pulse "A" para reiniciar el cronógrafo.
- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente.
- Pulse "A" para eliminar el tiempo partido y continuar a medida del tiempo.
- Repita los pasos 2 y 3 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "D" para parar el cronógrafo.

Cuenta regresiva

- Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante unos 60 segundos. Pulse cualquier botón para romperlo.

- Ajustando el tiempo de cuenta regresiva: En el modo de cuenta regresiva, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando tiempo de cuenta regresiva: Pulse "D" para comenzar la cuenta regresiva.
- Para pausar la cuenta regresiva, oprima nuevamente "D".

Hora Dual

- En el modo de hora dual, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para cambiar.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

Tempo

- Ajustando el Tempo: En el modo de tempo, pulse "A" hasta el número de tempo empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para seleccionar el tiempo en la siguiente secuencia: 10/20/30/40/60/80/120/160/240/320
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando el Tiempo: Pulse "D" para comenzar.
- Para detener, pulse "D" nuevamente.
- Después de un minuto, la pantalla volverá a la hora actual. Presione cualquier tecla para volver a la pantalla de Tiempo.

08407-YP(MD08172)-A4-E1

REESTABLECER A

D INICIAR/DETENER

MODO B

C EL RETROILUMINACIÓN



Alternar entre todos los modos.

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden:
Tiempo, cronógrafo/cuenta regresiva/alarma

EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Configuración de la hora y calendario

- Formato 12/24 horas: En el modo de hora normal, pulse "D" para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "D" para reiniciar los segundos.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/horas/minutos/año/mes/fecha.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar. (El día de la semana aparece automáticamente de acuerdo con el ajuste del mes y de la fecha).

Cronógrafo

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Para detener el cronógrafo, pulse "D" nuevamente
- Pulse "A" para reiniciar el cronógrafo
- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente.
- Pulse "A" para eliminar el tiempo partido y continuar a medida del tiempo.

- Repita los pasos 2 y 3 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "D" para parar el cronógrafo.

Cuenta regresiva

- Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante unos 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Ajustando el tiempo de cuenta regresiva: En el modo de cuenta regresiva, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar cuenta regresiva en la siguiente secuencia: Horas/minutos/segundos.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando tiempo de cuenta regresiva: Pulse "D" para comenzar la cuenta regresiva.
- Para pausar la cuenta regresiva, pulse "D" nuevamente.

Configuración de la alarma

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por cerca de 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.

- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "C" para seleccionar carillón/alarma 1/Alarma2/Alarma3/Alarma4/Alarma5
- En estado del carillón, pulse "D" a activar/desactivar el carillón.
- En el estado de alarma1-Alarma5, pulse "D" para iniciar/detener la alarma.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a parpadear la hora. Aparecerá el indicador de alarma (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- El ajuste y la operación de Alarma1-Alarma5 son igual.

Ajuste de la hora analógica

- Saque la corona, déle vuelta para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
- Una vez que se haya fijado la hora, vuelva a colocar la corona.

08408-YP(MS057)-A4-E

REESTABLECER A

D INICIAR/DETENER

MODO B

C EL RETROILUMINACIÓN



Alternar entre todos los modos.

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Tiempo/alarma/cronógrafo/hora dual

EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Configuración de la hora y calendario

- Formato 12/24 horas: En el modo de hora normal, pulse "D" para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Calendario: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "D" para mostrar: Mes/fecha
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "D" para reiniciar los segundos.

- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/horas/minutos/año/mes/fecha.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar. (El día de la semana aparece automáticamente de acuerdo con el ajuste del mes y de la fecha).

Configuración de la alarma

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por cerca de 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "D" para encender/apagar la alarma y el carillón en la siguiente secuencia: Alarma y carillón apagado/alarma encendido/carillón encendido/alarma y carillón encendido.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a parpadear la hora. Aparecerá el indicador de alarma (parpadeando indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

Cronógrafo

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Para detener el cronógrafo, pulse "D" nuevamente.
- Pulse "A" para reiniciar el cronógrafo.
- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente.
- Pulse "A" para eliminar el tiempo partido y continuar a medida del tiempo.
- Repita los pasos 2 y 3 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "D" para parar el cronógrafo.

Hora Dual

- En el modo de hora dual, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para cambiar.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E

REESTABLECER A

D INICIAR/DETENER

MODO B

C EL RETROILUMINACIÓN



Alternar entre todos los modos.

- Pulse "B" para alternar entre los modos en el siguiente orden: Tiempo/cronógrafo/datos/cuenta regresiva/alarma/hora dual

EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Configuración de la hora y calendario

- Calendario: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "D" para mostrar: Año/mes/fecha
- Tiempo: En el modo de hora normal, mantenga pulsado "A" hasta que los segundos empiezan a parpadear.
- Pulse "C" o "D" para reiniciar los segundos.

- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir el número. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 en la siguiente secuencia: Segundos/horas/minutos/año/mes/fecha/formato 12/24H
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar. (El día de la semana aparece automáticamente de acuerdo con el ajuste del mes y de la fecha).

Cronógrafo

- Tiempo de vuelta: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "A" para parar el cronógrafo.
- Pulse "A" nuevamente para reiniciar el cronógrafo.
- Tiempo Partido: En el modo de cronógrafo, pulse "D" para iniciar el cronógrafo.
- Pulse "D" nuevamente para mostrar el tiempo partido, el tiempo del cronógrafo continuará internamente. Después de 2 segundos, la pantalla mostrará automáticamente el tiempo de ejecución.
- Repita el paso 2 para medir el tiempo partido múltiple.
- Pulse "A" para parar el cronógrafo.

Datos

- En el modo de datos, el reloj mostrará el tiempo de la primera vuelta.

- Pulse "D" para navegar los tiempos hacia adelante.
- Pulse "C" para navegar los tiempos hacia atrás.
- Partido: En el modo de datos, pulse "A" para mostrar la hora del primer tiempo partido.
- Pulse "D" para navegar los tiempos hacia adelante.
- Pulse "C" para navegar los tiempos hacia atrás.
- Pulse "A" para entrar en el modo del cronógrafo en el estado de tiempo partido.

Cuenta regresiva

- Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, la alarma suena durante unos 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Ajustando el tiempo de cuenta regresiva: En el modo de cuenta regresiva, pulse "A" hasta la hora empiece a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección.
- Pulse "D" para avanzar. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar cuenta regresiva en la siguiente secuencia: Horas/minutos/segundos.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- Usando tiempo de cuenta regresiva: Pulse "D" para comenzar la cuenta regresiva.

- Para pausar la cuenta regresiva, pulse "D" nuevamente.

Configuración de la alarma

- La alarma sonara al tiempo actual cada día por cerca de 60 segundos. Pulse cualquier botón para silenciarla.
- Alarma y carillón: En el modo de alarma, pulse "A" para seleccionar carillón/alarma 1/Alarma2/Alarma3/Alarma4/Alarma5
- En estado del carillón, pulse "D" a activar/desactivar el carillón.
- En el estado de alarma1-Alarma5, pulse "D" para encender/apagar la alarma.
- Configuración de la alarma: En el modo de alarma, pulse "A" a parpadear la hora. Aparecerá el icono indicador de alarma (parpadeo indica el modo de ajuste).
- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" para avanzar los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir los minutos. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.
- El ajuste y la operación de Alarma1-Alarma5 son igual.

Hora Dual

- En el modo de hora dual, pulse "A" hasta la hora empieza a parpadear (parpadeo indica el modo de ajuste).

- Pulse "D" para avanzar la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido. Pulse "C" para disminuir la hora. Pulse y mantenga presionado para un avance rápido.
- Pulse "B" para seleccionar los minutos.
- Pulse "D" o "D" para cambiar los minutos (una presión aumentará por 30 minutos).
- Cuando todos los ajustes son completos, pulse "A" para confirmar.

HFT-2698



EL Retroiluminación

- En cualquier modo, pulse "S4" para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

Ajuste de la hora normal

- En el modo de hora normal, pulse "S3" tres (3) veces. Los dígitos de los segundos parpadearán indicando modo de ajuste. Pulse "S1" para ajustar los segundos a cero. Pulse "S2" para seleccionar modos

- de ajuste. Pulse "S1" para avanzar a través de la secuencia de configuración como sigue: Minutos/hora/fecha/mes/día de la semana.
- Pulse "S3" para volver al modo de hora normal.

Alarma y carillón horaria

- Alarma: En el modo de hora normal, pulse y mantenga "S2" (la pantalla mostrará la alarma en horas y minutos).
- Pulse "S1" para activar/desactivar el carillón despertador.
- Pulse "S2" para volver al modo de hora normal.
- Carillón horaria en el modo de hora normal, pulse y mantenga "S2" (la pantalla mostrará la alarma en horas y minutos).
- Pulse "S3" para iniciar el carillón horario (indicado con todo el día mostrado).
- Pulse "S3" para desactivar el carillón horario (icono ya no estará presente).

Ajuste de tiempo de la alarma

- En el modo de hora normal, pulse "S3" dos (2) veces. El dígito de hora de alarma comenzará parpadeando que indica modo de ajuste. Pulse "S1" para avanzar. Pulse "S2" y el dígito de minuto comenzará a parpadear. Avance presionando "S1". Pulse "S3" para volver al modo de hora normal.
- Prueba de sonido de la alarma: En el modo de hora normal, pulse "S1" y "S2" al mismo tiempo.
- Sonido de alarma apagado: Pulse "S2" para detener el sonido de alarma.

Modo de Cronógrafo

- En el modo de hora normal, pulse "S3" una vez para entrar en modo del cronógrafo.
- Iniciar/detener pulsando "S1"
- Reiniciar a cero pulsando "S2" (cuando el cronógrafo está detenido).
- Pulse "S3" para volver al modo de hora normal.

Operación de vuelta de tiempo.

- En el modo de hora normal, pulse "S3" una vez para entrar en modo del cronógrafo.
- Iniciar el cronógrafo: Pulse "S1" para iniciar.
- Pulse "S2" para medir tiempo partido o vueltas.
- Vuelva a pulsar "S2" para reiniciar la cuenta.
- Pulse "S1" para detener al final del evento.
- Pulse "S2" para reiniciar a cero (cuando el cronógrafo está detenido).
- Pulse "S3" para volver al modo de hora normal.

Formato 12/24 horas:

- En el modo de hora normal, pulse "S3" tres (3) veces y el dígito de segundos parpadeará indicando modo de ajuste. Luego presione "S2" dos (2) veces y el dígito de hora parpadeará. Pulse "S1" y la hora avanzará en el siguiente formato:
 - o A = AM
 - o P = PM
 - o H = tiempo de 24 horas

- Pulse "S3" para volver al modo de hora normal.

6 digit + QA HFT-2637



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Minuto/ Hora/ Día/ Mes/ Día de la semana/ Segundos
3. Oprima "D" para avanzar cada selección. (Cuando se cambia la selección Hora, una "H" indicará el formato de 24 horas; "A" o "P" indicará el formato de 12 horas.)

4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Hora normal, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto".
2. Oprima "D" para ajustar y "B" para confirmar.
3. En la modalidad de Hora normal, mantenga oprimido "C" y oprima "D" para alternar entre Alarma/ Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
4. Cuando suene la alarma, oprima "C" para detenerla y "D" para Repetir. La alarma sonará de nuevo en 5 minutos.

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. Después oprima "D" en la Modalidad de Cronómetro para detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

Ajuste de la hora analógica

1. Tire de la corona hasta el primer clic, entonces gírela para ajustar las manecillas del horario y el minuterio a la hora deseada.
2. Empuje la corona de nuevo hasta la posición normal.

10 Digit HFT-1609



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Alarma/ Cronómetro/ Ajuste de la Hora

- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Día/ Mes / Día de la semana/ Segundos
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

Configurar el formato de 12H/ 24H

1. En la modalidad de Hora normal, oprima "D" para alternar entre los formatos 12H/ 24H.
2. "PM" aparecerá para indicar la modalidad 12H, "24H" indica la modalidad de 24H.

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste.

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "C" para empezar el conteo de intervalo, oprima "C" de nuevo para salir del conteo de intervalo. Entonces oprima "C" para mostrar todos los registros de conteo.
4. Después oprima "D" para salir del Conteo de Intervalo y parar el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

12 Digit QA HFT-2636



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Fecha/ Día de la semana
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

Configurar el formato de 12H/ 24H

1. En la modalidad de Hora normal, oprima "D" para alternar entre los formatos 12H/ 24H.
2. "PM" aparecerá para indicar la modalidad 12H, "24H" indica la modalidad de 24H.

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.

053 -BJ3475



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Hora Dual

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "C" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Fecha/ Día de la Semana/ Segundo
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.

Configurar el formato de 12H/ 24H

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora con la Hora seleccionada, oprima "D" para alternar entre horas.
2. "A" y "P" indican AM y PM para la lectura de 12H, y "H" indica la lectura de 24H.

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma/ Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).

2. En Modalidad de Alarma oprima "C" hasta que parpadee la hora y oprima "D" para avanzar. (Oprima "D" de continuo para avanzar a mayor velocidad).
3. Oprima "C" para seleccionar los minutos, y "D" para avanzar.
4. Oprima "B" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.
5. La alarma suena por 20 segundos, oprima "B" para Activar (ON)/ Desactivar (OFF) la función de Repetir. Oprima "C" o "D" para silenciar la alarma. Cuando la Alarma se silencia (para Repetir), sonará de nuevo en 5 minutos.

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "C" para empezar el conteo de intervalo, oprima "C" de nuevo para salir del conteo de intervalo.
4. Después oprima "D" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

12580-YP(MD09203)-A4-E



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Alarma/ Cronómetro/ Hora Dual

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "C" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "A" de continuo hasta que parpadeen los segundos y oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Año/ Mes/ Fecha
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "A" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.

Configurar el formato de 12H/ 24H

1. En la modalidad de Hora normal, oprima "A" para alternar entre los formatos 12H/ 24H.
2. "PM" aparecerá para indicar la modalidad 12H, "24H" indica la modalidad de 24H.

Ajuste de la Alarma

1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En Modalidad de Alarma oprima "A" hasta que parpadee la hora y oprima "D" para avanzar. (Oprima "D" de continuo para avanzar a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar los minutos, y "D" para avanzar.
4. Oprima "A" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes. (La alarma suena por 60 segundos, oprima cualquier botón para silenciarla).

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "A" para reiniciar.
2. Para activar el cronómetro en segundo plano, oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
3. En la modalidad de Cronómetro con el cronómetro en marcha, oprima "A" para empezar el conteo de intervalo, oprima "A" de nuevo para salir del conteo de intervalo.

4. Después oprima "D" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo. Oprima "C" para reiniciar el Cronómetro.

Hora Dual

1. En la modalidad de Hora Dual, oprima "A" hasta que las horas parpadeen, y oprime "D" para avanzarlas.
2. Oprima "B" para pasar a los minutos, y oprima "D" para avanzarlos.
3. Oprima "A" para confirmar y salir de la modalidad de ajustes.

BJ3264



Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

1. En la modalidad de Ajuste de la Hora, oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Día/ Día de la semana (cuando se ajusta la hora "H" aparecerá en el formato de 24 horas y "A" y "P" aparecerán para el formato de 12 horas).
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar.

Ajuste de la Alarma


1. En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar a través de Alarma / Timbre activado (ON)/ Timbre desactivado (OFF).
2. En la modalidad de Alarma, oprima "C" para seleccionar "Hora" o "Minuto" y "D" para avanzar el ajuste. Oprima "B" para confirmar.
3. Cuando suene la alarma, oprima "C" o "D" para detenerla, después oprima el botón "B" para alternar la función Repetir Activada (ON)/ Desactivada (OFF). (Cuando Repetir está activada, la alarma sonará 5 minutos más tarde y se detendrá después de 20 segundos).

Cronómetro

1. En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para entrar en Conteo de Intervalo, oprima "C" mientras el Cronómetro está en marcha, entonces oprima "D" para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo.

- Oprima "C" para visualizar todos los registros de conteo y después oprima "C" de nuevo para regresar el Cronómetro a cero.
- Para operar el Cronómetro en un segundo plano, oprima "B" cuando esté contando.

HFT-2624



Alternar a través de todas las modalidades

Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden:
 Hora/ Alarma/ Cronómetro/ Temporizador/ Hora dual

Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la hora y el calendario

En la modalidad de Hora normal, oprima "C" para entrar a la modalidad de ajuste de la Hora. Los segundos parpadean.

Oprima "A" para regresar los segundos a "00".

Oprima "B" y "D" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden:

Segundo/ Minuto/ Hora/ Fecha/ Mes/ Año.

Oprima "A" para avanzar cada selección.

Cuando complete todos los ajustes, oprima "C" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Configurar el formato de 12H/ 24H

En la modalidad de Hora normal, oprima "D" para alternar entre los formatos 12H/ 24H.

("PM" en la parte izquierda de la esfera indica la modalidad de 12H, y desaparece para indicar la modalidad de 24H).

Ajuste de la Alarma

En la modalidad de Alarma, oprima "A" para seleccionar la Alarma que va a ajustar (AL1 – AL5).

Después de seleccionar la Alarma, oprima "C" de continuo hasta que la Hora parpadee.

Oprima "A" para avanzar la hora y oprima "B" y "D" para seleccionar Minutos. Oprima "A" para avanzar los Minutos.

Oprima "C" para guardar los ajustes de la Alarma.

Uso de la Alarma y el Timbre

En la modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar entre de Alarma Activada (ON)/ Desactivada (OFF). Cuando la alarma está Activada, la función de Repetición también está activada. (Usted puede silenciar la Alarma por 5 minutos a la vez, y hasta 7 veces).

En la modalidad de Alarma, oprima "A" para alternar a Timbre cada Hora. Oprima "D" para seleccionar Activar (ON)/ Desactivar (OFF). "■" indica que la Alarma está activada (ON). "SIG ■" indica que el Timbre está activado (ON). "SNZ" indica que Repetir está activado (ON).

Cronómetro

El Cronómetro puede contar hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos.

En la modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.

Para entrar en Conteo de Intervalo, inicie el Cronómetro oprimiendo "D", después "C". Para salir de Conteo de Intervalo mientras el Cronómetro está en marcha, oprima "C" de nuevo.

Oprima "D" para detenerlo y "C" para regresar a cero.

Contador Regresivo

El temporizador de cuenta regresiva puede contar hacia atrás por un período de 24 horas.

Una vez que el temporizador de cuenta regresiva llegue a "0", la alarma sonará.

En Modalidad de Cuenta Regresiva, oprima "C" de continuo hasta que las horas parpadean. Oprima "A" para avanzar.

Oprima "B" y "D" para pasar a minutos. Oprima "A" para avanzar, y "C" para guardar los ajustes del temporizador.

Oprima "D" para Iniciar/ Detener el conteo. Oprima "C" para borrar.

Hora Dual

En la modalidad de Hora normal, oprima "B" para entrar a la modalidad de Hora Dual.


Oprima "C" de continuo hasta que parpadee la hora y oprima "A" para avanzar.

Oprima "B" y "D" para pasar a los minutos, y oprima "A" para avanzar.

Oprima "C" para salir de la Modalidad de Ajuste de Hora Dual.

Nota: Si usted no guarda los cambios de ajustes, ellos se guardan automáticamente por sí mismos si no se oprime ningún botón al cabo de 2 minutos.

BJ3719



Características

- Alarma Diaria / Timbre Cada Hora, con Repetición
- Opciones de Formato de 12/24H

- Cronómetro de 1/100 segundos con funciones divididas
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora / Cronómetro / Alarma / Temporizador / Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de la Hora y los segundos parpadean. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "A" para regresar los segundos a "00".
3. Oprima "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora / Minutos / Mes / Día / Día de la Semana / Segundos
4. Oprima "D" para avanzar cada selección.
5. Cuando se ajusta la hora se mostrará una "H" indicando que la hora se ajustará en formato de 24 Horas, o se mostrará "A" / "P" para indicar que la hora se ajustará en formato de 12 Horas.
6. Cuando complete todos los ajustes, oprima "C" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Alarma.
2. Oprima "C" para seleccionar la Hora, después oprima "D" para ajustarla. Repita para ajustar los Minutos.
3. Oprima "C" para confirmar el ajuste de la Alarma, después oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para alternar entre Alarma  y / o Timbre  ACTIVADOS (ON) / DESACTIVADOS (OFF). Cuando la alarma está Activada, la función de Repetición también está activada. (Usted puede silenciar la Alarma por 5 minutos a la vez, y la alarma deja de sonar después de 20 segundos).

Cronómetro

1. En la Modalidad de Cronómetro, oprima "D" para Iniciar/ Detener, después oprima "C" para reiniciar.
2. Para ver la Hora Normal, mientras el Cronómetro está en marcha en segundo plano, oprima "B".
3. Para entrar en Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro, inicie el Cronómetro oprimiendo "D", después oprima "C" mientras está en marcha para dividir el conteo.
4. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".
5. Oprima "C" para regresar a cero.

HFT-2680

LUZ A



D INICIAR / DETENER

MODALIDAD B

C REINICIAR

Características

- Alarma Diaria / Timbre Cada Hora, con Repetición
- Opciones de Formato de 12/24H
- Cronómetro con función de conteo de intervalo
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Cronómetro / Ajuste de la Alarma / Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de la Hora y los segundos parpadean. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".

2. Oprima "C" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Minuto / Hora / Fecha / Mes / Día de la Semana
3. Oprima "D" para avanzar cada selección.
4. Cuando se ajusta la hora se mostrará una "H" indicando que la hora se ajustará en formato de 24 Horas, o se mostrará "A" / "P" para indicar que la hora se ajustará en formato de 12 Horas.
5. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" dos veces para cambiar a la Modalidad de Ajuste de Alarma. La Hora parpadea.
2. Oprima "D" para ajustar la Hora. Repita oprimiendo "B" y después "D" para ajustar los Minutos.
3. Oprima "B" para confirmar el ajuste de la Alarma y volver a la Modalidad de Hora Normal.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "C" y oprima "D" para alternar entre Alarma  ACTIVADA (ON) / DESACTIVADA (OFF). (El símbolo de la campana aparece para mostrar que la Alarma está activada y desaparece para mostrar que la alarma está desactivada).

2. En la modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "C" y oprima "B" para alternar entre Timbre Cada Hora ACTIVADO (ON) / DESACTIVADO (OFF). (Cuando se ven todos los días de la semana, esto muestra que el Timbre está activado).
3. Para probar la Alarma, en la Modalidad de Hora Normal oprima "D" y "C" al mismo tiempo.
4. Oprima "C" para detener la Alarma.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" una vez para entrar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "B" para iniciar / detener el Cronómetro. Oprima "C" para regresar a cero.
3. Para ver la Hora Normal, mientras el Cronómetro está en marcha en segundo plano, oprima "B".
4. Para entrar en Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro, inicie el Cronómetro oprimiendo "D", después oprima "C" mientras está en marcha para dividir el conteo.
5. Para salir del Conteo de Intervalo y detener el conteo, oprima "D".
6. Oprima "C" para regresar a cero.

MD14315



Características

- Alarma / Timbre Cada Hora
- Hora Dual
- Calendario
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Alarma/ Cronómetro/ Hora Dual

Luz de fondo EL

- Oprima "C" o "E" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "A" para alternar entre los formatos de 12 Horas y 24 Horas.

2. En la Modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "D" para mostrar el calendario (Año/ Mes/ Día)
3. Para ajustar la hora, mantenga oprimido "A" en la Modalidad de Hora Normal, los segundos parpadean. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
4. Oprima "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Año/ Mes/ Día.
5. Oprima "D" para avanzar cada selección.
6. Cuando complete todos los ajustes, oprima "A" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de Alarma. Oprima "A" para entrar en la modalidad de ajuste, y la hora parpadea.
2. Oprima "D" para ajustar la Hora. (Mantenga oprimido "D" para avanzar a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y después "D" para ajustarlos. (Mantenga oprimido "D" para avanzar a mayor velocidad).
4. Oprima "A" para confirmar el ajuste de la Alarma y volver a la Modalidad de Hora Normal.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Alarma, mantenga oprimido "D" para cambiar la Alarma  y/o el Timbre  al ajuste deseado, ACTIVADO (ON)/ DESACTIVADO (OFF).
2. La alarma sonará por 60 segundos, oprima cualquier botón para detenerla.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "D" para iniciar / detener el Cronómetro. Oprima "A" para regresar a cero.
3. Para ver la Hora Normal, mientras el Cronómetro está en marcha en segundo plano, oprima "B".
4. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "A".
5. Para borrar el Conteo de Intervalo y continuar contando, oprima "A".
6. Oprima "D" para detener el Cronómetro y "A" para regresar a cero.

Hora Dual

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Hora Dual, después oprima "A" para entrar a la modalidad de ajuste. La Hora parpadea.
2. Oprima "D" para ajustar la Hora.

3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y "D" para avanzarlos.
4. Oprima "A" para salir de la modalidad de ajuste.

08380-YP(MD08149)-A4-E



Características

- Alarma / Timbre Cada Hora
- Hora Dual
- Calendario
- Cronómetro
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para pasar a todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Alarma/ Cronómetro/ Hora Dual

Luz de fondo EL

- Oprima "C" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "A" para alternar entre los formatos de 12 Horas y 24 Horas.
2. En la Modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "D" para mostrar el calendario (Año/ Mes/ Día)
3. Para ajustar la hora, mantenga oprimido "A" en la Modalidad de Hora Normal, los segundos parpadearán. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
4. Oprima "B" para seleccionar los ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Año/ Mes/ Día.
5. Oprima "D" para avanzar cada selección.
6. Cuando complete todos los ajustes, oprima "A" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de Alarma. Oprima "A" para entrar en la modalidad de ajuste y la hora parpadeará.
2. Oprima "D" para ajustar la Hora. (Mantenga oprimido "D" para avanzar a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y después "D" para ajustarlos. (Mantenga oprimido "D" para avanzar a mayor velocidad).
4. Oprima "A" para confirmar el ajuste de la Alarma y volver a la Modalidad de Hora Normal.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Alarma, mantenga oprimido "D" para cambiar la Alarma  y/o el Timbre  al ajuste deseado, ACTIVADO/DESACTIVADO.
2. La alarma sonará por 60 segundos, oprima cualquier botón para detenerla.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "D" para iniciar / detener el Cronómetro. Oprima "A" para regresar a cero.
3. Para ver la Hora Normal, mientras el Cronómetro está en marcha en segundo plano, oprima "B".
4. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "A".
5. Para borrar el Conteo de Intervalo y continuar contando, oprima "A".
6. Oprima "D" para detener el Cronómetro y "A" para regresar a cero.

Hora Dual

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Hora Dual, después oprima "A" para entrar a la modalidad de ajuste. La Hora parpadeará.
2. Oprima "D" para ajustar la Hora.

3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y "D" para avanzarlos.
4. Oprima "A" para salir de la modalidad de ajuste.

09458-YP(MD09206)-A4A4-E



Características

- Alarma / Timbre Cada Hora
- Hora Dual
- Calendario
- Cronómetro
- Temporizador
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Datos de la Vuelta/ Temporizador/ Hora Dual

Luz de fondo EL

- Oprima "C" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la Modalidad de Hora Normal, mantenga oprimido "D" para mostrar el calendario (Año/ Mes/ Día)
2. Para ajustar la hora, mantenga oprimido "A" en la Modalidad de Hora Normal, los segundos parpadearán. Oprima "C" o "D" para restablecer los segundos a "00".
3. Oprima "B" para seleccionar los demás ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Año/ Mes/ Fecha/ Formato de 12/48 Horas.
4. Oprima "D" para avanzar cada selección, o "C" para retroceder. Mantenga oprimido el botón para hacerlo a mayor velocidad.
5. Cuando complete todos los ajustes, oprima "A" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Ajuste de la Alarma. Oprima "A" para entrar en la modalidad de ajuste, y la hora parpadeará.
2. Oprima "D" para avanzar el ajuste, "C" para retroceder. (Mantenga oprimido "C" o "D" para ajustar a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y después "D" o "C" para ajustarlos. (Mantenga oprimido "D" o "C" para ajustar a mayor velocidad).
4. Oprima "A" para confirmar el ajuste de la Alarma y volver a la Modalidad de Hora Normal.

5. Repita los pasos del 1 al 4 para configurar hasta cinco alarmas por separado.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Alarma, mantenga oprimido "A" para cambiar la Alarma  y/o el Timbre  al ajuste deseado, ACTIVADO/ DESACTIVADO.
2. La alarma sonará por 60 segundos, oprima cualquier botón para detenerla.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "D" para iniciar el Cronómetro. Oprima "A" para detenerlo, y oprima "A" de nuevo para regresarlo a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "D" de nuevo. La nueva vuelta se mostrará durante 2 segundos antes de volver a la visualización principal de Cronómetro.
4. Para detener el Conteo de Intervalo, oprima "A".
5. En la modalidad de Datos de la Vuelta, oprima "D" o "C" para ver los registros de hasta 150 vueltas.
6. Para ver los Datos de las Vueltas, oprima "A" en la modalidad de Datos de la Vuelta, después "D" o "C" para avanzar o retroceder y ver los registros.

7. Oprima "A" para regresar al Cronómetro desde la visualización de Datos de Vuelta.
8. Oprima "D" para detener el Cronómetro y "A" para regresar a cero.

Contador Regresivo

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Conteo Regresivo, después oprima "A" para entrar a la modalidad de ajuste. La Hora parpadeará.
2. Oprima "D" para avanzar el ajuste, "C" para retroceder. (Mantenga oprimido "C" o "D" para ajustar a mayor velocidad).
3. Oprima "B" para seleccionar ajuste de Minutos y después "D" o "C" para ajustarlos.
4. Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los Segundos. Oprima "A" para salir de la modalidad de ajuste.
5. Oprima "D" para iniciar el Temporizador, oprima "A" para detenerlo.

Hora Dual

6. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Hora Dual, después oprima "A" para entrar a la modalidad de ajuste. La Hora parpadeará.
7. Oprima "D" o "C" para ajustar la Hora.
8. Oprima "B" para seleccionar Minutos y "D" o "C" para ajustarlos.
9. Oprima "A" para salir de la modalidad de ajuste.



Características

- Timbre Cada Hora / Alarma con repetición
- Calendario
- Cronómetro
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la modalidad de ajuste de la hora, mantenga oprimido "D", los segundos parpadearán. Oprima "D" de nuevo para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "B" para seleccionar los demás ajustes en el siguiente

orden: Hora/ Minuto/ Año/ Mes/ Fecha/ Formato de 12/48 Horas.

3. Cuando se ajusta la hora, una "H" mostrará que la hora se ajustará y mostrará en formato de 24 Horas, "A" o "P" indicará formato de 12 Horas.

4. Cuando complete todos los ajustes, oprima "A" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En el Modalidad de Alarma, oprima "C" para entrar en la modalidad de ajuste y la hora parpadeará.

2. Oprima "D" para ajustar la Hora.

3. Repita los pasos 1 y 2 para ajustar los Minutos. Oprima "C" para confirmar el ajuste, después "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "D" para cambiar la Alarma  y/o el Timbre  al ajuste deseado, ACTIVADO/ DESACTIVADO.

2. La alarma sonará durante 60 segundos, oprima el botón "C" o "D" para detenerla, u oprima "B" para Repetir.

3. Una vez que se oprima Repetir, la alarma sonará de nuevo en 5 minutos. La alarma suena durante 20 segundos antes de detenerse automáticamente.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "D" para iniciar el Cronómetro. Oprima "D" para detenerlo, y oprima "C" para regresarlo a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C" de nuevo. La esfera mostrará "SP" (Conteo de Intervalo).
4. Para detener/ salir del Conteo de Intervalo, oprima "D". Oprima "C" para regresar el Cronómetro a cero.
5. Para regresar a la Modalidad de Hora Normal con el Cronómetro en marcha en segundo plano, oprima "B".

HFT-1686



Características

- Timbre Cada Hora / Alarma con Repetición
- Calendario

- Cronómetro
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la modalidad de ajuste de la hora oprima "D", los segundos parpadearán. Oprima "D" de nuevo para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los demás ajustes en el siguiente orden: Minuto / Hora/ Fecha / Mes / Día de la Semana
3. Oprima "D" para avanzar y ajustar cada selección.
4. Cuando se ajusta la hora, una "H" mostrará que la hora se ajustará y mostrará en formato de 24 Horas, "A" o "P" indicará formato de 12 Horas.
5. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. Oprima "B" dos veces para cambiar a la Modalidad de Ajuste de la Alarma, la Hora parpadeará.

2. Oprima "D" para ajustar la Hora.
3. Oprima "B" para seleccionar Minutos y "D" para ajustarlos.
4. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
5. Cuando suene la Alarma, oprima "C" para detenerla.
6. Para probar el sonido de Alarma, oprima "C" y "D" al mismo tiempo.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "C" de continuo para mostrar la Alarma.
2. Oprima "D" para ACTIVAR/ DESACTIVAR (ON/OFF) la Alarma 
 . Oprima "C" para salir.
3. Oprima "B" para ACTIVAR/ DESACTIVAR (ON/OFF) el Timbre 
 según lo desee. (El día de la semana se mostrará cuando el Timbre esté ACTIVADO).
4. Oprima "C" para salir de la modalidad de Ajuste de la Alarma/ el Timbre.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.
2. Oprima "D" para iniciar el Cronómetro. Oprima "D" para detenerlo, y oprima "C" para regresarlo a cero.
3. Para iniciar Conteo de Intervalo/ Vueltas en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C".
4. Oprima "C" de nuevo para iniciar un nuevo conteo de vueltas.

5. Para detener el Conteo de Intervalo, oprima "D", después "C" para regresar el Cronómetro a cero.
6. Nota: Para regresar a la Modalidad de Hora Normal con el Cronómetro en marcha en segundo plano, oprima "B".

J140



Características

- Timbre Cada Hora / Alarma con Repetición
- Calendario
- Cronómetro
- Luz de fondo EL* (*EL = Electroluminiscencia)

Alternar a través de todas las Modalidades

- Oprima "B" para alternar a través de todas las modalidades en el siguiente orden: Hora/ Cronómetro/ Alarma/ Ajuste de la Hora

Luz de fondo EL

- Oprima "A" para iluminar la esfera durante 3 segundos

Ajuste de la Hora y el Calendario

1. En la modalidad de ajuste de la hora oprima "D", los segundos parpadearán. Oprima "D" para regresar los segundos a "00".
2. Oprima "C" para seleccionar los demás ajustes en el siguiente orden: Hora/ Minuto/ Mes/ Día/ Día de la Semana
3. Oprima "D" para avanzar y ajustar cada selección.
4. Cuando se ajusta la hora, una "H" mostrará que la hora se ajustará y mostrará en formato de 24 Horas, "A" o "P" indicará formato de 12 Horas.
5. Cuando complete todos los ajustes, oprima "B" para confirmar y regresar a la Modalidad de Hora Normal.

Ajuste de la Alarma

1. En la Modalidad de Alarma, oprima "C" y la Hora parpadeará. Oprima "D" para ajustar la Hora.
2. Oprima "C" para seleccionar Minutos y "D" para ajustarlos.
3. Oprima "B" para volver a la Modalidad de Hora Normal.
4. Cuando suene la alarma, oprima "C" o "D" para detenerla, oprima "B" para Repetir.
5. Cuando la Alarma se silencia (para Repetir), sonará de nuevo en 5 minutos. El sonido de la alarma dura 20 segundos antes de detenerse automáticamente.

Uso de la Alarma y el Timbre

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "D" para cambiar la

Alarma  y el Timbre  a ENCENDIDO/ APAGADO. Oprima "B" para salir.

2. Oprima "C" para salir de la modalidad de Ajuste de la Alarma/ el Timbre.

Cronómetro

1. En la Modalidad de Hora Normal, oprima "B" para cambiar a la Modalidad de Cronómetro.

2. Oprima "D" para iniciar el Cronómetro. Oprima "D" para detenerlo, y oprima "C" para regresarlo a cero.

3. Para iniciar Conteo de Intervalo/ Vueltas en la Modalidad de Cronómetro con el Cronómetro en marcha, oprima "C".

4. Oprima "C" de nuevo para salir del Conteo de Intervalo/ Vueltas, después oprima "D" para detener el Cronómetro y "C" para regresarlo a cero.

5. Nota: Para regresar a la Modalidad de Hora Normal con el Cronómetro en marcha en segundo plano, oprima "B".

Data do Relógio



Acertar a Data

1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Gire a coroa ou no sentido horário ou no sentido anti-horário e acerte a data para o dia anterior. A direção que movimenta a data varia nos diferentes modelos de relógios.

Acertar a Hora

1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para avançar a hora e continuar até o dia mudar para o dia atual.
3. Acertar a hora correta.
4. Empurre a coroa de volta para a posição 1.

VJ53A Relógio de Data e Hora



Ajuste da Data

1. Puxe a coroa para a posição 2.
2. Rode a coroa no sentido horário e acerte a data para o dia anterior.

Ajuste do Dia

Com a coroa ainda na posição 2, rode no sentido horário e escolha o dia anterior.

Ajuste do Tempo

1. Puxe a coroa para o ajuste 3.
2. Rode a coroa no sentido horário para avançar no tempo, e continue até o dia/data mude para o presente dia.
3. Acerte a hora.
4. Coloque novamente a coroa na posição 1.

HFT-1658 Digital

Luz de fundo EL A

**D Iniciar/Parar
Cronômetro**

B Modo

C Repor Cronômetro



Alternar entre os Modos

- Pressione "B" para avançar pelos diferentes modos: modo Alarme, modo Cronômetro, modo Acertar Hora, modo Hora Normal
Formato 12/24H
- No modo Hora Normal, pressione "D" para alternar entre o formato das 12 e 24H.

Acertar a Hora

1. No modo Hora Normal, pressione "B" 3 vezes para selecionar segundos (segundos irão piscar). Pressione "D" para repor para "00".
2. Pressione "C" para selecionar hora, depois selecione "D" para avançar a hora.
3. Pressione "C" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
4. Pressione "C" para selecionar mês, depois pressione "D" para avançar mês.

5. Pressione "C" para selecionar data, depois pressione "D" para avançar data.
6. Pressione "C" para selecionar dia da semana, depois pressione "C" para avançar.
7. Pressione "B" para sair do modo de Acertar a Hora.


Acertar o Alarme

1. Pressione "B" uma vez para avançar para o modo de Alarme.
2. Pressione "D" para alternar Alarme/Toque on ou off.
3. Pressione "C" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora.
4. Pressione "C" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
5. Pressione "B" para sair do modo de Acertar o Alarme.

Cronômetro

1. Pressione "B" duas vezes para entrar no modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
3. Quando o Cronômetro estiver correndo, pressione "C" para entrar no Tempo Acumulado. Pressione "C" para sair do Tempo Acumulado e resumir o modo Cronômetro.
4. Pressione "C" para repor Cronômetro.

HFT-183 Analógico Digital



Acertar a Hora Analógica

- Puxe coroa e gire para acertar ponteiros das horas e minutos.
- Empurre coroa de volta à posição normal quando a hora estiver acertada.

Formato 12/24H

- No modo Hora, pressione "B" para alternar entre os formatos de 12 e 24H.

Luz de fundo EL

- Pressione "C" para exibir a luz do mostrador durante 3 segundos.

Alarme e Toque On/Off

1. No modo Hora, pressione e mantenha "C", e pressione também "D" para alternar Alarme ON/OFF.
2. Para testar som de Alarme, pressione "C" e depois mantenha

também "D". O alarme irá tocar.

3. Pressione "C" para colocar em OFF o som do Alarme.

4. Para ativar/desativar Toque, pressione e mantenha "C", e depois pressione também "B".

5. Liberte "C" para voltar ao modo de Hora Normal.

Acertar a Hora

1. No modo Hora, pressione "B" três vezes, dia e segundos piscarão.

2. Pressione "D" para repor segundos a "00".

3. Pressione "C" uma vez para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar os minutos.

4. Pressione "C" duas vezes para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora.

5. Pressione "C" três vezes para selecionar mês ou data, depois pressione "D" para avançar".

6. Pressione "C" quatro vezes para selecionar mês ou data, depois pressione "D" para avançar.

7. Pressione "C" cinco vezes para selecionar dia, depois pressione "D" para avançar.

8. Pressione "C" uma vez para sair do modo de Acertar Hora.

Hora 12/24H

1. Pressione "B" três vezes, depois pressione "C" para selecionar AM/PM e formato 12/24H. Pressione "D" para avançar.

2. Pressione "B" para sair do modo de acerto das 12/24H.

Acertar o Alarme

1. No modo Hora, pressione "B" duas vezes para selecionar dia e hora, depois pressione "D" para avançar.
2. Pressione "C" para mudar para acerto de minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
3. Pressione "B" para sair do modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. No modo Hora, pressione "B" para entrar em modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
3. Para Tempo Acumulado, pressione "C" enquanto Cronômetro está correndo. Para sair de Tempo Acumulado, pressione "C" de novo.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, depois "C" para repor.

BJ3361 Digital

Luz de fundo EL

A

D

Repor Cronômetro



Modo

B

C

Iniciar/Parar Cronômetro

Alternando entre Modos

- Pression "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora, Cronômetro, Alarme, Acertar Hora.

Alternando entre Modos

- Pression "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora, Cronômetro, Alarme, Acertar Hora.

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "A".

Acertar a Hora

1. No modo Hora, pressione "B" três vezes, os segundos piscarão. Pressione "D" para repor a "00".
2. Pressione "C" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar. Acerte para as 12H desejadas (quando símbolos "A" ou "P" piscarem), ou formato 24H (quando símbolo "H" piscar) ao alternar pela sequência da hora.
3. Pressione "C" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar.
4. Pressione "C" para selecionar mês, depois pressione "D" para avançar.
5. Pressione "C" para selecionar dia da semana, depois pressione "D" para avançar.
6. Pressione "B" para sair do modo de Acertar Hora.

Acertar o Alarme

1. No modo Hora, pressione "B" duas vezes, a hora piscará e o Alarme se ativará.
2. Pressione "D" para avançar a hora.

3. Pressione "C" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
4. Pressione "C" para sair do modo de Acertar Alarme.
5. Alarme dispara por 20 segundos. Pressionar "A", "C", ou "D" desliga som de Alarme.
6. Para Adiar Alarme por 5 minutos, pressione "B".

Alarme e Toque ON/OFF

1. No modo Alarme, ativar/desativar Alarme pressionando "D".
2. Pressione "D" de novo e Toque hora é ativado.
3. Pressione "D" de novo e Alarme/Toque são ativados.
4. Pressione "D" de novo para desativar ambos Alarme/Toque.

Cronômetro

1. Em modo Hora, pressione "B" para entrar em modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
3. Pressione "C" para repor Cronômetro.
4. Em modo de contagem de cronômetro, pressione "C" para entrar em Tempo Acumulado.
5. Pressione "D" para parar Tempo Acumulado, depois "C" para exibir todos os tempos.
6. Pressione "C" para repor Cronômetro.

A qualquer altura que Cronômetro esteja correndo, pode pressionar "B" três vezes para voltar ao modo de Hora Normal, e o Cronômetro continuará correndo em segundo plano.

HFT-2344 Digital



Alternar entre Modos

- Pressione "B" para alternar entre modos na seguinte ordem: Tempo, Alarme, Cronômetro, Contador de Contagem Regressiva.

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "A".

Acertar a Hora

1. No modo Hora, pressione e mantenha "C" durante três segundos para selecionar segundos. Pressione "D" para repor segundos a "00".
2. Pressione "B" para selecionar minutos, pressione "D" para avançar minutos.
3. Pressione "B" para selecionar hora, pressione "D" para avançar hora.
4. Pressione "B" para selecionar 12/24H, pressione "D" para alternar formato 12 ou 24H.

5. Pressione "B" para selecionar mês, pressione "D" para avançar mês.
6. Pressione "B" para selecionar data, pressione "D" para avançar data.
7. Pressione "B" para selecionar dia, pressione "D" para avançar dia
8. Pressione "C" para sair do modo de Acertar Hora.

Modo de Acertar Alarme/Toque

1. Pressione "D" para alternar Alarme e Toque ON/OFF.
2. Pressione e mantenha "C" durante 3 segundos para entrar em modo de acerto de Alarme, hora piscando. Pressione "D" para avançar hora.
3. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
4. Pressione "C" para sair do modo Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Com Cronômetro correndo, pressione "C" para entrar/sair em modo Tempo Acumulado.
3. Pressione "D" para parar Cronômetro.
4. Pressione "C" para repor Cronômetro.

Contador de Contagem Regressiva

1. Em modo de Contagem Regressiva, Pressione e mantenha "C" durante 3 segundos para entrar em modo de Acertar Contador. As

- horas piscarão, depois pressione "D" para avançar horas.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar.
 3. Pressione "C" para sair do modo de Acertar Contador e voltar ao mostrador de Contador de Contagem Regressiva.
 4. Pressione "D" para iniciar/parar Contador.
 5. Com Contador parado, pressione "C" para repor.

Modo Hora Dual (Acertar Hora Secundária, T2)

1. Em modo Hora, pressione "D" para alternar entre mostrador de hora primária e hora secundária (T2).
2. Para entrar em modo de Acerto T2, alterne para T2, depois pressione e mantenha "C" durante 3 segundos. Os minutos piscarão, depois pressione "D" para avançar minutos.
3. Pressione "B" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora.
4. Pressione "C" para sair de modo de Acerto T2.

MD11258T(R) Y121E4 Analógico Digital

Repor Cronômetro

A

D

Iniciar/Parar Cronômetro

Modo

B

C

Luz de fundo EL



Acertar a Hora Analógica

- Puxe coroa e gire para acertar ponteiros das horas e minutos.
- Empurre coroa de volta à posição normal quando a hora estiver acertada.

Alternar entre Modos

- Pressione "B" para alternar entre modos na seguinte ordem: Hora, Alarme, Cronômetro, Hora Dual.

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "C".

Acertar a Hora

1. Em modo Hora, pressione e mantenha "A" até os segundos piscarem, depois pressione "D" para repor segundos para "00".
2. Pressione "B" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar. Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
3. Repita passo 2 para acertar Minutos, Mês, Data, Formato 12/24H.
4. Pressione "A" para sair de modo de Acerto Hora.

Alarme e Toque ON/OFF

- Em modo Alarme, pressione "D" para ligar/desligar (on/off) som de Alarme e Toque na seguinte sequência: Alarme e Toque OFF, Alarme ON, Toque ON, Alarme e Toque ON.
- Alarme soará na hora pré-definida durante 60 segundos se som estiver definido para ON. Pressionar qualquer botão silenciará o alarme.

Acertar o Alarme

1. Em modo Alarme, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
2. Repita passo 2 para acertar minutos
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar contagem.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem de Cronômetro, pressione "A" para entrar/sair de Tempo Acumulado.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para sair do modo Cronômetro.

Acertar Hora Dual

1. Em modo Hora Dual, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos. Mantendo "D" avançará a hora mais rapidamente.
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Hora Dual.

MD08181N Digital



Alternar entre Modos

- Pressione "B" para alternar entre modos na seguinte ordem: Hora, Alarme, Cronômetro, Hora Dual.

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "C".

Alternar entre Formatos 12/24H

- Pressione "A" para alternar entre mostrador de formatos 12H ou 24H

Ver Calendário

- Pressione e mantenha "D" para mostrar Ano, Mês, Data

Acertar a Hora

1. Em modo Hora, pressione e mantenha "A" até segundos piscarem, depois pressione "D" para repor para "00".
2. Pressione "B" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
3. Repita passo 2 para acertar restantes definições na seguinte ordem: Minutos, Ano, Mês, Data. Dia da semana será automaticamente acertado.
4. Pressione "A" para sair de Acertar Hora.

Alarme e Toque ON/OFF

- Em modo Alarme, pressione "D" para ligar Alarme e Toque em ON OFF na seguinte ordem: Alarme e Toque OFF, Alarme ON, Toque ON, Alarme e Toque ON.
- Alarme soará na hora pré-definida diariamente durante 60 segundos. Pressionar qualquer botão silenciará o alarme.

Acertar o Alarme

1. Em modo Alarme, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos, Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem de Cronômetro, pressione "A" para entrar/sair em Tempo Acumulado.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para repor.

Acertar Hora Dual

1. Em modo de Hora Dual, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais depressa.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos, Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem de Cronômetro, pressione "A" para entrar/sair em Tempo Acumulado.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para repor.

Acertar Hora Dual

1. Em modo de Hora Dual, pressione "A" para selecionar hora,

depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais depressa.

2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos, Mantendo "D" avançará hora mais rapidamente.
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem de Cronômetro, pressione "A" para entrar/sair em Tempo Acumulado.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para repor.

Acertar Hora Dual

1. Em modo de Hora Dual, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará hora mais depressa.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos.
3. Pressione "A" para sair de modo de Acertar Hora Dual.

MD11252 Pedômetro Digital

Repor Cronômetro

A

D

Iniciar/Parar Cronômetro

Modo

B

C

Luz de fundo EL



Alternar entre Modos

- Pressionar "B" para alternar entre modos na seguinte ordem: Hora, Pedômetro, Alarme, Cronômetro

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "C"

Acertar a Hora

1. Em modo Hora, pressione e mantenha "A" para selecionar itens para acertar na seguinte ordem: Objetivo de Passos do Pedômetro, Peso, 12/24H, Segundos, Hora, Minutos, Ano, Mês, Data.
2. Pressione "D" para avançar para os itens selecionados, pressione "C" para retroceder.
3. Pressione "A" para sair do modo Acertar Hora.

Alarme e Toque ON/OFF

1. Em modo Alarme, pressione "C" para selecionar quaisquer das 5 definições de Toque.
2. Pressione "D" para ligar/desligar (ON/OFF) Toque.
3. Pressione "C" de novo para selecionar quaisquer das 5 definições de Alarme.
4. Repita passo 2.

Acertar o Alarme

1. Em modo Alarme, pressione e mantenha "A" até hora piscar, depois pressione "D" para avançar hora. (Pressione "C" para retroceder hora.)
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos. (Pressione "C" para retroceder minutos.)
3. Pressione "A" para sair do modo de Acertar Alarme após acertar quaisquer dos 5 alarmes.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem Cronômetro, pressione "A" para entrar/apagar Tempo Acumulado. O Cronômetro pode rastrear até 50 Voltas ou Tempos Acumulados.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para repor.

Lembrar Dados de Volta Acumulada de Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "B" para exibir primeiro tempo acumulado.
2. Pressione "D" ou "C" para navegar para a frente ou para trás através dos vários registros gravados de Volta Acumulada.
3. Pressione "A" para voltar para o modo de Cronômetro normal.

Pedômetro

1. Em modo Pedômetro, pressione "D" para navegar pela informação pela seguinte ordem: Passos, Distância, Velocidade, Calorias, Tempo de Passo.
2. Pressione "C" para ver quaisquer dos Registros.
3. Pressione "D" para navegar pela informação. Último registro será registro 1.
4. Pressione "C" para ver Totais.
5. Pressione "D" para navegar pela informação.
6. Para repor dados, pressione e mantenha "A" durante 2 segundos no Pedômetro, Registro, ou vista Total.
7. Quando não usar o modo pedômetro, pressione "B" para mudar para exibição de Hora Normal e poupar na bateria.

Isenção de Responsabilidade do Pedômetro: Por favor note que atividades de alto impacto ou atividades esportivas em equipe serão contadas como passos pelo pedômetro, a menos que você saia da função pedômetro de antemão.

Para conservar a vida útil da bateria, saia do modo pedômetro durante atividades sedentárias quando você não deseja contar passos.

MD12277 Pedômetro Digital

Repor Cronômetro A

D Iniciar/Parar Cronômetro

Modo B

C Luz de fundo EL



Alternar entre Modos

- Pressione "B" para alternar entre modos na seguinte ordem: Hora, Pedômetro, Alarme, Cronômetro.

Luz de fundo EL

- Para piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "C".

Acertar a Hora

1. Em modo Hora, pressione e mantenha "A" para selecionar itens na seguinte ordem: Objetivo de Passos do Pedômetro, Peso, 12/24H, Segundos, Hora, Minutos, Ano, Mês, Data.
2. Pressione "D" para avançar os itens selecionados, pressione "C" para retroceder.
3. Pressione "A" para sair do modo de Acertar Hora.

Alarme e Toque ON/OFF

1. Em modo de Alarme, pressione "C" para selecionar quaisquer das

- 5 definições de Toque.
2. Pressione "D" para ligar/desligar Toque ON/OFF.
3. Pressione "C" de novo para selecionar quaisquer das 5 definições de Alarme.
4. Repetir passo 2.

Acertar o Alarme

1. Em modo de Alarme, pressione e mantenha "A" até a hora piscar, depois pressione "D" para avançar a hora. (Pressione "C" para retroceder hora.)
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar minutos. (Pressione "C" para retroceder minutos.)
3. Pressione "A" para sair do modo de Acertar Alarme após acertar quaisquer dos 5 alarmes.

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.
2. Pressione "A" para repor Cronômetro.
3. Em modo de contagem de Cronômetro, pressione "A" para entrar/apagar Tempo Acumulado. O Cronômetro pode rastrear até 50 Voltas ou Tempos Acumulados.
4. Pressione "D" para parar Cronômetro, e "A" para repor.

Lembrar Dados de Volta Acumulado de Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "B" para exibir primeiro tempo

acumulado.

2. Pressione "D" ou "C" para navegar para a frente ou para trás através dos vários registros gravados de Volta Acumulada.
3. Pressione "A" para voltar para o modo de Cronômetro normal.

Pedômetro

1. Em modo Pedômetro, pressione "D" para navegar pela informação pela seguinte ordem: Passos, Distância, Velocidade, Calorias, Tempo de Passo.
2. Pressione "C" para ver quaisquer dos Registros.
3. Pressione "D" para navegar pela informação. Último registro será registro 1.
4. Pressione "C" para ver Totais.
5. Pressione "D" para navegar pela informação.
6. Para repor dados, pressione e mantenha "A" durante 2 segundos no Pedômetro, Registro, ou vista Total.
7. Quando não usar o modo pedômetro, pressione "B" para mudar para exibição de Hora Normal e poupar na bateria.

Isenção de Responsabilidade do Pedômetro: Por favor note que atividades de alto impacto ou atividades esportivas em equipe serão contadas como passos pelo pedômetro, a menos que você saia da função pedômetro de antemão.

Para conservar a vida útil da bateria, saia do modo pedômetro durante atividades sedentárias quando você não deseja contar passos.

MD7133 Digital

Repor Cronômetro

A



D

Iniciar/Parar Cronômetro

Modo B

C Luz de fundo EL

Alternar entre os Modos

- Pressione "B" para avançar pelos diferentes modos: Hora, Alarme, Cronômetro, Hora Dual

Formato 12/24H

- Em modo Hora, pressione "A" para alternar entre formatos hora de 12 e 24H.

Calendário

- Em modo Hora, pressione e mantenha "D" para exibir Ano, Mês e Data.

Luz de fundo EL

- Pressione "C" para fazer piscar mostrador durante 3 segundos

Acertar a Hora

1. Em modo Hora, pressione e mantenha "A" para selecionar segundos (segundos piscarão).

2. Pressione "D" para repor segundos a "00".
3. Pressione "B" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Mantendo "D" avançará a hora mais rapidamente.
4. Repita passo 3 para terminar de acertar hora na seguinte ordem: Segundos, Hora, Minuto, Ano, Mês, Data.

Acertar o Alarme

1. Em modo de Alarme, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Mantendo "D" avançará a hora mais rapidamente.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar os minutos. Mantendo "D" avançará os minutos mais rapidamente.
3. Pressione "A" para sair do modo de Acertar Alarme.

Alarme e Toque On/Off

- Em modo Alarme, pressione "D" para ligar on/off o alarme e toque na seguinte ordem: Alarme/Toque Off, Alarme On, Toque On, Alarme/Toque On

Cronômetro

1. Em modo Cronômetro, pressione "D" para iniciar tempo decorrido, pressione "D" de novo para parar tempo decorrido.
2. Pressione "A" para repor cronômetro.
3. Para Tempo Acumulado, pressione "D" para iniciar Cronômetro, depois pressione "A" para exibir Tempo Acumulado (contagem do

Cronômetro continua correndo internamente).

4. Pressione "A" para apagar o Tempo Acumulado e para continuar Cronômetro.

5. Pressione "D" para parar Cronômetro.

Hora Dual

1. Em modo de Hora Dual, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar hora. Mantendo "D" avançará a hora mais rapidamente.

2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar os minutos. Pressionando uma vez avança minutos por "30".

3. Saia da Hora Dual ao pressionar "A".

ED0368 Digital



Acertar a Hora

1. Pressione "A" para avançar a Data. Mantendo "A" avança a Data mais rapidamente.

2. Pressione "B" para avançar a Hora. Mantendo "B" avança a Hora

a mais rapidamente.

3. Pressione "C" para avançar os Minutos. Mantendo "C" avança os Minutos mais rapidamente.

Luz de fundo EL

- Pressione "D" para fazer piscar mostrador durante 3 segundos.

J8279 Digital



Alternar entre os Modos

- Pressione "B" para alternar entre os modos na seguinte ordem: Hora, Cronômetro, Alarme, Acertar Hora.

Luz de fundo EL

- Para fazer piscar mostrador durante 3 segundos, pressione "A"

Acertar a Hora

1. Em modo de Acertar Hora, pressione "C" para selecionar

dos, depois pressione "D" para repor para "00".

2. Pressione "C" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. ("H" representa o formato 24H, "A" e "P" representam o formato 12H.)

3. Repita passo 2 para acertar Minutos, Mês, Dia e Data.

4. Pressione "B" para sair do modo de Acertar Hora.

Alarm e Toque ON/OFF

- Pressione "D" para alternar entre as definições para ligar ou desligar o Alarme e Toque ON e OFF.

- Alarme soará na hora pré-definida durante 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciar o alarme.

- Quando a função de Toque estiver ativa, o Alarme soará de novo 5 minutos mais tarde durante 20 segundos.

Acertar o Alarme

1. Em modo de Alarme, pressione "C" para selecionar hora ou minuto, depois pressione "D" para avançar para o item selecionado.

2. Pressione "C" para sair do modo de Acertar Alarme.

Cronômetro

1. Em modo de Cronômetro, pressione "D" para iniciar/parar Cronômetro.

2. Pressione "C" para repor Cronômetro.

3. Em modo de contagem do Cronômetro, pressione "C" para entrar/apagar Tempo Acumulado.

4. Pressione "D" para sair de Tempo Acumulado.
Pressione "B" para sair do modo Cronômetro. Se o Cronômetro não é parado antes de fazer isto, ele continuará a contagem em segundo plano.

MS057



Alternar entre os modos

- Pressione "B" para passar para diferentes modos: Hora, Alarma, Cronômetro, Hora Dupla

Formato 12/24H

- No modo Hora, pressione "A" para alternar entre os formatos de 12 e 24H.

Calendário

- No modo Hora, pressione e mantenha "D" para exibir Ano, Mês e Data.

Luz de fundo EL

- Pressione "C" para exibir a luz do mostrador por 3 segundos.

Acertar a Hora

1. No modo Hora, pressione e mantenha "A" para selecionar os segundos (segundos irão piscar).
2. Pressione "D" para repor os segundos a "00".
3. Pressione "B" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Manter "D" pressionado irá avançar a hora mais depressa.
4. Repita o passo 3 para concluir acerto de hora na seguinte ordem: Segundos, Hora, Minuto, Ano, Mês, Data.

Acertar o Alarme

1. Em modo de Alarme, pressione "A" para selecionar hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Manter "D" pressionado irá avançar a hora mais depressa.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar os minutos. Manter "D" pressionado irá avançar os minutos mais depressa.
3. Pressione "A" para sair do modo de Acerto do Alarme.

Alarme e Toque On/Off

- No modo Alarme, pressione "D" para ligar on/off o alarme e o toque na seguinte ordem: Alarme/Toque, Alarme On, Toque On, Alarme/Toque On

Cronómetro

1. No modo Cronómetro, pressione "D" para iniciar tempo decorrido, pressione "D" de novo para parar o tempo decorrido.
2. Pressione "A" para repor o cronómetro.
3. Para Tempo Parcial, pressione "D" para iniciar o Cronómetro, depois pressione "A" para exibir o Tempo Parcial (Cronómetro continua rodando internamente).
4. Pressione "A" para limpar o Tempo Parcial e continuar o Cronómetro.
5. Pressione "D" para parar o Cronómetro.

Hora Dupla

1. No modo Hora Dupla, pressione "A" para selecionar a hora, depois pressione "D" para avançar a hora. Manter "D" pressionado irá avançar a hora mais depressa.
2. Pressione "B" para selecionar minutos, depois pressione "D" para avançar os minutos. Pressionar uma vez avança os minutos em "30".
3. Saia das definições da Hora Dupla ao pressionar "A".

BJ3353 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Cronômetro / Alarme / Ajustar Hora.

Retroiluminação EL

- Pressione "A" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Ajustar hora e calendário

1. No modo Ajustar Hora, pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
2. Pressione "C" para selecionar as opções, na seguinte ordem: Hora / Minuto / Mês / Dia / Dia da Semana / Segundos.
3. Pressione "D" para avançar para a próxima opção. (Ao mudar a opção Hora, "H" indicará o formato de 24 horas; "A" ou "P" indicará o formato de 12 horas.)
4. Quando todas as alterações estiverem concluídas, pressione "A" para sair do modo de ajuste.


Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, como desejado.
2. Pressione "C" para selecionar a hora, e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "B" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "C" para sair do modo de ajuste e pressione "B" para o visor voltar ao modo Hora normal.
5. O alarme soa por 20 segundos, pressione C ou D para silenciá-lo.
6. Pressione a tecla "B" enquanto o alarme soa, para LIGAR / DESLIGAR a função Soneca. Se a função Soneca estiver ligada, o alarme soará novamente em 5 minutos.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "C" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "D" para iniciar o cronômetro e então pressione "C" para exibir o registro do tempo parcial. (TP aparecerá no visor)
3. Para executar Cronômetro em background, pressione "B" para retornar ao modo Hora normal.
4. Em seguida, pressione "D" para sair do modo tempo parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o cronômetro.

J062 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Cronômetro / Alarme / Ajustar Hora.

Retroiluminação EL

- Pressione "A" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Ajustar hora e calendário

1. No modo Ajustar Hora, pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
2. Pressione "C" para selecionar as opções, na seguinte ordem: Hora / Minuto / Mês / Dia / Dia da semana / Segundos.
3. Pressione "D" para avançar para a próxima opção. (Ao mudar a opção Hora, "H" indicará o formato de 24 horas; "A" ou "P" indicará o formato de 12 horas.)
4. Quando todas as alterações estiverem concluídas, pressione "B" para sair do modo de ajuste.



Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme / Toque.
2. Pressione "C" para selecionar a hora e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "B" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "C" para sair do modo de ajuste e pressione "B" para o visor voltar ao modo Hora normal.
5. O alarme soa por 20 segundos, pressione C ou D para silenciá-lo.
6. Pressione a tecla "B" enquanto o alarme soa, para LIGAR / DESLIGAR a função Soneca. Se a função Soneca estiver ligada, o alarme soará novamente em 5 minutos.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "C" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "D" para iniciar o cronômetro e então pressione "C" para exibir o registro do tempo parcial. (TP aparecerá no visor)
3. Em seguida, pressione "D" para sair do modo tempo parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o cronômetro.
4. Para executar Cronômetro em background, pressione "B" para retornar ao modo Hora normal.

BJ2587 IN-006 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "C" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Cronômetro / Relógio / Ajustar Hora.

Ajustar a hora

1. No modo Ajustar Hora, pressione "A" para zerar os segundos (valor "00").
2. Pressione "B" para selecionar as opções, na seguinte ordem: Hora / Minuto / Mês / Dia / Dia da semana / Segundos.
3. Pressione "A" para avançar para a próxima opção. (Ao mudar a opção Hora, "H" indicará o formato de 24 horas; "P" indicará PM no formato de 12 horas.)
4. Quando as alterações estiverem concluídas, pressione "C" para sair do modo de ajuste.

Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "A" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, como desejado.
2. Pressione "B" para selecionar a hora, e pressione "A" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "B" para selecionar os minutos e pressione "A" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "C" para sair do modo de ajuste.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "A" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "B" para reiniciar.
2. Para gravar tempos parciais, pressione "A" para iniciar o cronômetro e pressione "B" para exibir o registro do tempo parcial. Pressione "B" novamente para voltar para Cronômetro principal.
3. Para parar o tempo parcial e o cronômetro principal, pressione "A". Pressione "B" para reiniciar.
4. Para executar Cronômetro em background, inicie o Cronômetro e pressione "C" até que o visor volte ao modo Hora normal.

MD0375N-A4A4-E1 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Alarma / Cronômetro / Contador regressivo / Duplo horário / Ritmo.

Retroiluminação EL

- Pressione "C" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Ajustar a Hora e o Calendário

1. No modo Hora normal, pressione e segure "A" até os segundos começarem a piscar.
2. Pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
3. Pressione "B" para mudar para a próxima opção e "D" para fazer o ajuste. (Segurar o "D" fará avançar mais rapidamente).

4. Repita o passo 3 para continuar o ajuste da hora / calendário na seguinte ordem: Segundos / Hora / Minuto/ Mês / Data / Dia da Semana / Formato de 12 ou 24 horas.
5. Quando todas os ajustes estiverem concluídos, pressione "A" para sair do modo de ajuste.

Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, conforme desejado.
2. Pressione "A" para selecionar a hora e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "B" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "A" para sair do modo de ajuste e "B" para retornar ao modo Hora normal.
5. O alarme soa por 60 segundos, pressione qualquer botão para silenciá-lo.

Ajustar a função Duplo Horário

1. No modo Duplo Horário, pressione "A" para selecionar Hora e em seguida "D" para avançá-la.
2. Pressione "B" para selecionar Minutos e "D" para avançar em incrementos de 30 minutos.
3. Pressione "A" para sair do modo de ajuste.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "A" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "D" para iniciar o cronômetro e pressione "A" para exibir o registro dos Tempos Parciais.
3. Em seguida, pressione "A" novamente para retornar ao cronômetro principal.
4. Repita as etapas 2 e 3 para alternar entre o acompanhamento de um Tempo Parcial e o retorno ao cronômetro principal sendo executado em background.
5. Pressione "D" para parar o cronômetro e "A" para reiniciar.

Contador Regressivo


1. No modo Contador Regressivo, pressione "A" para selecionar Hora e em seguida "D" para avançar (manter pressionado o "D" fará avançar mais rapidamente).
2. Pressione "B" para selecionar Minutos e em seguida "D" para avançar.
3. Pressione "A" para sair do modo de ajuste.
4. Pressione "D" para iniciar o contador e em seguida novamente para pausá-lo.

Ritmo

1. No modo Ritmo, pressione "A" para entrar no modo de ajuste.

2. Pressione "D" para selecionar uma opção da seguinte sequência: 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 120 / 160 / 240 / 320.
3. Pressione "A" para sair do modo de ajuste.
4. Pressione "D" para iniciar / parar o Ritmo.
5. Se o Ritmo é executado por mais de 1 minuto, o visor retorna para a Hora normal. Pressione qualquer botão para voltar ao modo Ritmo.

J8051 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Cronômetro / Alarme / Ajustar Hora.

Retroiluminação EL

- Pressione "A" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Formatos de Hora 12/24

- No modo Hora normal, pressione "D" para alternar entre os formatos de hora 12/24.

Ajustar hora e calendário

1. No modo Ajustar Hora, pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
2. Pressione "C" para selecionar as opções, na seguinte ordem: Hora / Minuto / Mês / Dia / Dia da semana / Segundos.
3. Pressione "D" para avançar para a próxima opção e pressione "B" para sair do modo de ajuste.

Ajustar o alarme


1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, conforme desejado.
2. Pressione "C" para selecionar a hora e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "C" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "C" para sair do modo de ajuste.
5. O alarme soa por 20 segundos, pressione qualquer botão para silenciá-lo.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "C" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "C" enquanto o cronômetro marca o tempo.
3. Pressione "D" para sair do modo tempo parcial e parar a contagem. Pressione "C" para exibir o registro dos tempos parciais.

4. Pressione "C" para zerar (valor "00").

J8300 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Cronômetro / Alarme / Ajustar Hora.

Retroiluminação EL

- Pressione "A" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Ajustar hora e calendário

1. No modo Ajustar Hora, pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
2. Pressione "C" para selecionar as opções, na seguinte ordem: Hora / Minuto / Mês / Dia / Dia da semana / Segundos.
3. Pressione "D" para avançar para a próxima opção (segurar a tecla "D" tornará o avanço mais rápido).
4. Pressione "B" para sair do modo de ajuste.

Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, conforme desejado.
2. Pressione "C" para selecionar a hora e pressione "D" para avançá-la.
3. Pressione "C" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançá-los.
4. Pressione "C" para sair do modo de ajuste.
5. O alarme soa por 20 segundos, pressione "C" ou "D" para silenciá-lo. Pressione "B" para LIGAR / DESLIGAR a função Soneca. Se a função Soneca estiver ligada, o alarme soará novamente em 5 minutos.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "C" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "C" enquanto o cronômetro marca o tempo.
3. Pressione "D" para sair do modo Tempo Parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o cronômetro.
4. Para executar Cronômetro em background, pressione "B" para retornar ao modo Hora normal.

MS064-A4-E1 DIGITAL



Alternar entre os diferentes modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora / Alarme / Cronômetro / Duplo horário.

Retroiluminação EL

- Pressione "C" para iluminar o visor durante 3 segundos.

Formatos de Hora 12/24

- No modo Hora normal, pressione "A" para alternar entre os formatos de hora 12/24.

Ajustar a Hora e o Calendário

1. No modo Hora normal, pressione e segure "A" até os segundos começarem a piscar.
2. Pressione "D" para zerar os segundos (valor "00").
3. Pressione "B" para mudar para a próxima opção e "D" para fazer o ajuste. (Segurar o "D" fará avançar mais rapidamente).

4. Repita o passo 3 para continuar o ajuste da hora / calendário na seguinte ordem: Segundos / Hora / Minuto/ Ano/ Mês / Data;
5. Quando todas os ajustes estiverem concluídos, pressione "A" para sair do modo de ajuste. (O Dia da Semana será ajustado automaticamente, baseado no Ano / Mês / Data escolhidos.)

Ajustar o alarme

1. A partir do modo Alarme, pressione "D" para alternar entre as opções LIGA / DESLIGA para Alarme e Toque, conforme desejado.
2. Pressione "A" para selecionar a hora e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
3. Pressione "B" para selecionar os minutos e pressione "D" para avançar para a configuração desejada.
4. Pressione "A" para sair do modo de ajuste e "B" para retornar ao modo Hora normal.
5. O alarme soa por 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.

Ajustar a função Duplo Horário

1. No modo Duplo Horário, pressione "A" para selecionar Hora e em seguida "D" para avançá-la.
2. Pressione "B" para selecionar Minutos e "D" para avançar em incrementos de 30 minutos.
3. Pressione "A" para sair do modo de ajuste.

Cronômetro

1. No modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar / Parar e em seguida pressione "A" para reiniciar.
2. Para gravar Tempos Parciais, pressione "D" para iniciar o cronômetro e pressione "A" para exibir o registro dos Tempos Parciais.
3. Em seguida, pressione "A" novamente para retornar ao cronômetro principal.
4. Repita as etapas 2 e 3 para alternar entre o acompanhamento de um Tempo Parcial e o retorno ao cronômetro principal sendo executado em background.
5. Pressione "D" para parar o cronômetro e "A" para reiniciar.

07356-YP(MD07134N)-A4A4-E1

REINICIAR A

D START/STOP



MODOS B

C LUZ EL

Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Contagem/Hora Dupla/Tempo

Luz EL

- Em qualquer modo, pressione "C" para iluminar a tela durante 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

- Calendário: No modo hora, pressione e segure "D" para exibir: Mês/Data
- Hora: No modo hora, pressione e segure "A" até que os segundos comecem a piscar.
- Pressione "D" para reiniciar os segundos
- Pressione "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar os números. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 na seguinte sequência:
Segundos /Hora/Minutos/Mês/Data/Dia da Semana/Formato 12/24H
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

Ajustar o Alarme

- O alarme soa no momento ajustado a cada dia por cerca de 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Alarme e Som: No modo alarme, pressione "D" para ligar/desligar o alarme e som na seguinte sequência: Desligar Alarme e Som/Ligar Alarme/Ligar Som/Ligar Alarme & Som
- Ajustar Alarme: No modo alarme, pressione "A" para piscar a hora. O indicador de alarme aparecerá (piscar indica o modo de ajuste).

- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para aumentar os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

Cronômetro

- Tempo de Corrida: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Para parar o cronômetro, pressione "D" novamente
- Pressione o botão "A" para reiniciar o cronômetro
- Dividir Tempo: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Pressione "A" para exibir o tempo parcial, o tempo de cronômetro continuará internamente
- Pressione "A" para limpar a divisão de tempo e continuar a medição do tempo.
- Repita os passos 2 & 3 para medir o tempo parcial.
- Pressione "D" para parar o cronômetro.

Contagem

- Quando a contagem regressiva atingir zero, o alarme soa durante aproximadamente 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.

- Ajuste da Contagem Regressiva: No modo contagem regressiva, pressione "A" até que as horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para aumentar os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.
- Use contagem regressiva do tempo: Pressione "D" para iniciar a contagem regressiva.
- Para interromper a contagem regressiva, pressione "D" novamente.

Hora Dupla

- No modo hora dupla, pressione "A" até que horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para mudar
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

Tempo

- Definir Tempo: No modo tempo, pressione "A" até que os números

do tempo comecem a piscar (piscar indica modo de ajuste).

- Pressione "D" para selecionar o tempo na seguinte sequência: 10/20/30/40/60/80/120/160/240/320
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.
- Usando o Tempo: Pressione "D" para começar.
- Para parar, pressione "D" novamente.
- Depois de um minuto, o visor volta à hora atual. Pressione qualquer tecla para voltar para a tela de Tempo.

08407-YP(MD08172)-A4-E1

REINICIAR A



D **START/STOP**

MODO B

C **LUZ EL**

Alternando através de todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/ Cronômetro/Contagem/Alarme

Luz EL

- Em qualquer modo, pressione "C" para iluminar a tela durante 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

- Formato 12/24 Horas: No modo hora, pressione "D" para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas.
- Hora: No modo de cronometragem, pressione e segure "A" até que os segundos comecem a piscar.
- Pressione "D" para reiniciar os segundos
- Pressione "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar o número. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 na seguinte sequência: Segundos/Hora/Minutos/Ano/Mês/Data
- Quando todas os ajustes estiverem concluídos, pressione "A" para confirmar. (O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com a definição do mês e data).

Cronômetro

- Tempo de Corrida: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Para parar o cronômetro, pressione "D" novamente
- Pressione "A" para reiniciar o cronômetro
- Dividir Tempo: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Pressione "A" para exibir o tempo parcial, o tempo de cronômetro continuará internamente
- Pressione "A" para limpar a divisão de tempo e continuar a medição do tempo.

- Repetir passos 2 & 3 para medir o tempo parcial.
- Pressione "D" para parar o cronômetro.

Contagem

- Quando a contagem regressiva atingir zero, o alarme soa durante aproximadamente 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Ajuste da Contagem Regressiva: No modo contagem regressiva, pressione "A" até que as horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione o botão "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 para selecionar a contagem regressiva na seguinte sequência: Horas/Minutos/Segundos
- Quando todas as ajustes estiverem concluídos, pressione "A" para confirmar.
- Use a Contagem Regressiva de Tempo: Pressione "D" para iniciar a contagem regressiva.
- Para interromper a contagem regressiva, pressione "D" novamente.

Ajustar o Alarme

- O alarme soa na hora ajustada a cada dia por cerca de 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Alarme e Som: No modo alarme, pressione "C" para selecionar Som/Alarme 1/Alarme 2/Alarme 3/Alarme 4/Alarme 5
- No estado Som, pressione "D" para ligar/desligar o sinal sonoro.
- Nos estados Alarm1-Alarm5, pressione "D" para ligar/desligar o alarme.
- Configuração Alarme: No modo alarme, pressione "A" para piscar a hora. O indicador de alarme aparecerá (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para aumentar os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.
- Configuração e operação dos Alarmes 1 – Alarmes 5 são os mesmos.

Ajuste da Hora Analógica

- Puxe a coroa, vire-a para ajustar os ponteiros de horas e minutos.
- Uma vez que a hora tenha sido definida, empurre a coroa de volta para dentro.

08408-YP(MS057)-A4-E

REINICIAR A



D **START/STOP**

MODO B

C **LUZ EL**

Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Contagem/Hora Dupla

Luz EL

- Em qualquer modo, pressione "C" para iluminar a tela durante 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

- Formato 12/24 Horas: No modo hora, pressione "D" para alternar entre os formatos de 12 e 24 horas.
- Calendário: No modo hora, pressione e segure "D" para exibir: Mês/Data
- Hora: No modo hora, pressione e segure "A" até os segundos começarem a piscar.
- Pressione "D" para reiniciar os segundos

- Pressione "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar o número. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 na seguinte sequência: Segundos/Hora/Minutos/Ano/Mês/Data
- Quando todos os ajustes estiverem concluídos, pressione "A" para confirmar. (O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com a definição do mês e data).

Ajustar o Alarme

- O alarme soa no momento ajustado a cada dia por cerca de 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Alarme e Som: No modo alarme, pressione "D" para ligar/desligar o alarme e som na seguinte sequência: Desligar Alarme e Som/Ligar Alarme/Ligar Som/Ligar Alarme & Som
- Ajustar Alarme: No modo alarme, pressione "A" para piscar a hora. O indicador de alarme aparecerá (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para aumentar os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

Cronômetro

- Tempo de Corrida: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Para parar o cronômetro, pressione "D" novamente
- Pressione "A" para reiniciar o cronômetro
- Dividir Tempo: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Pressione "A" para exibir o tempo parcial, o tempo de cronômetro continuará internamente
- Pressione "A" para limpar a divisão de tempo e continuar a medição do tempo.
- Repetir passos 2 & 3 para medir o tempo parcial.
- Pressione "D" para parar o cronômetro.

Hora Dupla

- No modo hora dupla, pressione "A" até que horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para mudar
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Contagem/Hora Dupla/Tempo

Luz EL

- Em qualquer modo, pressione "C" para iluminar a tela durante 3 segundos.

Definição da hora e calendário

- Calendário: No modo de cronometragem, pressione e segure "D" para exibir: Ano / Mês / Data
- Hora: No modo hora, pressione e segure "A" até que os segundos comecem a piscar.
- Pressione "D" para reiniciar os segundos

- Pressione "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar o número. Pressione e segure para aumentar a velocidade. Pressione "C" para diminuir o número. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 na seguinte sequência:
Segundos /Hora/Minutos/Mês/Data/Dia da Semana/Formato 12/24H
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar. (O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com a definição do mês e data).

Cronômetro

- Tempo de Corrida: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Para parar o cronômetro, pressione "A"
- Pressione o botão "A" novamente para reiniciar o cronômetro
- Dividir Tempo: No modo cronômetro, pressione "D" para iniciar o cronômetro
- Pressione "D" novamente para exibir o tempo parcial, o tempo do cronômetro continuará internamente. Após 2 segundos, a tela mostrará automaticamente o tempo em cronômetro.
- Repita o passo 2 para medir o tempo parcial.
- Pressione "A" para parar o cronômetro.

Dados

- No modo Dados, o relógio exibirá o tempo da primeira volta.
- Pressione "D" para navegar adiante pelos dados.

- Pressione "C" para navegar para trás pelos dados.
- Divisão: No modo de dados, pressione "A" para exibir a hora do primeiro tempo cronometrado.
- Pressione "D" para navegar adiante pelos dados.
- Pressione "C" para navegar para trás pelos dados.
- Pressione "A" para entrar no modo cronômetro no estado de navegação de divisão de tempos cronometrados.

Contagem

- Quando a contagem regressiva atingir zero, o alarme soa durante aproximadamente 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Ajuste da Contagem Regressiva: No modo contagem regressiva, pressione "A" até que as horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione o botão "B" para mudar para a próxima seleção.
- Pressione "D" para aumentar. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Repita os passos 3 e 4 para selecionar a contagem regressiva na seguinte sequência: Horas/Minutos/Segundos
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.
- Use Contagem Regressiva de Tempo: Pressione "D" para iniciar a contagem regressiva.

- Para interromper a contagem regressiva, pressione "D" novamente.

Ajustar o alarme

- O alarme soa na hora ajustada a cada dia por cerca de 60 segundos. Pressione qualquer botão para silenciá-lo.
- Alarme e Som: No modo alarme, pressione "C" para selecionar Som/Alarme 1/Alarme 2/Alarme 3/Alarme 4/Alarme 5
- No estado Som, pressione "D" para ligar/desligar o sinal sonoro.
- Nos estados Alarme 1 – Alarme 5, pressione "D" para ligar/desligar o alarme.
- Configuração Alarme: No modo alarme, pressione "A" para piscar a hora. O indicador de alarme aparecerá (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade. Pressione "C" para diminuir a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione o botão "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" para aumentar os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade. Pressione "C" para diminuir os minutos. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.
- Configuração e operação dos Alarmes 1 – Alarmes 5 são os mesmos.

Tempo duplo

- No modo hora dupla, pressione "A" até que horas comecem a piscar (piscar indica o modo de ajuste).
- Pressione "D" para aumentar a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade. Pressione "C" para diminuir a hora. Pressione e segure para aumentar a velocidade.
- Pressione o botão "B" para selecionar os minutos.
- Pressione "D" ou "D" para alterar os minutos (um clique aumentará 30 minutos).
- Quando todas as definições estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar.

HFT-2698



Luz EL

- Em qualquer modo, pressione "S4" para iluminar a tela durante 3 segundos.

Ajuste de Hora Normal

- No Modo de Hora normal, pressione "S3" três (3) vezes. Os dígitos de segundo piscarão indicando o modo de configuração. Pressione "S1" para ajustar os segundos para zero. Pressione o botão "S2" para selecionar o Modo de Ajuste. Pressione o botão "S1" para avançar através da sequência de ajuste seguinte: Minutos/Hora/Data/Mês/Dia da semana.
- Pressione "S3" para voltar ao Modo de Hora normal.

Alarme e Som por Hora

- Alarme: No Modo de Hora normal, pressione e segure "S2" (a tela mostrará o alarme na hora e minuto).
- Pressione o botão "S1" para ligar/desligar o Som do Alarme
- Pressione o botão "S2" para voltar ao Tempo Normal
- Som por Hora: No Modo de Hora normal, pressione e segure "S2" (a tela mostrará o alarme na hora e minuto).
- Pressione "S3" para ligar o som por hora (indicado mostrando o todo do dia).
- Pressione "S3" para desligar o som por hora (ícone deixará de estar presente).

Ajuste de Hora de Alarme

- No Modo de Hora normal, pressione "S3" duas (2) vezes. O dígito de hora de alarme começará a piscar indicando o modo de ajuste. Pressione o botão "S1" para avançar. Pressione o botão "S2" e o

dígito de minuto começará a piscar. Avance pressionando "S1".

Pressione "S3" para voltar ao Modo de Hora normal

- Teste de Alarme de Som: No Modo de Hora normal, pressione "S1" e "S2" ao mesmo tempo.
- Desligar Alarme de Som: Pressione "S2" para desligar o som de alarme

Modo de Cronógrafo

- No Modo de Hora normal, pressione "S3" uma vez para entrar no modo de Cronógrafo.
- Iniciar/Parar pressionando "S1"
- Reiniciar a zero pressionando "S2" (quando o cronógrafo está parado).
- Retornar ao Modo Hora normal, pressione "S3"

Ajuste Tempo de Corrida

- No Modo de Hora normal, pressione "S3" uma vez para entrar no modo Cronógrafo. Inicie o cronógrafo.
- Pressione "S1" para iniciar
- Pressione "S2" para medir divisões ou voltas
- Pressione "S2" novamente para reiniciar a contagem
- Pressione "S1" para parar no final do evento
- Pressione "S2" para reiniciar a zero (quando cronógrafo está parado)
- Pressione "S3" para voltar ao Modo de Hora normal

Formato de 12/24 Horas

- No Modo de Hora normal, pressione "S3" três (3) vezes e os dígitos do segundo piscarão indicando o modo de configuração. Em seguida, pressione "S2" duas (2) vezes e os dígitos da hora piscarão. Pressione o botão "S1" e a hora avançará no seguinte formato:
 - o A = AM
 - o P = PM
 - o H = Tempo em 24 Horas
- Pressione "S3" para retomar ao Modo de Hora normal.

6 digit + QA HFT-2637



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Alarma/Ajuste Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "D" para reiniciar os segundos a "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Minuto/Hora/Dia/Mês/Dia da Semana/Segundos
3. Pressione "D" para avançar em cada seleção. (Quando estiver ajustando a seleção Hora, "H" indica o formato de 24 Horas; "A" ou "P" indicam o formato de 12 Horas.)
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "B" para confirmar.

Ajustar o Alarme

1. A partir do modo de hora normal, pressione "C" para selecionar "Hora" ou "Minuto".
2. Pressione "D" para ajustar, e "B" para confirmar.
3. A partir do modo de hora normal, segure "C" e pressione "D" para alternar entre os ajustes de Alarme/Ligar e Desligar Som.
4. Quando o Alarme soar, pressione "C" para parar e "D" para Soneca. O Alarme soará novamente em 5 minutos.

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
2. Para deixar o Cronômetro no plano de fundo, pressione "B" para retornar ao Modo de Hora Normal.

3. Pressione "D" no Modo Cronômetro para parar a contagem.
Pressione "C" para reiniciar o Cronômetro.

Ajuste Hora Analógica

1. Puxe a coroa para fora até o primeiro clique, então vire-a para ajustar os ponteiros de hora e minuto para a hora desejada.
2. Empurre a coroa de volta para a posição normal.

10 Digit HFT-1609



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Ajuste Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "D" para reiniciar os segundos a "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Dia/Mês/Dia da Semana/Segundos
3. Pressione "D" para avançar em cada seleção.
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "B" para confirmar.

Ajuste Formato 12H/24H

1. No Modo Hora Normal, pressione "D" para alternar entre os ajustes de visor 12H/24H.
2. "PM" aparecerá para indicar o modo 12H, "24H" indica o modo 24H.

Ajustar o Alarme

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre os ajustes Alarme/Ligar e Desligar Som.
2. No Modo Alarme, pressione "C" para selecionar "Hora" ou "Minuto" e "D" para avançar o ajuste.

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
2. Para deixar o Cronômetro no plano de fundo, pressione "B" para retornar ao Modo de Hora Normal.

3. No Modo Cronômetro com o cronômetro contando, pressione "C" para iniciar contagem de tempo parcial, pressione "C" novamente para sair da contagem de tempo parcial. Pressione "C" para visualizar todo o histórico de contagens.
4. Pressione "D" para sair do Tempo Parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o Cronômetro.

12 Digit QA HFT-2636



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Alarme/Ajuste Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "D" para reiniciar os segundos a "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Mês/Data/Dia da Semana
3. Pressione "D" para avançar em cada seleção.
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "B" para confirmar.

Ajuste Formato 12H/24H

1. No Modo Hora Normal, pressione "D" para alternar entre os ajustes de visor 12H/24H.
2. "PM" aparecerá para indicar o modo 12H, "24H" indica o modo 24H.

Ajustar o Alarme

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre os ajustes Alarme/Ligar e Desligar Som.
2. No Modo Alarme, pressione "C" para selecionar "Hora" ou "Minuto" e "D" para avançar o ajuste. Pressione "B" para confirmar.

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Alarme/Hora Dupla

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "C" para reiniciar os segundos a "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Mês/Data/Dia da Semana/Segundos
3. Pressione "D" para avançar em cada seleção.
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "B" para confirmar e sair do modo de ajuste.

Ajuste Formato 12H/24H

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "D" para alternar entre as horas.
2. "A" e "P" indicam AM e PM para o visor de 12H, e "H" indica o visor de 24H.

Ajustar o Alarme

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre os ajustes Alarme/Ligar e Desligar Som.
2. No Modo Alarme, pressione "C" até que as horas pisquem, e pressione "D" para avançar. (Segure "D" para avançar em velocidade maior.)
3. Pressione "C" para selecionar minutos, e "D" para avançar.
4. Pressione "B" para confirmar e sair do modo de ajuste.
5. O Alarme soa por 20 segundos, pressione "B" para Ligar e Desligar a função Soneca. Pressione "C" ou "D" para silenciar o Alarme. Quando o Alarme entra em modo Soneca, ele soará novamente em 5 minutos.

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
2. Para deixar o Cronômetro no plano de fundo, pressione "B" para retornar ao Modo de Hora Normal.

3. No Modo Cronômetro com o cronômetro contando, pressione "C" para iniciar contagem de tempo parcial, pressione "C" novamente para sair da contagem de tempo parcial.
4. Pressione "D" para sair do Tempo Parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o Cronômetro.

12580-YP(MD09203)-A4-E



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarma/Cronômetro/Hora Dupla

Luz EL

- Pressione "C" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione e segure "A" até que os segundos pisquem, e pressione "D" para reiniciar os segundos a "00".

2. Pressione "B" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Ano/Mês/Data
3. Pressione "D" para avançar a cada seleção.
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "A" para confirmar e sair do modo de ajuste.

Ajuste Formato 12H/24H

1. No Modo Hora Normal, pressione "A" para alternar entre os ajustes de visor 12H/24H.
2. "PM" aparecerá para indicar o modo 12H, "24H" indica o modo 24H.

Ajustar o Alarme

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre Alarme/Ligar e Desligar os ajustes de Som.
2. No Modo Alarme, pressione "A" até que as horas pisquem, e pressione "D" para avançar. (Segure "D" para avançar em velocidade maior.)
3. Pressione "B" para selecionar os minutos, e "D" para avançar.
4. Pressione "A" para confirmar e sair do modo de ajuste.
(O Alarme soa durante 60 segundos, pressione qualquer botão para silenciá-lo.)

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "A" para reiniciar.

2. Para deixar o Cronômetro no plano de fundo, pressione "B" para retornar ao Modo de Hora Normal.
3. No Modo Cronômetro com o cronômetro contando, pressione "A" para iniciar contagem de tempo parcial, pressione "A" novamente para sair da contagem de tempo parcial.
4. Pressione "D" para sair do Tempo Parcial e parar a contagem. Pressione "C" para reiniciar o Cronômetro.

Hora Dupla

1. No Modo Hora Dupla, pressione "A" até que as horas pisquem, e pressione "D" para avançá-las.
2. Pressione "B" para alternar entre minutos, e pressione "D" para avançá-las.
3. Pressione "A" para confirmar e sair do modo de ajuste.

BJ3264



Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Alarme/Ajuste Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Ajuste Hora, pressione "D" para reiniciar os segundos a "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Mês/Data/Dia da Semana (quando estiver ajustando a seleção Hora, "H" indica o formato de 24 Horas; "A" ou "P" indicam o formato de 12 Horas.)
3. Pressione "D" para avançar em cada seleção.
4. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "B" para confirmar.

Ajustar o Alarme


1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre os ajustes Alarme/Ligar e Desligar Som.
2. No Modo Alarme, pressione "C" para selecionar "Hora" ou "Minuto" e "D" para avançar o ajuste. Pressione "B" para confirmar.

3. Quando o Alarme soar, pressione "C" ou "D" para pará-lo, então pressione "B" para alternar entre a função Ligar e Desligar Soneca. (Quando Modo Soneca está ligado, o Alarme soará 5 minutos depois, e parará após 20 segundos.)

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
2. Para iniciar Tempo Parcial, pressione "C" enquanto o Cronômetro está contando, então pressione "D" para sair do Tempo Parcial e parar a contagem.
3. Pressione "C" para visualizar o histórico de contagens, e então pressione "C" novamente para reiniciar o Cronômetro.
4. Para operar o Cronômetro no plano de fundo, pression B durante a contagem.

HFT-2624



Alternando através de todos os Modos

• Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Contagem Regressiva/Hora Dupla

Luz EL

• Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Hora Normal, pressione e segure "C" para iniciar o Modo Ajuste Hora. Os Segundos piscarão.
2. Pressione "A" para reiniciar os segundos a "00".
3. Pressione "B" e "D" para selecionar os ajustes na seguinte ordem: Segundo/Minuto/Hora/Data/Mês/Ano.
4. Pressione "A" para avançar a cada seleção.
5. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "C" para confirmar e retornar ao Modo Hora Normal.

Setting 12H/24H Formato

1. No Modo Hora Normal, pressione "D" para alternar entre os ajustes de visor 12H/24H ("PM" no lado esquerdo indica o modo 12H, e desaparece para indicar o modo 24H.)

Ajustar o Alarme

1. No Modo Alarme, pressione "A" para selecionar o Alarme a ser ajustado (AL1 – AL5).

2. Após selecionar o Alarme, pressione e segure "C" até que as horas pisque.
3. Pressione "A" para avançá-las, e pressione "B" e "D" para selecionar Minutos. Pressione "A" para avançar.
4. Pressione "C" para salvar os ajustes de Alarme.

Usando Alarme e Som

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar o Alarme entre Ligar e Desligar. Quando o Alarme está ligado, a função Soneca também está ligada. (Você pode colocar o Alarme em Soneca durante 5 minutos por vez, e por até 7 vezes.)
2. No Modo Alarme, pressione "A" para alternar para Alarme Sonoro por Hora. Pressione "D" para selecionar Ligar e Desligar.
3. "■" indica que o Alarme está ligado. "SIG ■" indica que o Som está ligado. "SNZ" indica que o modo Soneca está ligado.

Cronômetro

1. O Cronômetro somente realiza contagem de até 23 Horas, 59 Minutos, 59 Segundos.
2. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
3. Para iniciar Tempo Parcial, inicie o Cronômetro pressionando "D", então "C". Para sair do Tempo Parcial enquanto o Cronômetro conta, pressione "C" novamente.
4. Pressione "D" para parar e "C" para limpar até zero.


Contagem Regressiva

1. A contagem regressiva pode contar regressivamente a partir de um tempo de 24 horas.
2. Uma vez que a contagem regressiva atinja "0", o alarme soará.
3. No Modo Contagem Regressiva, pressione e segure "C" até que as horas pisquem. Pressione "A" para avançar.
4. Pressione "B" e "D" para alternar para minutos. Pressione "A" para avançar, e "C" para salvar os ajustes do relógio.
5. Pressione "D" para Iniciar/Parar a contagem. Pressione "C" para limpar.

Hora Dupla

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para entrar no Modo Hora Dupla.
2. Pressione e segure "C" até que a hora pisque e pressione "A" para avançar.
3. Pressione "B" e "D" para alternar para minutos, e pressione "A" para avançar.
4. Pressione "C" para sair do Modo de Ajuste de Hora Dupla.

Nota: Se você não salvar as mudanças dos ajustes, elas serão salvas automaticamente se nenhum botão é pressionado em 2 minutos.



Funcionalidades

- Alarme Diário/Toque por Hora, com Soneca
- Opção formato de hora 12/24H
- Cronômetro de 1/100 segundo com tempo parcial
- Luz EL

Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Cronômetro/Alarme/Timer/Ajuste Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Ajustes de Hora e os segundos irão piscar. Pressione "D" para reiniciar os segundos em "00".

2. Pressione "A" para reiniciar os segundos em "00".
3. Pressione "B" para selecionar os ajustes de tempo na seguinte ordem: Hora/Minuto/Mês/Dia/Dia da Semana/Segundo
4. Pressione "D" para avançar cada seleção.
5. Quando definindo a hora, "H" será exibido indicando que a hora será exibida no Formato 24 Horas, ou "A"/"P" será exibido indicando que a hora será exibida no Formato 12 Horas.
6. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "C" para confirmar e retornar ao Modo Hora Normal.

Ajustando o Alarme

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Alarme.
2. Pressione "C" para selecionar a Hora, então pressione "D" para ajustá-la. Repita para ajustar os Minutos.
3. Pressione "C" para confirmar os ajustes de Alarme, então pressione "B" para retornar ao Modo Hora Normal.


Usando Alarme e Toque

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar entre Alarme  e/ou Ligar/Desligar Toque . Quando o Alarme está configurado como Ligado, a função Soneca também está ligada. (Você pode colocar o Alarme em modo Soneca durante 5 minutos por vez, e o Alarme para de soar após 20 segundos.)

Cronômetro

1. No Modo Cronômetro, pressione "D" para Iniciar/Parar, então pressione "C" para reiniciar.
2. Para visualizar o Tempo Normal enquanto o Cronômetro está contando, pressione "B"
3. Para iniciar Tempo Parcial enquanto no Cronômetro, inicie o Cronômetro pressionando "D", então pressione "C" enquanto está contando para dividir a contagem.
4. Para sair do Tempo Parcial e parar a contagem, pressione "D".
5. Pressione "C" para reiniciar em zero.

HFT-2680



Funcionalidades

- Alarma Diário/Toque por Hora, com Soneca
- Opção formato de hora 12/24H
- Cronômetro com função de contagem parcial
- Luz EL

Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Cronômetro/Ajustes de Alarme/Ajustes de Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Ajustes de Hora e os segundos irão piscar. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
2. Pressione "C" para selecionar os ajustes de tempo na seguinte ordem: Minuto/ Hora/Data/Mês/Dia da Semana
3. Pressione "D" para avançar cada seleção.
4. Quando definindo a hora, "H" será exibido indicando que a hora será exibida no Formato 24 Horas, ou "A"/"P" será exibido indicando que a hora será exibida no Formato 12 Horas.
5. Quando todos os ajustes estiverem completos, pressione "C" para confirmar e retornar ao Modo Hora Normal.

Ajustando o Alarme

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" duas vezes para alternar ao Modo Ajuste de Alarme. As Horas irão piscar.
2. Pressione "D" para ajustar as configurações. Repita pressionando "B" então "D" para ajustar os Minutos.

3. Pressione "B" para confirmar os ajustes de Alarme e retornar ao Modo Hora Normal.

Usando Alarme e Toque

1. No Modo Hora Normal, pressione e segure "C", então pressione "D" para alternar a Ligar/Desligar Alarme . (O símbolo do Sino aparece para mostrar que o Alarme está Ligado e desaparece para mostrar que o Alarme está Desligado.)
2. No Modo Hora Normal, pressione e segure "C" então pressione "B" para alternar a Ligar/Desligar Toque por Hora. (Quando todos os dias da semana estão exibidos, isso mostra que o Toque está Ligado.)
3. Para testar o Alarme, no Modo Hora Normal pressione "D" e "C" ao mesmo tempo.
4. Pressione "C" para parar o Alarme.

Cronômetro

1. No Modo Hora Normal pressione "B" uma vez para iniciar o Modo Cronômetro.
2. Pressione "B" para iniciar/para o Cronômetro. Pressione "C" para reiniciar em zero.
3. Para visualizar a Hora Normal enquanto o Cronômetro conta no plano de fundo, pressione "B"
4. Para iniciar Tempo Parcial enquanto no Modo Cronômetro, inicie o Cronômetro pressionando "D", então pressione "C" enquanto ele está contando para dividir a contagem.

5. Para sair do modo Tempo Parcial e parar a contagem, pressione "D".
6. Pressione "C" para reiniciar em zero.

MD14315



Funcionalidades

- Alarme/Toque por Hora
- Hora Dupla
- Calendário
- Luz EL

Alternando através de todos os Modos

- Pressione o botão "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Hora Dupla

Luz EL

- Pressione "C" ou "E" para iluminar o painel por 3 segundos.

Definição da Hora e Calendário

1. No Modo Hora Normal, pressione "A" para alternar entre os formatos 12 e 24 Horas.
2. No Modo Hora Normal, pressione e segure "D" para mostrar o calendário (Ano/Mês/Data)
3. Para ajustar hora, pressione e segure "A" no Modo Hora Normal, os segundos irão piscar. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
4. Pressione "B" para alternar entre os ajustes de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Ano/Mês/Data.
5. Pressione "D" para avançar cada seleção.
6. Quando todas as configurações estiverem completas, pressione "A" para confirmar e retornar ao Modo Hora Normal.

Ajustando o Alarme

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Alarme. Pressione "A" para iniciar o modo de ajuste, e as horas irão piscar.
2. Pressione "D" para ajustar as configurações. (Pressione e segure "D" para avançar em maior velocidade.)
3. Pressione "B" para selecionar os Minutos, então "D" para ajustar. (Pressione e segure "D" para avançar em maior velocidade.)
4. Pressione "A" para confirmar as configurações de Alarme e retornar ao Modo Hora Normal.

Usando Alarme e Toque

1. No Modo Alarme, pressione e segure "D" para alternar entre Alarme  e/ou configuração Ligar/Desligar Toque .
2. O Alarme soará por 60 segundos, pressione qualquer botão para pará-lo.

Cronômetro

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar/parar o Cronômetro. Pressione "A" para reiniciar em zero.
3. Para visualizar o Hora Normal enquanto o Cronômetro está contando no plano de fundo, pressione "B".
4. Para iniciar Tempo Parcial enquanto no Modo Cronômetro com o Cronômetro contando, pressione "A".
5. Para limpar o Tempo Parcial e continuar a contagem, pressione "A".
6. Pressione "D" para parar o Cronômetro, e "A" para reiniciar em zero.

Hora Dupla

1. No Modo Hora Normal, pressione "B" para alternar ao Modo Hora Dupla, então pressione "A" para iniciar o modo de ajustes. As Horas irão piscar.
2. Pressione "D" para ajustar as Horas.

3. Pressione "B" para selecionar Minutos, e "D" para ajustar.
4. Pressione "A" para sair do modo de ajuste.

08380-YP(MD08149)-A4-E

REINICIAR

A

D **INICIAR /
PARAR**

MODOS

B

C **LUZ**



Ferramentas

- Alarme/Alarme Sonoro por Hora
- Hora Dupla
- Calendário
- Cronômetro
- Luz EL

Alternando entre Todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/Alarme/Cronômetro/Hora Dupla

Luz EL

- Pressione "C" para iluminar a tela por 3 segundos.

Ajustando a Hora e Calendário

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "A" para alternar entre o formato 12-H e 24-H.
2. No Modo de Tempo Normal, pressione e segure "D" para exibir o calendário (Ano/Mês/Data).
3. Para definir a hora, pressione e segure "A" enquanto estiver no Modo de Hora Normal, os segundos piscarão. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
4. Pressione "B" para alternar as configurações de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Ano/Mês/Data.
5. Pressione "D" para avançar em cada seleção.
6. Quando todas as configurações estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar e retornar ao Modo de Hora Normal.

Configurando o Alarme

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar ao Modo de Configuração de Alarme. Pressione "A" para entrar no modo de configuração e a hora piscará.
2. Pressione "D" para ajustar a configuração. (Pressione e segure "D" para avançar mais rapidamente.)
3. Pressione "B" para selecionar Minutos, depois "D" para ajustar. (Pressione e segure "D" para avançar mais rapidamente.)
4. Pressione "A" para confirmar a configuração do Alarme e retornar ao Modo de Tempo Normal.

Usando o Alarme e Alarme Sonoro

1. No Modo Alarme, pressione e segure "D" para alternar ao Alarme  e/ou Alarme Sonoro  para a configuração Ligado/Desligado.
2. O Alarme soará por 60 segundos, pressione qualquer botão para pausar.

Cronômetro

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar/parar o Cronômetro. Pressione "A" para reiniciar para zero.
3. Para visualizar o Tempo Normal enquanto o Cronômetro estiver em execução no fundo, pressione "B".
4. Para contar o Tempo Parcial enquanto estiver no modo Cronômetro com Cronômetro em execução, pressione "A".
5. Para limpar o Tempo Parcial e continuar contando, pressione "A".
6. Pressione "D" para parar o Cronômetro e "A" para limpar para zero.

Hora Dupla

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo de Hora Dupla, depois pressione "A" para entrar no modo de configuração. A hora piscará.
2. Pressione "D" para ajustar a hora.
3. Pressione "B" para selecionar Minutos e "D" para ajustar.
4. Pressione "A" para sair do modo de configuração.

09458-YP(MD09206)-A4A4-E

REINICIAR

A

D **INICIAR /
PARAR**

MODO

B

C **LUZ**



Ferramentas

- Alarme/Alarme Sonoro por Hora
- Hora Dupla
- Calendário
- Cronômetro
- Timer
- Luz EL

Alternando entre Todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/ Cronômetro/Informação de Voltas/Timer/Hora Dupla

Luz EL

- Pressione "C" para iluminar a tela por 3 segundos.

Ajustando a Hora e Calendário

1. No Modo de Tempo Normal, pressione e segure "D" para exibir o calendário (Ano/Mês/Data)

2. Para definir a hora, pressione e mantenha pressionado "A" enquanto estiver no Modo de Hora Normal, os segundos piscarão. Pressione "C" ou "D" para reiniciar os segundos para "00".
3. Pressione "B" para alternar as configurações de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Ano/Mês/Data/Formato 12 / 24H.
4. Pressione "D" para aumentar cada seleção, ou "C" para diminuir. Pressione e mantenha pressionado o botão para fazê-lo mais rapidamente.
5. Quando todas as configurações estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar e retornar ao Modo de Hora Normal.

Configurando o Alarme

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para Modo de Configuração de Alarme. Pressione "A" para entrar no modo de configuração e a hora piscará.
2. Pressione "D" para aumentar a configuração, "C" para diminuí-la. (Pressione e segure qualquer dos dois botões para ajustar mais rapidamente.)
3. Pressione "B" para selecionar Minutos, depois "D" ou "C" para ajustar. (Pressione e segure "D" ou "C" para ajustar mais rapidamente.)
4. Pressione "A" para confirmar a configuração do Alarme e retornar ao Modo de Tempo Normal.
5. Repita os passos 1 a 4 para configurar até cinco Alarmes separados.

Usando o Alarme e Alarme Sonoro

1. No Modo Alarme, pressione e segure "D" para alternar ao Alarme  e/ou Alarme Sonoro  para a configuração Ligado/Desligado.
2. O Alarme soará por 60 segundos, pressione qualquer botão para pausar.

Cronômetro

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar o Cronômetro. Pressione "A" para pausar, e pressione "A" para reiniciar para zero.
3. Para contar o Tempo Parcial enquanto estiver no Modo Cronômetro com Cronômetro em execução, pressione "D" novamente. A nova volta será exibida por 2 segundos antes de retornar ao visor principal do Cronômetro.
4. Para parar Tempo Parcial, pressione "A".
5. No modo Informação de Voltas, pressione "D" ou "C" para ver registros de até 150 voltas.
6. Para exibir Voltas Parciais, pressione "A" enquanto estiver no modo Informação de Voltas, então "D" ou "C" para avançar ou retroceder e ver os registros.
7. Pressione "A" para retornar da visualização da Volta Parcial ao Cronômetro.
8. Pressione "D" para parar o Cronômetro e "A" para limpar para zero.

Timer

1. No modo de tempo normal, pressione "B" para alternar para o modo Timer de Contagem Regressiva, depois pressione "A" para entrar no modo de configuração. A hora piscará.
2. Pressione "D" para aumentar a configuração ou "C" para diminuí-la. (segure o botão para ajustar mais rapidamente).
3. Pressione "B" para alternar para a configuração Minutos, depois pressione "D" ou "C" para ajustá-lo.
4. Repita as etapas 3-4 para definir Segundos. Pressione "A" para sair do Modo de Configuração.
5. Pressione "D" para iniciar o Timer, pressione "A" para pausar.

Hora Dupla

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo de Hora Dupla, depois pressione "A" para entrar no modo de configuração. A hora piscará.
2. Pressione "D" ou "C" para ajustar a hora.
3. Pressione "B" para selecionar Minutos e "D" ou "C" para ajustar.
4. Pressione "A" para sair do modo de configuração.



Ferramentas

- Alarme Sonoro por Hora/Alarme com Modo Soneca
- Calendário
- Cronômetro
- Luz EL

Alternando entre Todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/ Cronômetro/Alarme/Configuração Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Ajustando a Hora e Calendário

1. No Modo de Tempo Normal, pressione e segure "D", os segundos piscarão. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
2. Pressione "C" para alternar as configurações de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Ano/Mês/Data/Formato 12 / 24H.

3. Ao definir Hora, "H" exibido indica que Hora será ajustada e exibida no formato 24H, "A" ou "P" indica o Formato 12H.
4. Quando todas as configurações estiverem concluídas, pressione "A" para confirmar e retornar ao Modo de Tempo Normal.

Configurando o Alarme

1. No Modo de Alarme, pressione "C" para entrar no modo de configuração e a hora piscará.
2. Pressione "D" para ajustar a Hora.
3. Repita os passos 1-2 para definir Minutos. Pressione "C" para confirmar as configurações, depois "B" para retornar ao Modo de Hora Normal.

Usando o Alarme e Alarme Sonoro


1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar ao Alarme  e/ou Alarme Sonoro  para a configuração Ligado/Desligado.
2. O Alarme soará por 60 segundos, pressione "C" ou "D" para pausar, ou pressione "B" para Modo Soneca.
3. Uma vez que o Modo Soneca é selecionado, o Alarme soará novamente em 5 minutos. O Alarme soa por 20 segundos antes de pausar automaticamente

Cronômetro

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo Cronômetro.

2. Pressione "D" para iniciar o Cronômetro. Pressione "D" para pausar e pressione "C" novamente para reiniciar para zero.
3. Para contar o Tempo Parcial enquanto estiver no Modo Cronômetro com Cronômetro em execução, pressione "C" novamente. "SP" aparecerá no visor.
4. Para parar/sair do Tempo Parcial, pressione "D". Pressione "C" para reiniciar o Cronômetro para zero.
5. Para retornar ao Modo de Tempo Normal com o Cronômetro em execução, pressione "B".

HFT-1686



Ferramentas

- Alarme Sonoro por Hora/Alarme com Modo Soneca
- Calendário
- Cronômetro
- Luz EL

Alternando entre Todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/ Cronômetro/Alarme/Configuração Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Ajustando a Hora e Calendário

1. No Modo de Tempo Normal, os segundos piscarão. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
2. Pressione "C" para alternar as configurações de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Data/Mês/Dia da Semana.
3. Pressione "D" para avançar e configurar cada item.
4. Ao definir Hora, "H" exibido indica que Hora será ajustada e exibida no formato 24H, "A" ou "P" indica o Formato 12H.
5. Quando todas as configurações estiverem concluídas, pressione "B" para confirmar e retornar ao Modo de Tempo Normal.

Configurando o Alarme

1. Pressione "B" duas vezes para alternar para o Modo de Configuração de Alarme, a Hora piscará.
2. Pressione "D" para ajustar a Hora.
3. Pressione "C" para selecionar Minutos e "D" para ajustar.
4. Pressione "B" para retornar ao Modo de Tempo Normal.
5. Quando o alarme soar, pressione "C" para pausar.

6. Para testar o som do Alarme, pressione "C" e "D" ao mesmo tempo.

Usando o Alarme e Alarme Sonoro

1. No Modo Alarme, pressione e segure "C" para exibir o Alarme.
2. Pressione "D" para alternar ao Alarme  Ligado/Desligado. Pressione "C" para sair.
3. Pressione "B" para alternar ao Alarme Sonoro  para a configuração Ligado/Desligado. (O Dia da Semana será exibido quando o Alarme Sonoro está Ligado.)
4. Pressione "C" para sair do modo de configuração Ligado/Desligado do Alarme/Alarme Sonoro.

Cronômetro

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo Cronômetro.
2. Pressione "D" para iniciar o Cronômetro. Pressione "D" para pausar e pressione "C" novamente para reiniciar para zero.
3. Para contar o Tempo Parcial enquanto estiver no Modo Cronômetro com Cronômetro em execução, pressione "C".
4. Pressione "C" novamente para reiniciar uma nova contagem de tempo.
5. Para pausar o Tempo Parcial, pressione "D", depois "C" para reiniciar o Cronômetro para zero.
6. Nota: Para retornar ao Modo de Tempo Normal com o Cronômetro em execução no plano de fundo, pressione "B".

**Ferramentas**

- Alarme Sonoro por Hora/Alarme com Modo Soneca
- Calendário
- Cronômetro
- Luz EL

Alternando entre Todos os Modos

- Pressione "B" para alternar entre todos os modos na seguinte ordem: Hora/ Cronômetro/Alarme/Configuração Hora

Luz EL

- Pressione "A" para iluminar a tela por 3 segundos.

Ajustando a Hora e Calendário

1. No Modo de Tempo Normal, os segundos piscarão. Pressione "D" para reiniciar os segundos para "00".
2. Pressione "C" para alternar as configurações de tempo restantes na seguinte ordem: Hora/Minuto/Mês/Dia/Dia da Semana.

3. Pressione "D" para avançar e configurar cada item.
4. Ao definir Hora, "H" exibido indica que Hora será ajustada e exibida no formato 24H, "A" ou "P" indica o Formato 12H.
5. Quando todas as configurações estiverem concluídas, pressione "B" para confirmar e retornar ao Modo de Tempo Normal.

Configurando o Alarme

1. No Modo de Alarme, Pressione "C" e a Hora piscará. Pressione "D" para ajustar a Hora.
2. Pressione "C" para selecionar Minutos e "D" para ajustar.
3. Pressione "B" para retornar ao Modo de Tempo Normal.
4. Quando o Alarme soar, pressione "C" ou "D" para pausar, para modo Soneca pressione "B".
5. Quando Alarme estiver em modo Soneca, ele soará novamente em 5 minutos. O som de Alarme dura 20 segundos antes de pausar automaticamente.

Usando o Alarme e Alarme Sonoro

1. No Modo Alarme, pressione "D" para alternar ao Alarme  e Alarme Sonoro  Ligado/Desligado. Pressione "B" para sair.
2. Pressione "C" para sair do modo de configuração do Alarme/ Alarme Sonoro Ligado/Desligado.

Cronômetro

1. No Modo de Tempo Normal, pressione "B" para alternar para o Modo Cronômetro.

2. Pressione "D" para iniciar o Cronômetro. Pressione "D" para pausar e pressione "C" novamente para reiniciar para zero.
3. Para contar o Tempo Parcial enquanto estiver no Modo Cronômetro com Cronômetro em execução, pressione "C".
4. Pressione "C" novamente para sair Tempo Parcial, depois pressione "D" para pausar o Cronômetro e "C" para reiniciar para zero.
5. Nota: Para retornar ao Modo de Tempo Normal com o Cronômetro em execução no plano de fundo, pressione "B".

Two (2) Year International Warranty

Your SKECHERS watch is warranted for a period two (2) years from the original date of purchase under the terms and conditions of this warranty. The Skechers warranty covers materials and manufacturing defects. A copy of the receipt or dealer stamp in the warranty booklet is required for proof of purchase.

During the warranty period the watch movement, hands and dial are the only components covered under this warranty. A covered component will be repaired or the watch will be replaced free of repair charges, if it proves to be defective in material or workmanship under normal use.

In case of replacement, Skechers cannot guarantee that you will receive the same model watch. If your model is not available, a watch of equal value and similar style will be provided. The warranty for the replacement watch ends two (2) years from the date the replacement watch is received.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Any defects in materials and workmanship of battery, case, crystal, strap or bracelet.
- Damage resulting from improper handling, lack of care, accidents, or normal wear and tear.
- Water damage unless marked water-resistant.

This warranty is void if the watch has been damaged by accident, negligence of persons other than authorized Skechers sales or services agents, unauthorized service, or other factors not due to defects in materials or workmanship.

The foregoing warranties and remedies are exclusive and in lieu of all other warranties, terms or conditions, express, implied or statutory, as to any matter whatsoever, including, without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy, satisfactory quality, title, and non-infringement, all of which are expressly disclaimed by Skechers. Skechers shall not be liable for incidental, consequential, indirect, special or punitive damages or liabilities of any kind arising out of or in connection with the sale or use of this product, whether based in contract, tort (including negligence), strict product liability or any other theory, even if Skechers has been advised of the possibility of such damages and even if any limited remedy specified herein is deemed to have failed of its essential purpose. Skechers's entire liability shall be limited to replacement or repair of the purchase price paid, at Skechers sole option.

Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of incidental or consequential damages so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When implied warranties may not be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that may vary depending on local law. Your statutory rights are not affected.

FOR AUSTRALIAN CUSTOMERS: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonable foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

REQUESTING WARRANTY AND OTHER WATCH REPAIR

Should you require work under warranty, please send in your watch, a copy of your sales receipt and/or the warranty booklet with dealer stamp and a description of the problem to the authorized international watch service center closest to you (see enclosed list of addresses).

For service work that is not covered under this warranty, the service center may perform the services you request for a charge dependent on watch style and type of work requested. These charges are subject to change.

Do not send original packaging, as it will not be returned. Skechers highly recommends you insure your parcel and adequately protect the watch during shipment. Skechers is not responsible for product lost or damaged during shipment.

For repairs of your Skechers watch we recommend that you contact an authorized Skechers dealer or the authorized international watch service center closest to you (see enclosed list of addresses).

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

For watch instructions or
further information, please visit us at
www.skechers.com/info/watch-instructions
or call
1-800-842-8621

Water Resistance		Water-Related Use			
Caseback Marking	Depth				
		Washing Hands	Shower, Bathing	Swimming, Snorkeling	Scuba Diving
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meters	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meters	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meters	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meters	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meters	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meters	✓	✓	✓	✓
Always set the crown in closed position (the normal position). Tighten screw-lock crown completely.					

FRANÇAIS

Garantie Internationale de Deux (2) Ans

Votre montre Skechers est garantie par Skechers selon les termes et conditions de cette garantie pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. La garantie Skechers couvre tout défaut matériel et de fabrication. Une copie du ticket de caisse ou le cachet du distributeur dans le livret de garantie sont requis comme preuve d'achat.

Le mouvement de la montre, les aiguilles et le cadran sont les seuls éléments garantis pendant cette période. Tout composant couvert par la garantie sera réparé ou la montre sera remplacée gratuitement pourvu que les défauts de matériel ou de fabrication se révèlent dans des conditions normales d'utilisation.

En cas de remplacement, Skechers ne peut garantir que vous recevrez une montre du même modèle. Si votre modèle n'est pas disponible, une montre d'une valeur équivalente ou de style similaire sera fournie. La garantie de la montre de remplacement est valable pour une période de deux (2) ans à compter de la date de réception de la montre de remplacement.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les défauts de matériel ou de fabrication de la pile, du boîtier, du verre, de la ceinture ou du bracelet.
- Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un manque d'attention, d'un accident ou d'une usure normale.
- Les dégâts causés par l'eau à moins que la montre ne porte la mention « étanche ».

Cette garantie est nulle si la montre a été endommagée par accident, négligence de personnes autres que les agents et représentants autorisés de Skechers, service non autorisé ou autres facteurs en dehors des défauts de matériel ou de fabrication.

Les susdites garanties et les recours sont exclusifs et remplacent les autres garanties, termes ou conditions, expresses, implicites ou légales, y compris mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier, de précision, de qualité satisfaisante, de titre, de non contrefaçon, garanties étant expressément déclinées par Skechers. Skechers ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage accessoire, indirect ou punitif de quelque nature que ce soit survenu en relation avec la vente ou l'utilisation de ce produit, qu'il s'agisse d'un contrat, acte dommageable (y compris la négligence), responsabilité stricte du produit ou autre théorie, même si Skechers a été prévenu de la possibilité de tels dommages et même si les recours limités spécifiés ici ne remplissent pas leur objectif principal. La seule responsabilité

de Skechers se limitera au remplacement ou à la réparation en fonction de la valeur d'achat du produit.

Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, si bien que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Lorsque des garanties implicites ne sont pas exclues dans leur totalité, elles sont limitées à la période de la garantie écrite applicable. Cette garantie vous confère certains droits légaux, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon les lois locales. Vos droits légaux ne sont nullement affectés.

APPEL À LA GARANTIE ET DEMANDE DE RÉPARATION DE LA MONTRE

Pour tout service couvert par la garantie, veuillez envoyer votre montre, une copie du ticket de caisse et/ou le livret de garantie portant le cachet du distributeur, ainsi qu'une description du problème au centre international de service horloger autorisé le plus proche de vous (voir la liste d'adresses en annexe).

Pour tout service non couvert par cette garantie, le centre de service peut exécuter les services que vous demandez en contrepartie de frais liés au style de la montre et au type de travail réclamé. Ces frais sont sous réserve de modifications.

N'envoyez pas l'emballage original, car il ne sera pas retourné. Skechers vous recommande vivement d'assurer le paquet et de protéger la montre de façon adéquate durant le transport. Skechers n'est pas responsable de la perte ou des dommages du produit lors de l'expédition.

Pour les réparations de votre montre Skechers, nous vous recommandons de contacter un revendeur Skechers autorisé ou le centre international de service horloger autorisé le plus proche de vous (voir la liste d'adresses en annexe).

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 Etats-Unis

Pour plus d'informations ou des instructions sur la montre, veuillez visiter notre site sur **www.skechers.com/info/watch-instructions**

ou appeler le

1-800-842-8621

Résistance à l'eau		Utilisation en milieu aquatique			
Marquage sur le fond du boîtier	Profondeur				
		Lavage des mains	Douche, bain	Natation, plongée en apnée	Plongée avec tuba
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 mètres	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 mètres	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 mètres	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 mètres	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 mètres	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 mètres	✓	✓	✓	✓
Régler toujours la couronne en position fermée (position normale). Serrer complètement la vis de blocage de la couronne.					

ESPAÑOL

GARANTÍA SÓLO PARA ESPAÑA

Skechers S.L. de acuerdo con la normativa vigente, garantiza dentro de todo el territorio español, los relojes de la marca Skechers. Skechers S.L. tiene su domicilio en Avda. Diagonal 463 bis 9º planta 08036-Barcelona. La garantía del producto adquirido caduca a los veinticuatro meses, a contar desde la fecha que figure en la factura o en el ticket de compra. Salvo prueba en contrario se presumirá que las faltas de conformidad, que se manifiesten en los primeros veinticuatro meses posteriores a la entrega, ya existían al momento de la venta. El comprador, en el supuesto de no ser atendido en el establecimiento donde adquirió el producto, puede formular su reclamación, dirigiéndose a Skechers S.L. en la dirección señalada, por correo o bien mediante llamada telefónica al número 93.363.38.70, o bien por correo electrónico fossil@fossil.es. De acuerdo a lo establecido en el art 125 del Real Decreto Ley 1/2007 de 30 de Noviembre de 2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, la presente garantía no afecta a los derechos legales del consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los productos con el contrato.

NOTA VALIDA SOLO PARA MÉXICO

Antes de usar este producto favor de leer el instructivo.

Producto distribuido en México por:

Fossil México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey- Saltillo No. 1249-4

Col. Pío XII, Santa Catarina N.L.

C.P. 66362 México

Tel: (0181) 88 88 70 00 Fax Ext 102

R.F.C. FME0508241S3

Características Eléctricas: Reloj de Pulso de Batería de Cuarzo de 1.5 volts/ 3.0 volts. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada en el lugar donde lo adquirió o en los centros de servicio que aparecen al final de esta garantía; mismo donde se podrá reparar y/o adquirir componentes, consumibles y accesorios y quien se hará responsable de los gastos de transportación entre el distribuidor autorizado y el centro de servicio para hacer efectiva esta garantía.

EXCEPCIONES QUE NO CUBRE LA PRESENTE GARANTÍA:

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por Fossil México SA de CV.

Garantía Internacional de Dos (2) Años

**(GARANTÍA PARA TODOS LOS PAÍSES A EXCEPCIÓN
DE ESPAÑA)**

Su reloj Skechers dispone de garantía de Skechers durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra según los términos y condiciones de esta garantía. La garantía Skechers cubre defectos de fabricación y materiales. Se requiere una copia del recibo o sello del representante en el folleto de garantía como comprobante de compra.

Durante el período de garantía, los únicos componentes que cubre dicha garantía son el movimiento del reloj, las manecillas y la esfera. Si se comprueba que algún componente cubierto por la garantía presenta defectos de material o de mano de obra en condiciones normales de uso, será reparado o se reemplazará el reloj sin cobrarse por la reparación.

En caso de reemplazo, Skechers no puede garantizarle que reciba un reloj del mismo modelo. Si su modelo no está disponible, se le entregará un reloj de igual valor y estilo similar. La garantía del nuevo reloj finaliza a los dos (2) años a partir de la fecha de recepción del mismo.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Defectos de materiales y de mano de obra en la batería, la caja, el cristal, la correa o la pulsera.
- Daños causados por manejo inadecuado, falta de cuidado, accidentes o desgaste normal.
- Daños por agua, a menos que se indique "resistente al agua".

Esta garantía se anula si el reloj se daña por accidente, por negligencia de personas que no posean autorización de los distribuidores o el servicio de mantenimiento de Skechers, por mantenimiento no autorizado o por otros factores no debidos a defectos de materiales o mano de obra.

Las garantías y recursos precedentes tienen carácter exclusivo y sustituyen a cualquier otro tipo de garantías, términos o condiciones expresas, implícitas o legales, así como de cualquier otro tipo, incluyendo, pero sin limitarse a ello, garantías de comerciabilidad y adaptación de uso, precisión, calidad satisfactoria, título y no-infracción, y por todas las cuales Skechers se declara exenta de responsabilidad de forma expresa. Skechers no será responsable por daños o responsabilidades incidentales, de consecuencia, indirectos, especiales o punitivos de ningún tipo como consecuencia de o en conexión con la venta o el uso de este producto, ya sea basándose en un contrato, por delito (incluida la negligencia), por responsabilidad estricta del producto o por cualquier otra teoría, incluso en el caso de que Skechers haya sido informada de la posibilidad de dichos daños y también si se considera que el cometido principal de cualquiera de

los recursos limitados especificados en el presente documento ha fracasado. Toda la responsabilidad de Skechers quedará limitada a la sustitución o la reparación del precio de compra pagado, a criterio exclusivo de Skechers.

Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o la limitación de las garantías implícitas o la limitación de los daños incidentales o de consecuencia de uso, por lo que las limitaciones y exclusiones arriba mencionadas podrían verse limitadas al aplicarlas a su caso. Si las garantías implícitas no pudieran excluirse por completo, se verán limitadas a la duración de la garantía escrita aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que posea otros derechos que varíen en función de las leyes locales. Sus derechos legales no se verán afectados por ello.

CÓMO SOLICITAR REPARACIONES DEL RELOJ BAJO GARANTÍA O DE OTRO TIPO

Si precisa una reparación bajo garantía, envíe su reloj, una copia del recibo de compra y/o el folleto de garantía con el sello del representante y una descripción del problema al centro de mantenimiento de relojes internacional autorizado más cercano a su domicilio (véase la lista de direcciones adjunta).

Para trabajos de mantenimiento no cubiertos por la presente garantía, el centro de mantenimiento puede realizar los servicios solicitados por un importe que dependerá del estilo del reloj y del tipo de reparación solicitada. Estos gastos están sujetos a cambios.

No envíe el paquete original, ya que no será devuelto. Skechers le recomienda encarecidamente que asegure su envío y que proteja el reloj de forma adecuada durante el mismo. Skechers no es responsable de la pérdida ni de los daños sufridos por los productos durante el envío.

Para las reparaciones en su reloj Skechers, le recomendamos que se ponga en contacto con un representante autorizado de Skechers, o con el centro de mantenimiento de relojes internacional autorizado más cercano a su domicilio (véase la lista de direcciones adjunta).

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 EE.UU.

Para obtener instrucciones o más información
sobre el reloj, visítenos en
www.skechers.com/info/watch-instructions

o llame al

1-800-842-8621

Resistencia al agua		Uso en relación con el agua			
Marca en el Respaldo	Profundidad				
		Lavarse las manos	Ducharse, Bañarse	Nadar, Bucear con tubo	Bucear con tanque
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metros	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metros	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metros	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metros	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metros	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metros	✓	✓	✓	✓
Siempre ponga la corona en la posición cerrada (posición normal). Atornille completamente la corona para cerrarla.					

PORTUGUÊS

Garantia Válida Apenas para Portugal

A In Time Lda, de acordo com a normativa vigente, garante dentro de todo o território Português, os relógios da marca Skechers. A In Time tem o seu domicílio na Rua Marquês de Tomar, n.º35 – 5.º 1050-153 Lisboa, com o contacto telefónico 213 460 295, e o correio electrónico intime@fossil.es. A garantia do produto adquirido é gratuita e tem uma validade de dois anos, a partir da data de compra. É obrigatório a apresentação do original do certificado de garantia, devidamente preenchido, acompanhado do respectivo recibo de compra. Pela presente garantia, estão assegurados todos os direitos e obrigações estabelecidos no Decreto-Lei 67/2003, de 08 de Abril, e na demais legislação aplicável designadamente, pelo Decreto-Lei 84/2008 de 21 de Maio.

Garantia Internacional de Dois (2) Anos (GARANTIA PARA TODOS OS PAÍSES, EXCEPTO PORTUGAL)

O seu relógio Skechers está garantido pela Skechers, Inc. por um período de dois (2) anos a contar da data de compra original, nos termos e condições da presente garantia. A garantia Skechers abrange defeitos de material e de mão-de-obra. Como prova de compra, é necessário apresentar o livrete da garantia com uma cópia do recibo ou o carimbo do revendedor.

Durante o período da garantia, o mecanismo de movimento, os ponteiros e o mostrador do relógio são os únicos componentes cobertos por esta garantia. Um componente coberto será reparado ou o relógio será substituído sem encargos de reparação, se ficar provado que tem defeito em termos de material ou fabrico em condições de utilização normais.

Em caso de substituição, a Skechers não pode garantir que receberá o mesmo modelo de relógio. Se o seu modelo não estiver disponível, será fornecido um relógio de valor equivalente e de estilo semelhante. A garantia do relógio de substituição termina dois (2) anos após a data de recepção do relógio de substituição.

ESTA GARANTIA NÃO ABRANGE:

- Defeitos de material e de fabrico na pilha, caixa, cristal, correia ou bracelete.
- Danos resultantes de um manuseamento incorrecto, descuido, acidente ou desgaste normal.
- Danos resultantes de água, a menos que esteja indicado como resistente à água.

Esta garantia fica anulada se o relógio for danificado por acidente, negligência de pessoas que não sejam agentes comerciais ou de assistência técnica autorizados pela Skechers, assistência não autorizada ou outros factores não devidos a defeitos de material ou fabrico.

As garantias e soluções acima mencionadas são exclusivas e substituem todas as outras garantias, termos ou condições, sejam expressos, implícitos ou regulamentares, relativamente a qualquer assunto, incluindo, entre outros, garantias de comerciabilidade, adequação a um determinado fim, exactidão, qualidade satisfatória, título e não violação, os quais são expressamente negados pela Skechers. A Skechers não será responsável por danos ou responsabilidades incidentais, consequenciais, indirectos, especiais ou punitivos de qualquer espécie resultante de ou em ligação com a venda ou utilização deste produto, seja com base em contrato, responsabilidade civil (incluindo negligência), estrita responsabilidade civil por produtos ou qualquer outra teoria, ainda que a Skechers tenha sido avisada da possibilidade de tais danos e ainda que qualquer solução limitada aqui especificada tenha falhado o seu propósito essencial. A total responsabilidade da Skechers será limitada à substituição ou reparação do preço de compra pago, por opção exclusiva da Skechers.

Alguns países, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas nem a limitação de danos incidentais ou consequenciais, pelo que as limitações e exclusões acima referidas poderão estar limitadas na aplicação ao seu caso. Quando as garantias implícitas não podem ser totalmente excluídas, elas estarão limitadas à duração da garantia por escrito aplicável. A presente garantia confere-lhe direitos legais específicos; o comprador poderá ter outros direitos que poderão variar consoante a lei local. Os seus direitos legais não são afectados.

REPARAÇÃO POR GARANTIA OU OUTRO TIPO DE REPARAÇÃO:

Se pretender um serviço ao abrigo da garantia, envie o seu relógio, uma cópia do recibo de compra e/ou o livrete da garantia com o carimbo do revendedor e uma descrição do problema para o centro internacional autorizado de assistência técnica de relógios mais perto de si (consulte a lista de moradas inclusa).

Para qualquer serviço de assistência técnica que não esteja abrangido pela presente garantia, o centro de assistência técnica poderá executar os serviços que solicitar por um preço que dependerá do estilo do relógio e do tipo de trabalho solicitado. Estes preços estão sujeitos a alterações.

Não envie a embalagem original, já que ela não lhe será devolvida. A Skechers recomenda vivamente que faça um seguro pela sua embalagem e que proteja o relógio adequadamente durante o transporte. A Skechers não se responsabiliza pelo extravio dos produtos nem por danos causados durante o transporte.

Para reparações do seu relógio Skechers, recomendamos que contacte um revendedor autorizado da Skechers ou o centro internacional autorizado de assistência técnica de relógios mais perto de si (consulte a lista de moradas inclusa).

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 EUA

Para instruções sobre o relógio ou mais
informações, por favor visite-nos em
www.skechers.com/info/watch-instructions

ou contacte

1-800-842-8621

Resistência à Água		Uso relacionado com água			
Inscrição Tampa Traseira	Profundidade				
		Lavar as Mãos	Duche, Banho	Natação, Snorkel	Mergulho
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metros	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metros	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metros	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metros	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metros	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metros	✓	✓	✓	✓
Coloque sempre a coroa na posição fechada (posição normal). Aperte e aparafuse a coroa completamente.					

Authorized Skechers Service Centers

ARGENTINA

Joyeria Di Maio
Attn: Julieta
Pierina Dealessi 548 Loc 6
Madero Center
Buenos Aires
Argentina
C. P (1107)
T: 11 5218-3729
E: julieta@demaiojoyeria.
com.ar

BOLIVIA

Eurochronos SRL
Attn: Erich Peña/Clarita Rios
Av. Velarde No. 113 Esq. Irala
Santa Cruz Bolivia
T: 591 3 3368762
E: spv@eurochronos.com.bo

BRAZIL

Orient Relogios Da Amazonia
Ltda.
Rua Libero Badaro, 425 – 17º
andar – conj. 172
T: 11 3049-7777
F: 11 3524-7705
E: a.tecnica@orient.com.br

BRAZIL

Grupo Technos
Rua Julio Gonzalez, number
132, 27th floor
Barra Funda
São Paulo 01156-060
Brazil
T: +55 (11) 3003-1070
T: 0800-721-0108
E: sac@grupotechnos.com.br
www.grupotechnos.com.br

CANADA

Metro Service Centre - Canada
214 King Street West - Suite
#601
Toronto, Ontario
M5H 3S6
T: 1-800-699-0556
E: service@metroservicecen-
trecanada.ca

CHILE

Establecimientos Comerciales
California
Attn: Hector Castillo
Av.11 de Septiembre 2260
Local 130, Providencia
Santiago, Chile
T: (56-2) 29394035
E: serviciotecnico@california.cl
E: hcastillo@california.cl

COLOMBIA

Pausanias Giron Reyes
CALLE 81 #11-94
PISO 2
Bogota
T: 571650 0579
E: taller.lahora@lariviera.
com.co

COSTA RICA

Guialsa S.A.
Attn: Juan Carlos
200 Metros Norte del INA en
Paseo Colon
San Jose, Costa Rica
T: 222-0804
T: 2256-5716
T: 2257-2349
F: 2256-5340
E: guialsa@polarcr.com

ECUADOR

Grupo Viertina
Tomás Bermur N39-242 y
Francisco Urrutia
Quito, Ecuador
T: (593) 2 352 0537

GUATEMALA

Watch it!
Attn: Evelyn Guacamaya /
Alfredo Marroquin
Diagonal 6, 13-01 zona 10
Oakland Mall
T: 502 23167777
E: serviciotecnico@
timexguatemala.com

GUYANA

c/o King's Jewelry World
King's Plaza 141 Quamina St.
South Cummingsburg
Georgetown
T: 592 226 0704

HONDURAS

Centro Tecnico Relojero
Attn: Richard Pineda
Centro Comercial Metroplaza
1er nivel de tiendas, local no.
5, Cortes,
San Pedro Sula, Honduras
T: 504 2580 2221
E: rpineda@zaredjoyeros.com
E: centecrelojero@zaredjoy-
eros.com
E: centecrelojero@ontimehn.
com

MEXICO

Globalstation Watch Repair
R.F.C. SRG-12061144A
Coral # 2754
Colonia Residual Victoria
45060 Zapopan, Jalisco
T: (33).31.21.60.64
T: (33).36.32.89.81
E: servicio@fossil.com.mx

MEXICO

Globalstation Watch Repair
R.F.C. SRG-12061144A
Ejercito Nacional # 884
6° Piso Despacho 604 Colonia
Polanco
Del Miguel Hidalgo
11560 Mexico, DF
T: (55).56.11.04.56
T: (55).56.11.63.47
E: servicio@fossil.com.mx

MEXICO

Globalstation Watch Repair
R.F.C. SRG-12061144A
Hidalgo # 480, PTE L-3
Cto. Com. Plaza Dorada
Col Centro
64000 Monterrey, N.L.
T: (81).89.89.86.33
T: (800). 727.86.54
E: servicio@fossil.com.mx

PANAMA

El Relojero
Attn: Saulo
Plaza Concordia, Piso 2
Kiosko el Relojero, Calle Via
Espania
Cuidad de Panama. Panama
T: 66835470
E: sabulont@gmail.com

PARAGUAY

Tiempo de Relojes
Attn: Vicente Acosta
Senador Long 790 C/TTE. Vera
Asuncion, Paraguay
T: 21 622666
E: tdr@tiempoderelojes.com.py

PERU

ISIS RETAIL
JR TRUJILLO 160 MAG-
DALENA
Lima, Peru
T: 511 264 0920 Ext: 111/112

SURINAME

Timeless Jewelry, N.V
Attn: Ms. Inisrah Ashruf
Johannes Mungrastraat 17
Paramaribo
T: 597 473998
E: inisrah.ashruf@timelessnv.com

UNITED KINGDOM

Fossil UK Service Centre
PO Box 7296
Milton Keynes
MK13 9ZH
T: 08444 123 280
E: ukenquiries@fossil.com

UNITED STATES OF AMERICA

Metro Service Center - Attn:
Repairs
10615 Sanden Drive
Dallas, Texas 75238-1720
T: 800-277-4013
E: service@metroservicecenter.com

URUGUAY

Service Oficial
Attn: Florencia Sanchis
Sarmiento 2394, Esquina
Vazquez y Vega
Montevideo, Uruguay
T: 27113757
E: sanchisflorencia@gmail.com

VENEZUELA

Distribuidora Yabimodas, C.A.

Attn: Bachi Benzaquen / Inger
Espinoza

RIF: J-308807664 Av Urdaneta,
Esquina de Animas

Torre Centro Financiero Latino

Piso 14 Oficina 3, La Candelaria,
Caracas, Venezuela 1010

T: 58 212 5640219

T: 58 212 5642290

E: bbenzaquen@yabimodas.
com

E: inespinoza@yabimodas.com

Certificate of Warranty

The CERTIFICATE OF WARRANTY which follows below is to be completed at time of purchase by the retail store where you purchased your watch.

Le CERTIFICAT DE GARANTIE suivant doit être complété au moment de l'achat par le détaillant vous vendant la montre.

El siguiente CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá ser cumplimentado en el momento de la compra por la tienda minorista en la que compró su reloj.

O CERTIFICADO DE GARANTIA que se segue deve ser preenchido no momento da compra pela loja de retalho que lhe vende o relógio.

Model Number:
Modèle :
Número del modelo:
Número do modelo:

Sold By:
Vendu par :
Vendido por:
Vendido por:

Sold To:
Vendu à :
Vendido a:
Vendido a:

Country/Date:
Pays/Date :
País/Fecha:
País/data:

Vendor Stamp:

Cachet du revendeur:

Sello del vendedor:

Carimbo do vendedor:

Notices



DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The symbol indicates that this product shall not be mixed with unsorted municipal waste when disposed of. There is a separate collection system for waste electrical and electronic equipment. Usually old electrical and electronic equipment can be returned free of charge. For further information please contact the competent municipal authorities or the shop where you purchased the product. Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage for the environment and human health and to preserve natural resources.



Hg Pb

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être collecté et mélangé aux ordures ménagères classiques, mais avec les déchets électriques et électroniques. Les déchets électriques et électroniques peuvent habituellement être déposés gratuitement à la déchèterie. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la municipalité la plus proche de chez vous ou retourner

au magasin où vous avez acheté le produit. Les matériaux seront traités et valorisés dans le respect de l'environnement. Cette démarche permet d'éviter tout dommage pour l'environnement et votre santé, et permet de préserver les ressources naturelles.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ANTIGUOS

El símbolo indica que, al desechar este producto, no debe mezclarse con residuos urbanos no seleccionados. Existe un sistema de recogida independiente para los residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Normalmente los equipos electrónicos y eléctricos disponen de un sistema de recogida independiente para los residuos. Para más información, póngase en contacto con las autoridades municipales competentes o con el establecimiento en el que adquirió el producto. La eliminación correcta garantiza que los residuos de equipos eléctricos y electrónicos se reciclen y se reutilicen adecuadamente. Ayuda a evitar el daño potencial para el medio ambiente y la salud humana y a preservar los recursos naturales.

ENGLISH: Certain watch styles are fitted with lithium batteries which may contain perchlorate material - special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

ESPAÑOL: algunos estilos de relojes son ajustados con baterías de litio, las cuales contienen material de perclorato - requiere manejo adecuado, visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate para más información.

ENGLISH: Any diamonds used in our products have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions. We hereby guarantee that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.

FRANÇAIS: Les diamants utilisés dans nos produits proviennent de sources légitimes non impliquées dans le conflit africain et en accord avec les résolutions des Nations Unies. Nous garantissons par la présente que ces diamants ne sont pas des diamants de conflits, d'après nos connaissances personnelles et/ou les garanties écrites données par le fournisseur de ces diamants.

ESPAÑOL: Cualquier diamante usado en nuestros productos proviene de fuentes legítimas no involucradas en el fomento del conflicto y cumplen con las resoluciones de Naciones Unidas. Por la presente garantizamos que estos diamantes están libres de

conflicto, basados en el conocimiento personal y/o garantías escritas proporcionadas por el proveedor de estos diamantes.

PORTUGUÊS: Qualquer diamante usado nos nossos produtos provém de fontes legítimas não envolvidas na promoção de conflitos e cumprem as resoluções das Nações Unidas. Pela presente garantimos que estes diamantes estão livres do conflito, baseado no conhecimento pessoal e/ou garantias escritas proporcionadas pelo fornecedor destes diamantes.

